

# Adafruit Feather 32u4 RFM9x LoRa

<https://www.adafruit.com/products/3078>

Power  
GND  
Control  
Arduino Name  
Arduino Pin Number  
GPIO  
ADC  
Arduino ADC  
Other  
INT  
PWM




PCINT1 SCK  
PCINT2 MOSI  
PCINT3 MISO  
INT2 RX  
INT3 TX

A0 ADC7 PF7 18 A0  
A1 ADC6 PF6 19 A1  
A2 ADC5 PF5 20 A2  
A3 ADC4 PF4 21 A3  
A4 ADC1 PF1 22 A4  
A5 ADC0 PF0 23 A5

PB1 15 SCK  
PB2 16 MOSI  
PB3 14 MISO  
PD2 0 D0  
PD3 1 D1

RST  
3.3V  
AREF  
GND



VBAT  
EN  
VBUS

D13 13 PC7  
D12 12 PD6 ADC9 A11  
D11 11 PB7  
D10 10 PB6 ADC13 A10  
D9 9 PB5 ADC12 A9  
D6 6 PD7 ADC10 A7  
D5 5 PC6  
D3 3 PD0  
D2 2 PD1

SCL INT0  
SDA INT1

OC4A  
!OC4D  
PCINT7 OC0A/OC1C  
PCINT6 OC1B/OC4B  
PCINT5 OC1A/!OC4B  
OC4D  
OC3A/OC4A  
OC0B

## LoRa Radio Control



D4 25 PD4 ADC8 A6 ICP1 RST  
D7 1 PE6 AIN0 INT6 IRQ  
D8 8 PB4 ADC11 A8 PCINT4 CS

Used by LoRa Radio Module Too