

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 46 MARKING

2026/09/15
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- A business and its bank have introduced several ICT-based services. Consider the following statements:
ව්‍යාපාරයක් සහ එහි බැංකුව විසින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මත පදනම් වූ සේවාවන් කිහිපයක් හඳුන්වා දී ඇත. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:
 - A payroll management system can calculate employee salaries, deductions and taxes.
වැටුප් කළමනාකරණ පද්ධතියකට සේවකයින්ගේ වැටුප්, අනුපාත අඩු කිරීම් සහ බදු ගණනය කළ හැක.
 - EFT allows customers to perform electronic payments and transfers through online banking.
විද්‍යුත් අරමුදල් හුවමාරුව මගින් පාරිභෝගිකයින්ට සබැඳි බැංකුකරණය හරහා විද්‍යුත් ගෙවීම් සහ මුදල් හුවමාරු කිරීමට ඉඩ සලසයි.
 - A CDM allows customers to deposit cash into their accounts without visiting a bank.
මුදල් තැන්පතු යන්ත්‍රයක් මගින් පාරිභෝගිකයින්ට බැංකු ශාඛාවකට නොගොස් ඔවුන්ගේ ගිණුම් වෙත මුදල් තැන්පත් කිරීමට ඉඩ සලසයි.
 - A payment gateway mainly stores customers' products and recommends them based on browsing history.
ගෙවුම් ද්වාරයක් මගින් ප්‍රධාන වශයෙන් පාරිභෝගිකයින්ගේ නිෂ්පාදන ගබඩා කරන අතර පිරික්සුම් ඉතිහාසය මත පදනම්ව ඒවා නිර්දේශ කරයි.
 - An inventory management system can monitor stock movement and automatically assist with ordering supplies.
තොග කළමනාකරණ පද්ධතියකට තොග චලනයන් නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ සැපයුම් ඇණවුම් කිරීමට ස්වයංක්‍රීයව සහාය විය හැක.

Which of the following is correct?

පහත දැක්වෙන ඒවයින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| 1) A, B and C only
A, B සහ C පමණි | 2) A, B, C and E only
A, B, C සහ E පමණි | 3) A, C, D and E only
A, C, D සහ E පමණි |
| 4) B, C and D only
B, C සහ D පමණි | 5) A, B, C, D and E
A, B, C, D සහ E | |

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

This statement is true. A payroll management system is designed to calculate employee salaries, including deductions such as taxes and other applicable deductions. It helps the organization manage payroll accurately and efficiently while reducing manual calculations and errors.

මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. වැටුප් කළමනාකරණ පද්ධතියක් නිර්මාණය කර ඇත්තේ බදු සහ අනෙකුත් අදාළ අඩු කිරීම් ඇතුළත්ව සේවක වැටුප් ගණනය කිරීම සඳහා ය. එමගින් හස්තීය ගණනය කිරීම් සහ දෝෂ අවම කරමින් වැටුප් පාලනය නිවැරදිව හා කාර්යක්ෂමව සිදු කිරීමට ආයතනයට සහාය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B

This statement is true. Electronic Funds Transfer (EFT) enables customers to transfer funds and make electronic payments without using physical cash or cheques. EFT is commonly used through electronic banking services to transfer money between accounts and make payments.

මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. විද්‍යුත් අරමුදල් හුවමාරුව මගින් පාරිභෝගිකයින්ට භෞතික මුදල් හෝ චෙක්පත් භාවිත නොකර අරමුදල් හුවමාරු කිරීමට සහ විද්‍යුත් ගෙවීම් කිරීමට ඉඩ සලසයි. විද්‍යුත් අරමුදල් හුවමාරුව සාමාන්‍යයෙන් ගිණුම් අතර මුදල් මාරු කිරීමට සහ ගෙවීම් කිරීමට විද්‍යුත් බැංකු සේවාවන් හරහා භාවිත වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C

This statement is true. A Cash Deposit Machine (CDM) allows customers to deposit cash directly into their bank accounts without having to visit a bank counter. This provides a convenient and efficient way of depositing cash using an ICT-based banking service.

මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. මුදල් තැන්පතු යන්ත්‍රයක් මගින් පාරිභෝගිකයින්ට බැංකු කවුන්ටරයක් වෙත නොගොස් සෘජුවම තමන්ගේ බැංකු ගිණුම් වෙත මුදල් තැන්පත් කිරීමට ඉඩ සලසයි. මෙය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මත පදනම් වූ බැංකු සේවාවක් භාවිතයෙන් මුදල් තැන්පත් කිරීමට පහසු සහ කාර්යක්ෂම ක්‍රමයක් සපයයි.

Statement / ප්‍රකාශය D

This statement is false. A payment gateway is primarily responsible for securely processing and authorizing online payment transactions between a customer and a business. Storing products and recommending products based on browsing history are functions more closely associated with e-commerce platforms and recommendation systems, not the primary function of a payment gateway.

මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. ගෙවුම් ද්වාරයක් ප්‍රධාන වශයෙන් වගකියනු ලබන්නේ පාරිභෝගිකයෙකු සහ ව්‍යාපාරයක් අතර සිදුවන සබැඳි ගෙවීම් ගනුදෙනු ආරක්ෂිතව සැකසීම සහ බලය පැවරීම සඳහා ය. භාණ්ඩ ගබඩා කිරීම සහ පිරික්සුම් ඉතිහාසය මත පදනම්ව භාණ්ඩ නිර්දේශ කිරීම යනු විද්‍යුත් වාණිජ පද්ධති සහ නිර්දේශ පද්ධතිවලට අදාළ කාර්යයන් වන අතර, ඒවා ගෙවුම් ද්වාරයක ප්‍රධාන කාර්යය නොවේ.

Statement / ප්‍රකාශය E

This statement is true. An inventory management system can monitor stock levels and stock movements and can support the process of reordering supplies when necessary. This helps businesses maintain appropriate stock levels and avoid problems such as overstocking or stock shortages.

මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. තොග කළමනාකරණ පද්ධතියකට තොග මට්ටම් සහ තොග චලනයන් නිරීක්ෂණය කළ හැකි අතර, අවශ්‍ය වූ විට නැවත සැපයුම් ඇණවුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියට සහාය විය හැක. මෙය ව්‍යාපාරවලට සුදුසු තොග මට්ටම් පවත්වා ගැනීමටත්, අධික ලෙස තොග රැස්වීම් හෝ තොග හිඟවීම් වැනි ගැටලු මඟහරවා ගැනීමටත් උපකාරී වේ.

Therefore, the correct answer is 2). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. A government introduces an online system through which citizens can apply for passports, renew driving licenses, pay taxes, and obtain government information without visiting government offices. Which of the following best describes this application of ICT?

රජයක් විසින් මාර්ගගත පද්ධතියක් හඳුන්වා දෙන අතර එමඟින් පුරවැසියන්ට රජයේ කාර්යාලවලට නොගොස් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සඳහා අයදුම් කිරීමට, රියදුරු බලපත්‍ර අලුත් කිරීමට, බදු ගෙවීමට සහ රජයේ තොරතුරු ලබා ගත හැකිය. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ මෙම යෙදුම පහත සඳහන් ඒවායින් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමක්ද?

- 1) Government-to-Government / රජයකින් රජයකට (G2G)
- 2) Government-to-Citizen / රජයෙන් පුරවැසියෙකුට (G2C)
- 3) Government-to-Business / රජයෙන් ව්‍යාපාරයට (G2B)
- 4) Business-to-Citizen / ව්‍යාපාරයෙන් පුරවැසියෙකුට (B2C)
- 5) Citizen-to-Government / පුරවැසියාගෙන් රජයට (C2G)

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

G2C e-government services are designed to provide citizens with convenient access to government services and information. Examples in the syllabus include passport applications, renewal of vehicle licences, tax payments, public health services, and government information services.

G2C ඉ-රාජ්‍ය සේවාවන් සැලසුම් කර ඇත්තේ පුරවැසියන්ට රජයේ සේවාවන් සහ තොරතුරු වෙත පහසු ප්‍රවේශයක් ලබා දීම සඳහා ය. විෂය නිර්දේශයේ උදාහරණ අතරට විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අයදුම්පත්, වාහන බලපත්‍ර අලුත් කිරීම, බදු ගෙවීම්, මහජන සෞඛ්‍ය සේවා සහ රජයේ තොරතුරු සේවා ඇතුළත් වේ.

Although the citizen sends requests or payments to the government, the service category is G2C because the government is providing the service to citizens

පුරවැසියා විසින් රජය වෙත ඉල්ලීම් හෝ ගෙවීම් යැවුවද, රජය විසින් පුරවැසියන්ට සේවාව සපයන බැවින් මෙම සේවා වර්ගීකරණය (G2C) වේ.

Therefore, the correct answer is 2). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. Consider the following statements regarding CPU architecture and components:

මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයේ ආකෘතිය සහ එහි උපාංග සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- I. In Von Neumann architecture, program instructions and data are stored in the same memory.
චෝන් නියුමන් ආකෘතිය තුළ, ක්‍රමලේඛ උපදෙස් සහ දත්ත එකම මතකය තුළ ගබඩා කරනු ලබයි.
- II. The system bus provides a communication pathway between the CPU, memory and other computer components.
පද්ධති ඛසය මගින් මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය, මතකය සහ අනෙකුත් පරිගණක උපාංග අතර සන්නිවේදන මාර්ගයක් සපයයි.
- III. The Control Bus is responsible for identifying the memory location that the CPU needs to access.
මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයට ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය මතක ස්ථානය හඳුනා ගැනීම සඳහා පාලන ඛසය වගකියනු ලබයි.
- IV. The Southbridge is mainly associated with communication involving slower peripheral devices.
දකුණු පාලම ප්‍රධාන වශයෙන් අඩු වේගයකින් යුත් පර්යන්ත උපාංග සම්බන්ධ සන්නිවේදනය සඳහා සම්බන්ධ වේ.

Which of the above statements are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- 1) I and II only 2) I, II and IV only 3) I, III and IV only 4) II and III only 5) I, II, III and IV
I සහ II පමණි I, II සහ IV පමණි I, III සහ IV පමණි II සහ III පමණි I, II, III සහ IV

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය I

This statement is true. In Von Neumann architecture, both program instructions and data are stored in the same main memory. The CPU accesses instructions and data through the same memory system.

මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. චෝන් නියුමන් ගෘහනිර්මාණ ශිල්පය තුළ, ක්‍රමලේඛ උපදෙස් සහ දත්ත යන දෙකම එකම ප්‍රධාන මතකය තුළ ගබඩා කරනු ලබයි. මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය එකම මතක පද්ධතිය හරහා උපදෙස් සහ දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වේ.

Statement / ප්‍රකාශය II

This statement is true. The system bus provides a communication pathway between the CPU, main memory and other computer components. It mainly consists of the data bus, address bus and control bus.

මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. පද්ධති ඛසරටය මගින් මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය, ප්‍රධාන මතකය සහ අනෙකුත් පරිගණක උපාංග අතර සන්නිවේදන මාර්ගයක් සපයයි. එය ප්‍රධාන වශයෙන් දත්ත ඛසරටය, යොමු ඛසරටය සහ පාලන ඛසරටයෙන් සමන්විත වේ.

Statement / ප්‍රකාශය III

This statement is false. The Control Bus is not responsible for identifying the memory location that the CPU needs to access. The Address Bus carries the address of the memory location that the CPU wants to access.

මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයට ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය මතක ස්ථානය හඳුනා ගැනීම සඳහා පාලන ඛසරටය වගකියනු නොලබයි. මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයට ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය මතක ස්ථානයේ ලිපිනය ගෙන යනු ලබන්නේ යොමු ඛසරටය මගිනි.

Statement / ප්‍රකාශය IV

This statement is true. The Southbridge is mainly associated with handling communication and control involving slower peripheral devices and I/O components.

මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. දකුණු පාලම ප්‍රධාන වශයෙන් අඩු වේගයකින් යුත් පර්යන්ත උපාංග සහ ඇතුළත් කිරීම්/පිටකිරීම් උපාංග සම්බන්ධ සන්නිවේදනය සහ පාලනය කිරීම සිදු කරයි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. The Central Processing Unit (CPU) relies on the Control Unit (CU), Arithmetic Logic Unit (ALU), and internal Registers to execute program instructions.

මෙහෙයුම් පද්ධතියක CPU එක තුළ ඇති පාලන ඒකකය (CU), අංක ගණිත හා තර්ක ඒකකය (ALU), සහ Registers මගින් ක්‍රමලේඛ උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

Consider the following statements regarding these CPU components

මෙම CPU සංරචක සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න

• **Statement A / A ප්‍රකාශය:**

The Program Counter (PC) holds the memory address of the next instruction to be fetched from main memory.

වැඩසටහන් ගණකය මගින් ප්‍රධාන මතකයෙන් ඊළඟට ලබාගත යුතු උපදෙසෙහි මතක ලිපිනය තබා ගනී

• **Statement B / B ප්‍රකාශය:**

The Instruction Register (IR) stores the intermediate arithmetic results generated during ALU operations.

උපදෙස් රෙජිස්තරය මගින් ALU ගණනය කිරීම්වලදී ලැබෙන භාවකාලික අංක ගණිත පිළිතුරු ගබඩා කර ගනී.

• **Statement C / C ප්‍රකාශය:**

The Control Unit (CU) decodes instructions and generates control signals to coordinate hardware components during execution.

පාලන ඒකකය මගින් උපදෙස් විකේතනය කර, ක්‍රියාත්මක වීමේදී දෘඩාංග සංරචක සම්බන්ධීකරණය කිරීමට පාලන සංඥා නිකුත් කරයි.

Which of the statement(s) given above is/are correct?

ඉහත දක්වා ඇති ප්‍රකාශ(ය) අතරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- | | | | | |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1) A only | 2) B only | 3) A and B only | 4) A and C only | 5) All of the above |
| A පමණි | B පමණි | A සහ B පමණි | A සහ C පමණි | ඉහත සියල්ලම |

Answer: 4) | Lesson 2

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම

Statement / ප්‍රකාශය A)

The Program Counter (PC) is a dedicated CPU register that keeps track of program execution by holding the memory address of the next instruction to be fetched from RAM. Once fetched, it automatically updates to the next sequential address.

වැඩසටහන් ගණකය (PC) යනු ප්‍රධාන මතකයෙන් (RAM) ඊළඟට ලබා ගැනීමට (fetch) නියමිත උපදෙස පිහිටි මතක ලිපිනය රඳවා තබා ගන්නා රෙජිස්තරයයි. උපදෙස ලබාගත් පසු එය ඊළඟ ලිපිනය වෙත යාවත්කාලීන වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B)

The Instruction Register (IR) holds the current instruction that has just been fetched from memory while it is being decoded by the CU. Intermediate arithmetic and logical calculation results are stored in the Accumulator (ACC), not the IR.

උපදෙස් රෙජිස්තරය (IR) මගින් සිදු කරන්නේ RAM එකෙන් ලබාගත් දැනට ක්‍රියාත්මක වන උපදෙස විකේතනය කරන තෙක් රඳවා තබා ගැනීමයි. ALU එකෙන් ලැබෙන භාවකාලික පිළිතුරු ගබඩා කරන්නේ ඇකියුමියුල්ටරය (ACC) තුළ වන අතර IR තුළ නොවේ.

Statement / ප්‍රකාශය C)

The Control Unit (CU) contains the instruction decoder circuitry. Its primary responsibility is to interpret opcode instructions and direct the timing and data flow across the ALU, registers, and system buses using control signals.

පාලන ඒකකය (CU) මගින් උපදෙස් විකේතනය (decode) කර පාලන සංඥා නිකුත් කරයි. එමගින් ALU එක, රෙජිස්තර සහ පද්ධති ඛසයන් අතර දත්ත ගැලීම නිවැරදිව සම්බන්ධීකරණය කරයි.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

5. Which of the following correctly describes the interaction between the CPU and main memory when the CPU reads data from a particular memory location?

CPU එක නිශ්චිත මතක ස්ථානයකින් දත්ත කියවන විට CPU සහ ප්‍රධාන මතකය අතර අන්තර්ක්‍රියාව නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?

- 1) The MBR sends the memory address to RAM, and the MAR receives the data from RAM.
MBR එක මතක ලිපිනය RAM වෙත යවන අතර, MAR එක RAM වෙතින් දත්ත ලබා ගනී.
- 2) The MAR holds the required memory address, while the MBR holds the data transferred between the CPU and memory.
MAR එක අවශ්‍ය මතක ලිපිනය රඳවා ගන්නා අතර, MBR එක CPU සහ මතකය අතර මාරු කරන ලද දත්ත රඳවා ගනී.
- 3) The Program Counter holds the data retrieved from RAM, while the MAR stores the result of the operation.
වැඩසටහන් කවුන්ටරය RAM වෙතින් ලබා ගත් දත්ත රඳවා ගන්නා අතර, MAR මෙහෙයුමේ ප්‍රතිඵලය ගබඩා කරයි.
- 4) The data bus stores the memory address, while the address bus transfers the actual data to the CPU.
දත්ත බස් රථය මතක ලිපිනය ගබඩා කරන අතර, ලිපින බස් රථය සත්‍ය දත්ත CPU වෙත මාරු කරයි.
- 5) The Control Unit stores the retrieved data in the MAR before the ALU processes it.
පාලන ඒකකය ALU එය සැකසීමට පෙර MAR හි ලබා ගත් දත්ත ගබඩා කරයි.

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

The roles of MAR and MBR are reversed in this statement. The MAR sends/holds the memory address, while the MBR receives or holds the data transferred from memory.

මෙම ප්‍රකාශයේ MAR සහ MBR වල භූමිකාවන් ප්‍රතිලෝම කර ඇත. MAR මතක ලිපිනය යවයි/රඳවා ගනී, MBR මතකයෙන් මාරු කරන ලද දත්ත ලබා ගනී හෝ රඳවා ගනී.

MBR → data/ දත්ත

MAR → address/ ලිපින

Option / විකල්පය 2)

The MAR contains the address of the memory location that the CPU wants to access. The MBR temporarily holds the data being transferred between the CPU and main memory. Therefore, this statement correctly describes their roles.

CPU වෙත ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය මතක ස්ථානයේ ලිපිනය MAR හි අඩංගු වේ. MBR තාවකාලිකව CPU සහ ප්‍රධාන මතකය අතර මාරු කරන දත්ත රඳවා ගනී. එබැවින්, මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදිව විස්තර කරයි.

Option / විකල්පය 3)

The Program Counter (PC) stores the address of the next instruction to be executed. The MAR stores a memory address, not the result of an operation.

ක්‍රමලේඛ කවුන්ටරය (PC) ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ඊළඟ උපදෙස් ලිපිනය ගබඩා කරයි. MAR මෙහෙයුමක ප්‍රතිඵලයක් නොව මතක ලිපිනයක් ගබඩා කරයි.

Option / විකල්පය 4)

The address bus carries memory addresses, while the data bus carries the actual data between the CPU and memory. The statement incorrectly interchanges their functions.

ලිපින බස් රථය මතක ලිපින රැගෙන යන අතර, දත්ත බස් රථය CPU සහ මතකය අතර සත්‍ය දත්ත රැගෙන යයි. ප්‍රකාශය ඒවායේ කාර්යයන් වැරදි ලෙස හුවමාරු කරයි.

Option / විකල්පය 5)

The Control Unit coordinates CPU operations but does not store retrieved data in the MAR. The MAR is used for memory addresses, whereas retrieved data is held in registers such as the MBR before further processing.

පාලන ඒකකය CPU මෙහෙයුම් සම්බන්ධීකරණය කරයි නමුත් MAR හි ලබාගත් දත්ත ගබඩා නොකරයි. MAR මතක ලිපින සඳහා භාවිතා කරන අතර, ලබාගත් දත්ත තවදුරටත් සැකසීමට පෙර MBR වැනි ලේඛනවල තබා ඇත.

Therefore, the correct answer is 2). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.