

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 29 MARKING

2026/08/29
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Consider the following statements regarding ethical, legal, and social issues in Information and Communication Technology:

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය හා සබැඳි ආචාරධර්මය, නීතිය සහ සාමාජීය ගැටලු පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. Software piracy refers to the unauthorized copying, distribution, or use of copyrighted software.
මෘදුකාංග ව්‍යාප්ත පිටපත් කිරීම යනු නිමිකම් ඇවිරිණි මෘදුකාංග අවසරයකින් තොරව පිටපත් කිරීම, බෙදාහැරීම හෝ භාවිත කිරීමයි.
- B. The term digital divide refers to the maximum physical distance between nodes in a network topology.
ඩිජිටල් පරතරය යන්නෙන් අදහස් වන්නේ භාල ස්ථලකය තුළ පවතින නොඩි අතර උපරිම භෞතික දුර ප්‍රමාණයයි.
- C. Phishing is a social engineering attack designed to deceive users into revealing confidential personal information.
තතු බැම යනු රහස්‍ය පොද්ගලික තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා පරිශීලකයන් රවටන සමාජ ඉංජිනේරු ප්‍රහාර ක්‍රමයකි.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද / කවරේද?

- 1) A only. 2) B only. 3) A and C only. 4) B and C only. 5) All of the above.
A පමණි. B පමණි. A හා C පමණි. B හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 3) | Lesson 1

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

Statement A is correct. Software piracy involves the unauthorized copying, distribution, or usage of software protected under intellectual property laws, making it an illegal practice and a significant ethical issue in ICT.

A ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ. මෘදුකාංග නිමිකම් ඇවිරිණි නීති මගින් ආරක්ෂා කර ඇති මෘදුකාංග නිෂ්පාදන අවසරයකින් තොරව පිටපත් කිරීම, නැවත නිෂ්පාදනය කිරීම හෝ බෙදාහැරීම මෘදුකාංග ව්‍යාප්ත පිටපත් කිරීම වන අතර එය නීති විරෝධී මෙන්ම ප්‍රධාන ආචාරධර්මය ගැටලුවකි.

Statement / ප්‍රකාශය B

Statement B is incorrect. The digital divide does not refer to the physical distance between nodes in a network topology. Instead, it describes the socio-economic gap between individuals, households, or regions that have access to modern ICT facilities and those that do not.

B ප්‍රකාශය වැරදි වේ. ඩිජිටල් පරතරය යන්න භාල ස්ථලකය තුළ පවතින භෞතික දුර ප්‍රමාණය නොවන අතර, එයින් අදහස් වන්නේ නූතන තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයන් සඳහා ප්‍රවේශය ඇති සහ නොමැති පුද්ගලයන් හෝ ප්‍රදේශ අතර පවතින සමාජීය හා ආර්ථික අසමානතාවයයි.

Statement / ප්‍රකාශය C

Statement C is correct. Phishing is a deceptive social engineering attack where attackers pretend to be trustworthy entities to manipulate victims into disclosing sensitive personal details such as passwords and financial data.

C ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ. තතු බැම යනු විශ්වාසවන්ත පාර්ශ්වයක් ලෙස පෙනී සිටිමින් විද්‍යුත් තැපෑල හෝ පණිවිඩ හරහා පරිශීලකයන් රවටා, මුරපද සහ මූල්‍යමය දත්ත වැනි රහස්‍ය තොරතුරු ලබාගැනීමට සිදුකරන සමාජ ඉංජිනේරු ප්‍රහාර ක්‍රමයකි.

Therefore, the correct answer is 3). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

2. A smart city introduces connected traffic lights, online public services, and automated monitoring systems. Consider the following statements:
සුහුරු නගරයක් මගින් සම්බන්ධිත රථවාහන සංඥා, සබැඳි රාජ්‍ය සේවා සහ ස්වයංක්‍රීය නිරීක්ෂණ පද්ධති හඳුන්වා දෙයි. පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. Faster data sharing can improve traffic control, while the same connectivity can create new security and privacy risks.
වේගවත් දත්ත හුවමාරුව මගින් රථවාහන පාලනය වැඩිදියුණු කළ හැකි අතර, එම සම්බන්ධතාවය මගින්ම නව ආරක්ෂක සහ පෞද්ගලිකත්ව අවදානම් ඇති කළ හැකිය.
- B. Automated public services may reduce processing time, but dependence on ICT can cause major disruption if systems fail.
ස්වයංක්‍රීය රාජ්‍ය සේවා මගින් ක්‍රියාවලි ගත කිරීමේ කාලය අඩු කළ හැකි නමුත්, පද්ධති බිඳ වැටුණහොත් ICT මත යැපීම විශාල බාධාවක් ඇති කළ හැකිය.
- C. Once services are computerized, human error, unemployment concerns, and unauthorized access are no longer significant issues.
සේවාවන් පරිගණකගත කළ පසු, මිනිස් වැරදි, රැකියා විරහිතභාවය පිළිබඳ ගැටලු සහ අනවසර පිවිසුම් තවදුරටත් සැලකිය යුතු ගැටලු නොවේ.

Which statements are correct? / නිවැරදි වන්නේ කවර ප්‍රකාශද?

- 1) A only. 2) B only. 3) A and C only. 4) A and B only. 5) All of the above.
A පමණි. B පමණි. A හා C පමණි. A හා B පමණි. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 4) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

ICT benefits are the positive effects gained from using information and communication technologies. These can include faster communication, improved access to information, automation of repetitive tasks, better accuracy, quicker service delivery, and more efficient use of resources.

ICT ප්‍රතිලාභ යනු තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයන් භාවිතයෙන් ලබා ගන්නා ධනාත්මක බලපෑම් වේ. වේගවත් සන්නිවේදනය, තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශය වැඩිදියුණු වීම, පුනරාවර්තන කර්තව්‍යයන් ස්වයංක්‍රීයකරණය, ඉහළ නිවැරදිතාව, ඉක්මන් සේවා සැපයීම සහ සම්පත් වඩාත් කාර්යක්ෂමව භාවිත කිරීම මිට ඇතුළත් විය හැකිය.

ICT risks are the possible negative effects that can arise when people, organizations, and services depend on technology. These may include privacy loss, cyberattacks, system failure, job displacement, data loss, and overdependence on computerized systems.

ICT අවදානම් යනු මිනිසුන්, සංවිධාන සහ සේවාවන් තාක්ෂණය මත යැපෙන විට ඇති විය හැකි සෘණාත්මක බලපෑම් වේ. පෞද්ගලිකත්වය අහිමි වීම, සයිබර් ප්‍රහාර, පද්ධති බිඳවැටීම්, රැකියා අහිමි වීම, දත්ත අහිමි වීම සහ පරිගණකගත පද්ධති මත අධික ලෙස යැපීම මිට ඇතුළත් විය හැකිය.

Statement ප්‍රකාශය A

Correct. Faster data sharing can help smart traffic systems respond quickly to congestion and improve public-service efficiency. However, connecting many devices and services also creates more opportunities for unauthorized access, surveillance, or misuse of personal data. Therefore, this statement correctly shows both a benefit and a risk of ICT.

නිවැරදියි. වේගවත් දත්ත හුවමාරුව මගින් බුද්ධිමත් රථවාහන පද්ධතිවලට තදබදයට ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දැක්වීමට සහ රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීමට උපකාරී වේ. කෙසේ වෙතත්, උපාංග සහ සේවාවන් රාශියක් සම්බන්ධ කිරීම මගින් අනවසර පිවිසුම්, නිරීක්ෂණය හෝ පෞද්ගලික දත්ත අවභාවිතය සඳහා වැඩි ඉඩකඩක් නිර්මාණය වේ. එබැවින්, මෙම ප්‍රකාශය ඡෂ්‍ය හි ප්‍රතිලාභයක් සහ අවදානමක් යන දෙකම නිවැරදිව පෙන්වා දෙයි.

Statement ප්‍රකාශය B

Correct. Automation can reduce processing time and make public services more efficient. At the same time, if the computerized system fails, many dependent services may stop working. This reflects the risk of technological dependence, where greater efficiency also creates greater reliance on the system.

නිවැරදියි. ස්වයංක්‍රියකරණය මගින් ක්‍රියාවලි ගත කිරීමේ කාලය අඩු කර රාජ්‍ය සේවාවන් වඩාත් කාර්යක්ෂම කළ හැකිය. එමෙන්ම, පරිගණකගත පද්ධතිය බිඳ වැටුණහොත්, ඒ මත යැපෙන බොහෝ සේවාවන් ඇතහිටිය හැකිය. මෙමගින් තාක්ෂණික යැපීමේ අවදානම පිළිබිඹු වන අතර, එහිදී වැඩි කාර්යක්ෂමතාවයක් මගින් පද්ධතිය මත වැඩි යැපීමක් ද නිර්මාණය කරයි.

Statement ප්‍රකාශය C

Incorrect. Computerization does not eliminate human error, unemployment concerns, or unauthorized access. People can still enter incorrect data, automation may reduce the need for some jobs, and digital systems can still be attacked or accessed illegally. ICT may reduce some problems, but it does not remove them completely.

වැරදියි. පරිගණකගත කිරීම මගින් මිනිස් වැරදි, රැකියා විරහිතභාවය පිළිබඳ ගැටලු හෝ අනවසර පිවිසුම් ඉවත් නොකෙරේ. මිනිසුන්ට තවමත් වැරදි දත්ත ඇතුළත් කළ හැකිය, ස්වයංක්‍රියකරණය මගින් ඇතැම් රැකියාවල අවශ්‍යතාවය අඩු කළ හැකිය, සහ ඩිජිටල් පද්ධතිවලට තවමත් ප්‍රහාර එල්ල වීමට හෝ නීති විරෝධී ලෙස ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ ඇත. ICT මගින් ඇතැම් ගැටලු අඩු කළ හැකි නමුත්, ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් නොකරයි.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

3. A computer is designed so that program instructions and data are stored in the same main memory and are accessed by the CPU through a common communication path. However, when the CPU and memory transfer both instructions and data through the same bus, a performance limitation can occur.

පරිගණකයක් නිර්මාණය කර ඇත්තේ වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත එකම ප්‍රධාන මතකයේ ගබඩා කර CPU මගින් පොදු සන්නිවේදන මාර්ගයක් හරහා ප්‍රවේශ වන ආකාරයටය. කෙසේ වෙතත්, CPU සහ මතකය උපදෙස් සහ දත්ත දෙකම එකම බස් රටිය හරහා මාරු කරන විට, කාර්ය සාධන සීමාවක් සිදුවිය හැකිය.

Which statement correctly describes this architecture and its limitation?

මෙම ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහ එහි සීමාව නිවැරදිව විස්තර කරන ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- 1) Harvard Architecture; it uses separate buses for instructions and data, causing a Von Neumann bottleneck.
හාචර්ඩ් ආකෘතිය; එය උපදෙස් සහ දත්ත සඳහා වෙනම බස් භාවිතා කරයි, එමඟින් වොන් නියුමන් බාධකයක් ඇති වේ.
- 2) Von Neumann Architecture; it stores instructions and data separately and therefore eliminates the memory bottleneck.
වොන් නියුමන් ආකෘතිය; එය උපදෙස් සහ දත්ත වෙන වෙනම ගබඩා කරන අතර එම නිසා මතක බාධකය ඉවත් කරයි.
- 3) Von Neumann Architecture; the common path for instructions and data can create a bottleneck between the CPU and memory.
වොන් නියුමන් ආකෘතිය; උපදෙස් සහ දත්ත සඳහා වන පොදු මාර්ගය CPU සහ මතකය අතර බාධකයක් නිර්මාණය කළ හැකිය.
- 4) Harvard Architecture; instructions and data are stored in the same memory and transferred through a common bus.
හාචර්ඩ් ආකෘතිය; උපදෙස් සහ දත්ත එකම මතකයේ ගබඩා කර පොදු බසක් හරහා මාරු කරනු ලැබේ.
- 5) Von Neumann Architecture; the CPU can transfer instructions and data simultaneously through the same bus.
වොන් නියුමන් ආකෘතිය; CPU හට උපදෙස් සහ දත්ත එකම බසක් හරහා එකවර මාරු කළ හැකිය.

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

This system follows the Von Neumann architecture because both program instructions and data are stored in the same main memory and accessed by the CPU through a common communication path (bus). Since the same bus is used to transfer both instructions and data, the CPU cannot freely transfer both at the same time. This shared pathway can limit the rate at which the CPU communicates with memory, creating what is known as the Von Neumann bottleneck.

මෙම පද්ධතිය වොන් නියුමන් ආකෘතිය අනුගමනය කරයි, මන්ද වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත දෙකම එකම ප්‍රධාන මතකයේ ගබඩා කර ඇති අතර CPU විසින් පොදු සන්නිවේදන මාර්ගයක් (බස්) හරහා ප්‍රවේශ වේ. උපදෙස් සහ දත්ත යන දෙකම මාරු කිරීමට එකම බස් රටිය භාවිතා කරන බැවින්, CPU හට එකවර දෙකම නිදහසේ මාරු කළ නොහැක. මෙම බෙදාගත් මාර්ගය මඟින් CPU මතකය සමඟ සන්නිවේදනය කරන වේගය සීමා කළ හැකි අතර, එය වොන් නියුමන් බාධකය ලෙස හැඳින්වේ.

Therefore, **Option 3 is correct:** Von Neumann Architecture; the common path for instructions and data can create a bottleneck between the CPU and memory.

එබැවින්, විකල්ප 3 නිවැරදි ය: වොන් නියුමන් ආකෘතිය; උපදෙස් සහ දත්ත සඳහා වන පොදු මාර්ගය CPU සහ මතකය අතර බාධකයක් නිර්මාණය කළ හැකිය.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. Consider the following statements regarding the specific roles of the ALU, Control Unit (CU), Registers, and Buses during the execution of an ADD instruction in a CPU

මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය මඟින් එකතු කිරීමේ (+) උපදෙසක් ක්‍රියාත්මක කරන අවස්ථාවක, මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ අභ්‍යන්තර උපාංග සහ බස් (Buses) මඟින් ඉටුකරන කාර්යභාරයන් පිළිබඳ පහත දක්වා ඇති ප්‍රකාශ සලකා බලන්න

- A. The Control Unit (CU) generates the necessary control signals to fetch the instruction from RAM and directs the ALU to execute the addition.
Control Unit (CU) මඟින් මතකයෙන් (RAM) උපදෙස ලබා ගැනීමට (Fetch) සහ ALU වෙත එකතු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු කිරීමට අවශ්‍ය පාලන සංඥා (Control Signals) නිකුත් කරයි.
- B. The Accumulator (ACC) register holds the physical memory address of main memory (RAM) while data operands are fetched.
ගණනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන දත්ත පරාමිතින් (Operands) RAM වෙතින් පැමිණෙන විට, ඒවා ALU වෙත යැවීමට පෙර ප්‍රධාන මතකයේ (RAM) ලිපිනය රඳවා ගන්නේ Accumulator (ACC) මඟිනි.
- C. The Arithmetic Logic Unit (ALU) performs the arithmetic addition, and the final calculated result is stored back into the Accumulator (ACC) register.
Arithmetic Logic Unit (ALU) මඟින් සංඛ්‍යා දෙකෙහි එකතුව ගණනය කරන අතර, ලැබෙන අවසාන පිළිතුර තාවකාලිකව ගබඩා කරගන්නේ Accumulator (ACC) රෙජිස්තරය තුළය.
- D. Data moves between RAM and CPU registers via the Data Bus, while memory locations are specified via the Address Bus.
මතකය (RAM) සහ CPU හි රෙජිස්තර අතර දත්ත හුවමාරු වන්නේ Data Bus හරහා වන අතර, ලිපිනයන් හුවමාරු වන්නේ Address Bus හරහාය.

Which of the statement(s) given above is/are correct?

ඉහත දක්වා ඇති ප්‍රකාශය(ය) අතරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- 1) A, C and D only 2) B only 3) A, B and Conly 4) B,C and D only 5) None of the above
A, C සහ D පමණි B පමණි A, B සහ C පමණි B, C සහ D පමණි ඉහත කිසිවක් නොවේ

Answer: 1) | Lesson 2

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම

Statement / ප්‍රකාශය A)

The Control Unit (CU) acts as the central coordinator of the CPU. During an instruction cycle, the CU fetches instructions, decodes them, and emits synchronization timing/control signals along the Control Bus to orchestrate memory reads and direct the ALU to perform operations.

Control Unit (CU) එක මඟින් CPU හි සියලුම මෙහෙයුම් පාලනය කරයි. උපදෙස් RAM එකෙන් ගෙන ඒමට (Fetch) සහ ALU එක ලවා එකතු කිරීම සිදු කරවීමට අදාළ පාලන සංඥා (Control Signals) නිකුත් කරන්නේ CU එක මඟිනි.

Statement / ප්‍රකාශය B)

Statement (ii) is false because physical RAM addresses are held by the Memory Address Register (MAR), not the Accumulator. The Accumulator (ACC) is a general-purpose register used strictly for storing computational input operands and immediate ALU calculation results.

B ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. RAM හි මතක ලිපිනයන් (Memory Addresses) තාවකාලිකව තබාගන්නේ Memory Address Register (MAR) එක මඟිනි. Accumulator (ACC) මඟින් කරන්නේ ALU එකෙන් ගණනය කරන දත්ත සහ ලැබෙන පිළිතුර තබා ගැනීමයි.

Statement / ප්‍රකාශය C)

The ALU contains the digital logic gates required to carry out arithmetic operations (like addition). Once the ALU processes the two input values, it writes the computed sum back to the **Accumulator (ACC)** register for immediate use or subsequent storage.

ALU එක මඟින් ගණිතමය එකතු කිරීම් සිදු කරන අතර, සකසන ලද අවසාන අගය (Sum) තාවකාලිකව රඳවා ගන්නේ Accumulator (ACC) රෙජිස්තරය තුළය.

Statement / ප්‍රකාශ D)

System buses have distinct roles: the **Address Bus** carries memory address locations from the CPU to RAM (unidirectional), while the **Data Bus** carries the actual data/instructions back and forth between registers and RAM (bidirectional).

Address Bus මඟින් අදාළ දත්තය පිහිටි memory address එක පද්ධතියට ලබා දෙන අතර, Data Bus මඟින් RAM එක සහ CPU රෙජිස්ටර අතර සැබෑ දත්ත (Data/Instructions) හුවමාරු කරයි.

Therefore, the correct answer is 1). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1).

5. Consider the following statements regarding CPU core architecture and execution:

CPU හර ගෘහ නිර්මාණය සහ ක්‍රියාත්මක වීම පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

A. A CPU core is an independent processing unit inside the CPU capable of executing instructions on its own.

CPU හරයක් යනු ස්වාධීනව උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව ඇති CPU එක තුළ පිහිටි ස්වාධීන සැකසුම් ඒකකයකි.

B. A multi-core processor achieves true parallel processing by executing multiple instructions simultaneously across different cores.

බහු හර සකසනයක් මගින් විවිධ හර හරහා උපදෙස් කිහිපයක් එකවර ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් සැබෑ සමාන්තරගත සැකසුමක් ලබා ගනී.

C. Using a single quad-core processor generally consumes less power and generates less heat than using four separate single-core processors.

තනි සිව් හර සකසනයක් භාවිත කිරීම මගින් සාමාන්‍යයෙන්, වෙන වෙනම පවතින තනි හර සකසන හතරක් භාවිත කිරීමට වඩා අඩු විදුලි බලයක් වැය වන අතර අඩු තාපයක් ජනනය වේ.

Which of the above statement(s) is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද/කුමන ඒවාද?

- | | | | | |
|------------|------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1) A only. | 2) C only. | 3) A and B only. | 4) A and C only. | 5) All of the above. |
| A පමණි. | C පමණි. | A හා B පමණි. | A හා C පමණි. | <u>ඉහත සියල්ලම.</u> |

Answer: 5) | Lesson 2

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශ A

A CPU core is an independent processing unit within a CPU that can read, process, and execute instructions independently. Therefore, the statement correctly describes the basic function of a CPU core.

CPU හරයක් යනු ස්වාධීනව උපදෙස් කියවීම, සැකසීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම කළ හැකි CPU එකක් තුළ පිහිටි ස්වාධීන සැකසුම් ඒකකයකි. එබැවින්, මෙම ප්‍රකාශය මගින් CPU හරයක් මූලික කාර්යය නිවැරදිව විස්තර කරයි.

Statement / ප්‍රකාශ B

A multi-core processor contains multiple independent cores, and suitable instructions or tasks can be executed simultaneously by different cores. This allows **true parallel processing** when the workload can be divided among the cores.

බහු හර සකසනයක ස්වාධීන හර කිහිපයක් අඩංගු වන අතර, සුදුසු උපදෙස් හෝ කාර්යයන් විවිධ හර මගින් එකවර ක්‍රියාත්මක කළ හැක. කාර්යභාරය හර අතර බෙදා හැරිය හැකි වූ විට, සැබෑ සමාන්තරගත සැකසුමක් සිදු කිරීමට මෙය ඉඩ සලසයි.

Statement / ප්‍රකාශ C

A single quad-core processor generally uses less power and produces less heat than four separate single-core processors providing comparable processing capability. Multiple cores integrated into one CPU can share resources more efficiently, reducing the overall power and heat compared with using four separate processors. / සමාන සැකසුම් ධාරිතාවක් ලබා දෙන වෙන වෙනම පවතින තනි-හර සකසන හතරකට වඩා, තනි සිව් හර සකසනයක් භාවිත කිරීමේදී සාමාන්‍යයෙන් අඩු විදුලි බලයක් වැය වන අතර අඩු තාපයක් ජනනය වේ.

තනි CPU එකක් තුළට ඒකාබද්ධ කරන ලද හර කිහිපයකට වඩාත් කාර්යක්ෂම ලෙස සම්පත් හවුලේ භාවිත කළ හැකි අතර, එමගින් වෙන වෙනම පවතින සකසන හතරක් භාවිත කිරීමට සාපේක්ෂව සමස්ත විදුලි පරිභෝජනය සහ තාපය අඩු කරයි.

Therefore, the correct answer is 5). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.