සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 77 MARKING

2026/10/16
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. An online examination registration form contains a compulsory "Candidate Name" field. When a student leaves this field empty and attempts to submit the form, the system displays "Please enter your name." Which validation check is demonstrated by this action?
මාර්ගගත විභාග ලියාපදිංචි කිරීමේ පෝරමයක අනිවාර්ය අපේක්ෂකයාගේ නම ක්ෂේත්‍රයක් අඩංගු වේ. ශිෂ්‍යයෙකු මෙම ක්ෂේත්‍රය හිස්ව තබා පෝරමය ඉදිරිපත් කිරීමට උත්සාහ කරන විට, පද්ධතිය මඟින් කරුණාකර ඔබේ නම ඇතුළත් කරන්න යන්න පෙන්වයි. මෙම ක්‍රියාව මඟින් නිරූපණය වන්නේ කුමන වලංගුතා පරීක්ෂාවද?

1) Type check / **ප්‍රභේද පරීක්ෂාව**
2) Range check / **පරාස පරීක්ෂාව**
3) Presence check / **පැවැත්ම පරීක්ෂාව**
4) Length check / **දිග පරීක්ෂාව**
5) Format check / **ආකෘති පරීක්ෂාව**

Answer: 3) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect: A type check verifies whether entered data belongs to the expected data type, such as checking that a mark is numeric. The action described checks whether a value has been entered.
වැරදියි: ප්‍රභේද පරීක්ෂාවකින් ඇතුළත් කළ දත්ත බලාපොරොත්තු වන දත්ත වර්ගයට අයත් දැයි පරීක්ෂා කරයි, උදාහරණයක් ලෙස ලකුණක් සංඛ්‍යාත්මක දැයි පරීක්ෂා කිරීම වැනි ය. මෙහි විස්තර කර ඇති ක්‍රියාවෙන් පරීක්ෂා කරනුයේ අගයක් ඇතුළත් කර තිබේද යන්නයි.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect: A range check verifies whether a value falls within specified limits, such as a mark between 0 and 100. No such limits are checked in this situation.
වැරදියි: පරාස පරීක්ෂාවකින් අගයක් නිශ්චිත සීමාවන් තුළ පවතිදැයි පරීක්ෂා කරයි, උදාහරණයක් ලෙස ලකුණක් 0 සහ 100 අතර තිබේදැයි පරීක්ෂා කිරීම වැනි ය. මෙම තත්ත්වය තුළ එවැනි සීමාවන් පරීක්ෂා නොකෙරේ.

Option / විකල්පය 3)
Correct: A presence check verifies whether a compulsory field contains a value. Here, the system prevents submission because the student has left the Candidate Name field empty.
නිවැරදියි: පැවැත්ම පරීක්ෂාවකින් අනිවාර්ය ක්ෂේත්‍රයක අගයක් අඩංගු දැයි පරීක්ෂා කරයි. මෙහිදී ශිෂ්‍යයා අපේක්ෂකයාගේ නම ක්ෂේත්‍රය හිස්ව තබා ඇති බැවින් පද්ධතිය පෝරමය ඉදිරිපත් කිරීම වළක්වයි.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect: A length check verifies whether the number of characters meets a specified requirement, such as a password containing at least eight characters. The question describes checking for a missing value rather than enforcing a stated character count.
වැරදියි: දිග පරීක්ෂාවකින් අක්ෂර ගණන නිශ්චිත අවශ්‍යතාවයකට ගැලපේදැයි පරීක්ෂා කරයි, උදාහරණයක් ලෙස මුද්‍රිත මුරපදයක අවම වශයෙන් අක්ෂර අටක් අඩංගු විය යුතු බව පරීක්ෂා කිරීම වැනි ය. මෙම ප්‍රශ්නයෙන් විස්තර කෙරෙන්නේ නිශ්චිත අක්ෂර ගණනක් බලාත්මක කිරීමට වඩා දත්ත අඩංගුව පවතිද යන්නයි.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect: A format check verifies whether entered data follows a specified pattern, such as a particular arrangement of letters and digits. The system is checking whether the name has been entered, rather than whether it follows a pattern.
වැරදියි: ආකෘති පරීක්ෂාවකින් ඇතුළත් කළ දත්ත නිශ්චිත රටාවකට අනුකූලදැයි පරීක්ෂා කරයි, උදාහරණයක් ලෙස අකුරු සහ ඉලක්කම්වල නිශ්චිත සැකැස්මක් වැනි ය. පද්ධතිය මෙහිදී නම රටාවකට තිබේදැයි බැලීමට වඩා නමක් ඇතුළත් කර තිබේදැයි පරීක්ෂා කරයි.

Therefore, the correct answer is 3). / **එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.**

2. Which of the following statements regarding secondary storage devices is correct?
ද්විතියික ගබඩා උපාංග සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

1) As storage devices move farther from the CPU, their capacity generally decreases because the devices are less directly accessible by the CPU.
ගබඩා උපාංග මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයෙන් ඈතට යත්ම, මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය මගින් සෘජුවම ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව අඩුවන බැවින් ඒවායේ ධාරිතාව සාමාන්‍යයෙන් අඩු වේ.

2) Secondary storage devices generally provide higher storage capacity than primary memory, while their cost per bit is lower. / ද්විතියික ගබඩා උපාංග මගින් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රාථමික මතකයට වඩා ඉහළ ගබඩා ධාරිතාවක් ලබා දෙන අතර, ඒවායේ බිටුවකට යන පිරිවැය අඩු වේ.

3) Random access is exclusive to primary memory, whereas all secondary storage devices use sequential access. / අහඹු ප්‍රවේශය ප්‍රාථමික මතකයට පමණක් සීමා වන අතර, සියලුම ද්විතියික ගබඩා උපාංග අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය භාවිතා කරයි.

4) Increasing the physical size of a secondary storage device necessarily results in a proportional increase in its storage capacity. / ද්විතියික ගබඩා උපාංගයක භෞතික ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම, අනිවාර්යයෙන්ම එහි ගබඩා ධාරිතාව සමානුපාතිකව වැඩි වීමට හේතු වේ.

5) Optical storage devices store data by using magnetic fields to alter the surface of the storage medium.
ප්‍රකාශ ගබඩා උපාංග මගින් දත්ත ගබඩා කරන්නේ ගබඩා මාධ්‍යයේ පෘෂ්ඨය වෙනස් කිරීම සඳහා චුම්බක ක්ෂේත්‍ර භාවිත කිරීමෙනි.

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. As storage devices move farther from the CPU in the memory hierarchy, their capacity generally increases, while their speed decreases and cost per bit becomes lower. Therefore, greater distance from the CPU does not mean lower capacity.
වැරදියි. මතක ධූරාවලියේ ගබඩා උපාංග මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයෙන් ඈතට යත්ම, ඒවායේ වේගය අඩුවන අතර බිටුවකට යන පිරිවැයද අඩු වේ. නමුත් ඒවායේ ධාරිතාව සාමාන්‍යයෙන් වැඩි වේ. එබැවින්, මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයේ සිට ඇති දුර වැඩි වීම යන්නෙන් අඩු ධාරිතාවක් ඇති බව අදහස් නොවේ.

Option / විකල්පය 2)
Correct**.** Secondary storage devices generally provide higher storage capacity than primary memory, such as RAM, while having a lower cost per bit. Examples include hard disk drives, solid-state drives, and optical storage devices. They are used for long-term storage of large amounts of data.
නිවැරදියි. ද්විතියික ගබඩා උපාංග මගින් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රාථමික මතකයට උදාහරණ ලෙස RAM වඩා ඉහළ ගබඩා ධාරිතාවක් ලබා දෙන අතර, බිටුවකට යන පිරිවැයද අඩු වේ. Hard disk drives, solid-state drives සහ ප්‍රකාශ ගබඩා උපාංග මෙයට නිදසුන් වේ. විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් දීර්ඝකාලීනව ගබඩා කිරීම සඳහා මේවා භාවිත කෙරේ.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect**.** Random access is not exclusive to primary memory. Some secondary storage devices, such as hard disk drives and SSDs, support random access. Therefore, it is incorrect to state that all secondary storage devices use sequential access.
වැරදියි. අහඹු ප්‍රවේශය ප්‍රාථමික මතකයට පමණක් සීමා නොවේ. Hard disk drives සහ SSDs වැනි ඇතැම් ද්විතියික ගබඩා උපාංගද අහඹු ප්‍රවේශය සඳහා සහාය දක්වයි. එබැවින්, සියලුම ද්විතියික ගබඩා උපාංග අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය භාවිතා කරන බව පැවසීම වැරදිය.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect**.** Increasing the physical size of a storage device does not necessarily result in a proportional increase in its storage capacity. Capacity depends on factors such as storage density, technology, and how data is physically represented on the medium.
වැරදියි. ගබඩා උපාංගයක භෞතික ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම, අනිවාර්යයෙන්ම එහි ගබඩා ධාරිතාව සමානුපාතිකව වැඩි වීමට හේතු නොවේ. ධාරිතාව රඳා පවතින්නේ ගබඩා ඝනත්වය (storage density), තාක්ෂණය සහ මාධ්‍යය මත දත්ත භෞතිකව නිරූපණය කර ඇති ආකාරය වැනි සාධක මතය.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect**.** Optical storage devices, such as CDs, DVDs, and Blu-ray discs, use laser light to read and/or write data. Magnetic fields are associated with magnetic storage devices such as hard disk drives, not optical storage.
වැරදියි. CDs, DVDs සහ Blu-ray discs වැනි ප්‍රකාශ ගබඩා උපාංග, දත්ත කියවීම සහ/හෝ ලිවීම සඳහා ලේසර් කිරණ භාවිතා කරයි. චුම්බක ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධ වන්නේ ප්‍රකාශ ගබඩා සඳහා නොව Hard disk drives වැනි චුම්බක ගබඩා උපාංග සඳහාය.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 2). වේ.

3. A computer user is comparing different storage devices based on their capacity, cost per bit, access method, and data density. Consider the following statement.
පරිගණක පරිශීලකයෙකු විවිධ දත්ත ගබඩා කිරීමේ උපාංග (storage devices) ඒවායේ ධාරිතාව, බිට් එකක් සඳහා වන පිරිවැය, දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වීමේ ක්‍රමය සහ දත්ත ඝනත්වය යන කරුණු මත පදනම්ව සංසන්දනය කරයි. පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

I. Secondary storage devices generally have a higher storage capacity than primary memory.
සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රාථමික මතකයට වඩා ද්විතියික ගබඩා උපාංගවල දත්ත ගබඩා කිරීමේ ධාරිතාව වැඩි වේ.

II. The cost per bit of storage generally decreases as storage devices move farther from the CPU.
CPU එකේ සිට ගබඩා උපාංගවලට ඇති දුර වැඩි වන විට, සාමාන්‍යයෙන් ගබඩා කිරීමේදී බිට් එකක් සඳහා වන පිරිවැය අඩු වේ.

III. Magnetic tape provides direct/random access to any stored data without following a sequence.
චුම්බක පටියක් මගින්, කිසියම් අනුපිළිවෙලක් අනුගමනය කිරීමකින් තොරව ගබඩා කර ඇති ඕනෑම දත්තයක් වෙත සෘජු/අහඹු ප්‍රවේශයක් (direct/random access) ලබා දේ.

Which of the following is correct? / පහත දැක්වෙන ඒවායින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

1) I only. I පමණි.
2) II only. II පමණි.
3) I and II only. I හා II පමණි.
4) II and III only. II හා III පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය I
Secondary storage devices, such as hard disk drives (HDDs), solid-state drives (SSDs), and magnetic tapes, generally provide greater storage capacity than primary memory (RAM). Primary memory is used to hold data and instructions needed by the CPU, while secondary storage provides long-term data storage.
දෘඩ තැටි (HDDs), SSD සහ චුම්බක පටි වැනි ද්විතියික ගබඩා උපාංග සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රාථමික මතකයට (RAM) වඩා වැඩි ගබඩා ධාරිතාවක් සපයයි. ප්‍රාථමික මතකය මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයට අවශ්‍ය දත්ත හා උපදෙස් තාවකාලිකව රඳවා ගැනීමට භාවිත වන අතර, ද්විතියික ගබඩාව දිගුකාලීන දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිත වේ.

Statement / ප්‍රකාශය II
The cost per bit generally decreases as we move farther from the CPU in the memory hierarchy. Registers and cache memory are fast but expensive per bit, whereas secondary storage provides a much lower cost per bit.
මතක ධුරාවලියේ CPU එකෙන් ඈතට යන විට සාමාන්‍යයෙන් එක් බිටුවක් ගබඩා කිරීමේ පිරිවැය අඩු වේ. රෙජිස්තර සහ වාරක මතකය වේගවත් වුවද එක් බිටුවකට වැය වන පිරිවැය වැඩිය. එහෙත් ද්විතියික ගබඩා උපාංග අඩු පිරිවැයකින් වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Statement / ප්‍රකාශය III
Magnetic tape uses sequential access, not direct or random access. To reach a particular item, the tape may need to move through preceding data in sequence. Therefore, it is not possible to access any stored data directly without following the sequence.
චුම්බක පටි භාවිත කරන්නේ අනුක්‍රමික ප්‍රවේශ ක්‍රමයයි. නිශ්චිත දත්තයක් වෙත ළඟා වීමට පෙර එයට ඉදිරියෙන් ඇති දත්ත අනුපිළිවෙළින් පසු කළ යුතු විය හැක. එබැවින් අනුක්‍රමය අනුගමනය නොකර ඕනෑම දත්තයක් වෙත සෘජුව ප්‍රවේශ විය නොහැක.

Therefore, the correct answer is 3). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. In a positional number system, why does the most significant digit (MSD) have the greatest influence on the value of a number?
ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධතියක, වැඩිම වෙසෙසි අගයක් සහිත ඉලක්කම සංඛ්‍යාවේ අගය කෙරෙහි වැඩිම බලපෑමක් ඇති කරන්නේ මන්ද?

   1) It always contains the largest numerical digit in the number.
   එහි සැමවිටම සංඛ්‍යාවේ ඇති විශාලතම සංඛ්‍යාත්මක ඉලක්කම අඩංගු වේ.
   2) It is multiplied by the highest positional power of the base.
   එය පාදමෙහි ඉහළම ස්ථානීය බලයෙන් ගුණ කරනු ලැබේ.
   3) It determines how many digits can appear after the radix point.
   රාශි ලක්ෂ්‍යයට පසු ඉලක්කම් කියක් දර්ශනය විය හැකිද යන්න එය මගින් තීරණය කරයි.
   4) It identifies the base in which the number has been written.
   සංඛ්‍යාව ලියා ඇති පාදමය එය මගින් හඳුනා ගනී.
   5) It is the digit that changes most frequently during counting.
   ගණනය කිරීමේදී වඩාත්ම නිතර වෙනස් වන ඉලක්කම එයයි.

Answer : 2) | Lesson 3

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
Incorrect**.** The MSD does not have to contain the largest digit. It is identified by its position, not by the numerical size of the digit itself. For example, in 198_{10}, the MSD is 1 even though 9 is a larger digit.
වැරදියි. වඩාත්ම අර්ථවත් ඉලක්කමෙහි විශාලතම ඉලක්කම අඩංගු විය යුතු නැත. එය හඳුනා ගනු ලබන්නේ එහි ස්ථානයෙන් මිස ඉලක්කමෙහි සංඛ්‍යාත්මක විශාලත්වයෙන් නොවේ. උදාහරණයක් ලෙස, 198_{10} හි, 9 යනු විශාල ඉලක්කමක් වුවද වඩාත්ම අර්ථවත් ඉලක්කම 1 වේ.

Option / විකල්ප 2)
Correct**.** The MSD occupies the highest-value position and is therefore multiplied by the highest positional power of the base. This gives it the greatest positional significance.
නිවැරදියි. වඩාත්ම අර්ථවත් ඉලක්කම ඉහළම අගයක් සහිත ස්ථානය හිමි කර ගන්නා අතර එම නිසා පාදමෙහි ඉහළම ස්ථානීය බලයෙන් ගුණ කරනු ලැබේ. මෙය ඊට වැඩිම ස්ථානීය අර්ථවත් බවක් ලබා දෙයි.

Option / විකල්ප 3)
Incorrect**.** The MSD does not determine how many digits appear after the radix point. Fractional positions are determined independently by the representation of the number.
වැරදියි. වඩාත්ම අර්ථවත් ඉලක්කම මගින් රාශි ලක්ෂ්‍යයට පසුව ඉලක්කම් කියක් දර්ශනය වේද යන්න තීරණය නොකරයි. භාගික ස්ථාන සංඛ්‍යාවේ නිරූපණය මගින් ස්වාධීනව තීරණය වේ.

Option / විකල්ප 4)
Incorrect**.** The MSD does not identify the number system base. The base must be stated or understood separately, such as 1011_2, 57_8, or $3A_{16}$.
වැරදියි. වඩාත් වෙසෙසි අගය මගින් සංඛ්‍යා පද්ධති පාදය හඳුනා නොගනී. 1011_2, 57_8, හෝ $3A_{16}$ වැනි පාදමය වෙන් වෙන් වශයෙන් ප්‍රකාශ කළ යුතුය නැතහොත් තේරුම් ගත යුතුය.

Option / විකල්ප 5)
Incorrect**.** The least significant digit normally changes most frequently during counting. The MSD changes much less frequently because it represents the highest positional value.
වැරදියි. ගණනය කිරීමේදී සාමාන්‍යයෙන් වඩාත්ම නිතර වෙනස් වන්නේ අවම අර්ථවත් ඉලක්කමයි. වඩාත්ම අර්ථවත් ඉලක්කම වෙනස් වන්නේ ඉතා අඩුවෙන් වන අතර එයට හේතුව එය ඉහළම ස්ථානීය අගය නිරූපණය කිරීමයි.

Therefore, the correct answer is option 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර විකල්ප 2) වේ.

5. Which of the following statements correctly describes the role of the LSD (Least Significant Digit) or LSB (Least Significant Bit) during number system conversions?
සංඛ්‍යා පද්ධති පරිවර්තනයේදී LSD (Least Significant Digit / අවම වෙසෙසි අංකය) හෝ LSB (Least Significant Bit / අවම වෙසෙසි බිටුව) හි කාර්යභාරය නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?

   1) The LSD is always discarded during base conversions because it carries zero mathematical weight.
   පරිවර්තනයේදී LSD හි ගණිතමය අගයක් නොමැති බැවින් එය සෑම විටම අතහැර දමනු ලැබේ.

   2) The LSD determines the sign of a signed binary number in two's complement representation.
   2 හි අනුපූරකය නිරූපණයේදී ලකුණ සහිත ද්විමය සංඛ්‍යාවක ලකුණ (+/-) තීරණය කරනු ලබන්නේ LSD මගිනි.

   3) During successive division for decimal-to-base conversions, the first remainder generated represents the LSD.
   දශමය සංඛ්‍යාවක් වෙනත් පදමකට හරවා ගැනීමේ අනුක්‍රමික බෙදීමේදී, පළමුවෙන්ම ලැබෙන ශේෂය මගින් LSD නිරූපණය වේ.

   4) In binary-to-decimal conversion, the LSD is multiplied by the highest power of 2 (2^{N-1})
   ද්විමය සිට දශමය පරිවර්තනයේදී, LSD එක 2 හි ඉහළම බලයෙන් (2^{N-1}) ගුණ කරනු ලැබේ.

   5) When converting fractional binary numbers, the integer parts generated from successive multiplications form the LSD first.
   භාගික ද්විමය සංඛ්‍යා පරිවර්තනයේදී, අනුක්‍රමික ගුණ කිරීමෙන් ලැබෙන පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස් මගින් ප්‍රථමයෙන්ම LSD එක සෑදේ.

Answer: 3) | Lesson 3

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. The LSD/LSB carries the lowest weight (base^0 = 1), not zero weight. It represents the actual unit value and is never discarded during conversion.
වැරදියි. LSD/LSB හි ගණිතමය අගය (base^0 = 1) ශූන්‍ය නොවේ. එය අවම අගයක් සහිත අංකය/බිටුව වන අතර, පරිවර්තනයකදී කිසි විටෙකත් අතහැර දමනු නොලැබේ.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect. In signed binary numbers, such as two's complement, the sign (+/−) is determined by the MSB (Most Significant Bit / Most Left Bit), not the LSD.
වැරදියි. 2 හි අනුපූරකය නිරූපණයේදී ලකුණ (+/−) තීරණය කරන්නේ MSB (Most Significant Bit - වැඩිම වැදගත් බිටුව) මගින් මිස LSD මගින් නොවේ.

Option / විකල්පය 3)
Correct. When converting an integer from decimal to another base using successive division, the very first remainder generated is the Least Significant Digit (LSD/LSB). Subsequent remainders move towards the Most Significant Digit (MSD/MSB).
නිවැරදියි. දශමය සංඛ්‍යාවක් වෙනත් සංඛ්‍යා පද්ධතියකට හරවා ගැනීමේදී (අනුක්‍රමික බෙදීමේදී), පළමුවෙන්ම ලැබෙන ශේෂය මගින් LSD (Least Significant Digit - අවම වෙසෙසි අංකය) නිරූපණය වේ. ඊළඟට ලැබෙන ශේෂයන් MSD දෙසට පිළිවෙළින් සටහන් කරනු ලැබේ.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. In binary-to-decimal conversion, the LSB is multiplied by 2^0 (which equals 1). It is the MSB that is multiplied by the highest power of 2, which is 2^{n-1} for an N-bit binary number.
වැරදියි. ද්විමය සිට දශමය පරිවර්තනයේදී LSB ගුණ කරනු ලබන්නේ $2^0 = 1$ වලිනි. 2^{n-1} වැනි ඉහළම බලයෙන් ගුණ කරනු ලබන්නේ MSB අගයයි.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. When converting fractional binary numbers by successive multiplication, the integer parts generated first form the MSD/MSB (Most Significant Digit), not the LSD.
වැරදියි. භාගික කොටස් පරිවර්තනයේදී අනුක්‍රමික ගුණ කිරීමෙන් පළමුවෙන්ම ලැබෙන පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටසින් සෑදෙන්නේ MSD (Most Significant Digit - වැඩිම වෙසෙසි අංකය) මිස LSD නොවේ.

Therefore, the correct answer is 3). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.