සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 91 MARKING

2026/10/30
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A payroll system processes salary details for 2,000 employees together at the end of each month. Which is the strongest reason for selecting batch processing?
වැටුප් ක්‍රමයක් මඟින් මස අවසානයේදී සේවකයන් 2,000 දෙනෙකුගේ වැටුප් විස්තර එකට සකස් කරනු ලැබේ. කාණ්ඩ සැකසීම තෝරා ගැනීමට ඇති ප්‍රබලම හේතුව කුමක් ද?

   1) Each salary must be calculated within a strict millisecond deadline.
   සෑම වැටුපක්ම දැඩි මිලි තත්පර කාල සීමාවක් තුළ ගණනය කළ යුතුය.
   2) All employee records must be processed individually without storage.
   සියලුම සේවක වාර්තා ගබඩා කිරීමකින් තොරව තනි තනිව සැකසිය යුතුය.
   3) The records can be accumulated and processed together at a scheduled time.
   වාර්තා එකතු කර නියමිත වේලාවකදී එකට සැකසිය හැක.
   4) Batch processing eliminates the need for accurate input data.
   කාණ්ඩ සැකසීම මඟින් නිවැරදි ආදාන දත්තවල අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරයි.
   5) Every employee must receive a response while the records are being entered.
   වාර්තා ඇතුළත් කරන අතරතුර සෑම සේවකයෙකුටම ප්‍රතිචාරයක් ලැබිය යුතුය.

Answer: 3) | Lesson 01

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. Batch processing is not designed for strict millisecond deadlines; it is typically used for large-scale operations where immediate real-time output is not required.
මෙය වැරදිය. කාණ්ඩ සැකසීම දැඩි මිලි තත්පර කාල සීමාවන් සඳහා නිර්මාණය කර නැත ක්ෂණික තත්‍ය කාලීන ප්‍රතිදානයක් අවශ්‍ය නොවන මහා පරිමාණ මෙහෙයුම් සඳහා එය සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා වේ.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect. Batch processing actually requires records to be collected and stored over a period (like a month) before processing them together.
මෙය වැරදිය. කාණ්ඩ සැකසීමේදී එකට සැකසීමට පෙර යම් කාලයක් (මසක් වැනි) වාර්තා එකතු කර ගබඩා කර තැබීම අවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්පය 3)
This is completely correct. Batch processing allows data transactions to be accumulated over a specific period (such as monthly payroll data) and then processed collectively as a single batch at a scheduled time without requiring user intervention during execution.
මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදිය. කාණ්ඩ සැකසීම මඟින් දත්ත ගනුදෙනු නිශ්චිත කාලයක් පුරා එකතු කර (මාසික වැටුප් දත්ත වැනි), ක්‍රියාත්මක වීමේදී පරිශීලක මැදිහත්වීමක් අවශ්‍ය නොවී, නියමිත වේලාවකදී තනි කාණ්ඩයක් ලෙස එකට සැකසීමට ඉඩ සලසයි.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. Batch processing does not eliminate the need for accurate input data; garbage in still results in garbage out (GIGO).
මෙය වැරදිය. කාණ්ඩ සැකසීම මඟින් නිවැරදි ආදාන දත්තවල අවශ්‍යතාවය ඉවත් නොකරයි වැරදි දත්ත ඇතුළත් කළහොත් වැරදි ප්‍රතිඵල ලැබේ.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. Needing an immediate response while records are entered describes online transaction processing (OLTP) or interactive processing, not batch processing.
මෙය වැරදිය. වාර්තා ඇතුළත් කරන අතරතුර ක්ෂණික ප්‍රතිචාරයක් අවශ්‍ය වීමෙන් විස්තර වන්නේ අන්තර්ජාල ගනුදෙනු සැකසීම මිස කාණ්ඩ සැකසීම නොවේ.

Therefore, the correct answer is 3). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

2. A computer uses DRAM for main memory, SRAM for cache memory and ROM for firmware. A technician proposes replacing DRAM with SRAM to eliminate refreshing and prevent data loss during power failure.
පරිගණකයක් ප්‍රධාන මතකය සඳහා DRAM ද, වාරක මතකය සඳහා SRAM ද, ස්ථිරාංග සඳහා ROM ද භාවිතා කරයි. කාර්මික ශිල්පියෙකු විසින් DRAM, SRAM මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම මගින් අලුත් කිරීම ඉවත් කිරීමට සහ විදුලිය විසන්ධි වූ විට දත්ත අහිමි වීම වැළැක්වීමට යෝජනා කරයි.

Which statement most accurately evaluates this proposal?
මෙම යෝජනාව වඩාත් නිවැරදිව ඇගයීමට ලක් කරන ප්‍රකාශය කුමක් ද?

1) SRAM prevents data loss but still requires periodic refreshing.
SRAM මගින් දත්ත අහිමි වීම වළක්වයි නමුත් තවමත් වරින් වර අලුත් කිරීම අවශ්‍ය වේ.
2) SRAM eliminates refreshing and makes main memory non-volatile.
SRAM මගින් අලුත් කිරීම ඉවත් කරන අතර ප්‍රධාන මතකය නශ්‍ය නොවන බවට පත් කරයි.
3) SRAM eliminates refreshing but cannot prevent data loss during power failure.
SRAM මගින් අලුත් කිරීම ඉවත් කරන නමුත් විදුලිය විසන්ධි වූ විට දත්ත අහිමි වීම වැළැක්විය නොහැක.
4) SRAM retains data without power but provides slower access than DRAM.
SRAM විදුලිය නොමැතිව දත්ත රඳවා ගනී නමුත් DRAM වලට වඩා මන්දගාමී ප්‍රවේශයක් ලබා දෙයි.
5) SRAM requires refreshing only when used as main memory rather than cache.
SRAM සඳහා අලුත් කිරීම අවශ්‍ය වන්නේ එය වාරක මතකය ලෙස නොව ප්‍රධාන මතකය ලෙස භාවිතා කරන විට පමණි.

Answer: 3) | Lesson 02

Explanation of Each Option / සෑම විකල්පයකම පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
Incorrect. SRAM does not require periodic refreshing because it stores information using stable electronic circuits while power is supplied. However, SRAM is volatile, so its stored data is lost when power is removed. Therefore, both claims in this option are incorrect.
වැරදියි. බලය සපයන අතරතුර ස්ථායී විද්‍යුත් පරිපථ භාවිතා කරමින් තොරතුරු ගබඩා කරන බැවින් SRAM සඳහා වරින් වර අලුත් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. කෙසේ වෙතත්, SRAM නශ්‍ය වේ, එබැවින් විදුලිය විසන්ධි වූ විට එහි ගබඩා කර ඇති දත්ත අහිමි වේ. එබැවින්, මෙම විකල්පයේ ඇති ප්‍රකාශ දෙකම වැරදියි.

Option / විකල්ප 2)
Incorrect. Although SRAM eliminates the refreshing requirement associated with DRAM, it does not make main memory non-volatile. SRAM still requires a continuous power supply to retain its contents. Therefore, replacing DRAM with SRAM cannot prevent data loss during power failure.
SRAM මගින් DRAM හා සම්බන්ධ අලුත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කළද, එය ප්‍රධාන මතකය නශ්‍ය නොවන බවට පත් නොකරයි. එහි අන්තර්ගතය රඳවා ගැනීමට SRAM සඳහා තවමත් අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් අවශ්‍ය වේ. එබැවින්, DRAM, SRAM මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම මගින් විදුලිය විසන්ධි වූ විට දත්ත අහිමි වීම වැළැක්විය නොහැක.

Option / විකල්ප 3)
Correct. SRAM does not require periodic refreshing because its stored data remains stable while power is supplied. However, SRAM is volatile, just like DRAM, and loses its contents when power is removed. Therefore, replacing DRAM with SRAM eliminates the need for refreshing but does not prevent data loss during power failure.
නිවැරදියි. විදුලිය සපයන අතරතුර එහි ගබඩා කර ඇති දත්ත ස්ථායීව පවතින බැවින් SRAM සඳහා වරින් වර අලුත් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. කෙසේ වෙතත්, SRAM, DRAM මෙන්ම නශ්‍ය වේ, සහ විදුලිය විසන්ධි වූ විට එහි අන්තර්ගතය අහිමි වේ. එබැවින්, DRAM, SRAM මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම මගින් අලුත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් වන නමුත් විදුලිය විසන්ධි වූ විට දත්ත අහිමි වීම වළක්වන්නේ නැත.

Option / විකල්ප 4)
Incorrect. SRAM is volatile and cannot retain its stored data without power. Furthermore, SRAM generally provides faster access than DRAM because it does not require the same capacitor-based storage and refreshing mechanisms. Therefore, both claims in this option are incorrect.
වැරදියි. SRAM නශ්‍ය වන අතර විදුලිය නොමැතිව එහි ගබඩා කර ඇති දත්ත රඳවා ගත නොහැක. තවද, SRAM සාමාන්‍යයෙන් dසෂ්ව වලට වඩා වේගවත් ප්‍රවේශයක් ලබා දෙයි, මන්ද එයට එකම ධාරිත්‍රක මත පදනම් වූ ගබඩා කිරීම සහ අලුත් කිරීමේ යාන්ත්‍රණ අවශ්‍ය නොවන බැවිනි. එබැවින්, මෙම විකල්පයේ ඇති ප්‍රකාශ දෙකම වැරදියි.

Option / විකල්ප 5)
Incorrect. The refreshing requirement depends on the memory technology rather than its role in the computer system. SRAM does not require periodic refreshing whether it is used as cache memory or main memory. Therefore, using SRAM as main memory does not create a refreshing requirement.
වැරදියි. අලුත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය රඳා පවතින්නේ පරිගණක පද්ධතියේ එහි කාර්යභාරය මත නොව මතක තාක්ෂණය මතය. SRAM වාරක මතකය ලෙස හෝ ප්‍රධාන මතකය ලෙස භාවිතා කළත් වරින් වර අලුත් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. එබැවින්, SRAM ප්‍රධාන මතකය ලෙස භාවිතා කිරීම අලුත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති නොකරයි.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

3. A multimedia production studio requires a secondary storage device to store and rapidly edit large 4K video files. The device must have no moving parts, offer high read/write speeds, and provide high resistance to physical shock. Which secondary storage device is most suitable for this requirement?
බහුමාධ්‍ය නිෂ්පාදන ආයතනයකට විශාල 4K වීඩියෝ ගොනු ගබඩා කිරීමට සහ වේගයෙන් සංස්කරණය කිරීමට ද්විතියික ගබඩා උපාංගයක් අවශ්‍ය වේ. මෙම උපාංගයේ චලනය වන කොටස් නොතිබිය යුතු අතර, ඉහළ කියවීමේ/ලිවීමේ වේගයක් සහ භෞතික කම්පනවලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවක් තිබිය යුතුය. මෙම අවශ්‍යතාවය සඳහා වඩාත්ම ගැලපෙන ද්විතියික ගබඩා උපාංගය කුමක් ද?

1) Magnetic Hard Disk Drive (HDD) / චුම්බක දෘඩ තැටි ධාවකය
2) Solid State Drive (SSD) / ඝන-තත්ව ධාවකය
3) Compact Disc-Recordable (CD-R) / ලිවිය හැකි සංයුක්ත තැටිය
4) Magnetic Tape Drive / චුම්බක පට ධාවකය
5) Digital Versatile Disc-Rewritable (DVD-RW) / නැවත ලිවිය හැකි ඩිජිටල් බහුකාර්ය තැටිය

Answer: 2) | Lesson 02

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A Solid State Drive (SSD) uses flash memory with no mechanical moving parts, resulting in exceptionally high read/write speeds, low power consumption, and high resistance to physical shock, making it ideal for high-performance tasks like 4K video editing.
පධන මාතෘ ධාවක යාන්ත්‍රික චලන කොටස් නොමැති සැනෙලි මතකය භාවිත කරන අතර, එයින් අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ කියවීමේ/ලිවීමේ වේගයක්, අඩු විදුලි පරිභෝජනයක් සහ භෞතික කම්පන සඳහා ඉහළ ප්‍රතිරෝධයක් ලබා දෙන බැවින්, (4K) වීඩියෝ සංස්කරණය වැනි ඉහළ කාර්යසාධනයක් අවශ්‍ය කාර්යයන් සඳහා එය වඩාත් සුදුසු වේ.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)
Magnetic Hard Disk Drives (HDDs) contain mechanical moving parts like read/write heads and spinning platters, which make them slower and vulnerable to physical shock or mechanical failure.
චුම්බක දෘඩ තැටි ධාවක තුළ කියවීමේ/ලිවීමේ ශීර්ෂ සහ භ්‍රමණය වන තැටි වැනි යාන්ත්‍රික චලන කොටස් අඩංගු වන අතර, එයින් ඒවා මන්දගාමී වන අතර භෞතික කම්පන හෝ යාන්ත්‍රික දෝෂ සඳහා ගොදුරු වීමේ හැකියාව වැඩි කරයි.

Option / විකල්ප 3)
Compact Disc-Recordable (CD-R) is an optical storage medium with very low storage capacity (typically 700 MB) and supports write-once capability, making it completely unsuitable for large, editable video files.
ලිවිය හැකි සංයුක්ත තැටිය යනු ඉතා අඩු ගබඩා ධාරිතාවකින් (සාමාන්‍යයෙන් 700 MB) යුත් සහ එක් වරක් පමණක් ලිවීමට සහය දක්වන ප්‍රකාශිත ගබඩා මාධ්‍යයක් වන අතර, විශාල, සංස්කරණය කළ හැකි වීඩියෝ ගොනු සඳහා එය සම්පූර්ණයෙන්ම නුසුදුසු වේ.

Option / විකල්ප 4)
Magnetic Tape drives use sequential access media designed for long-term backup and archiving rather than rapid, random-access editing of files.
චුම්බක පට ධාවක මඟින් ගොනු වේගවත්, සසම්භාවී ප්‍රවේශයකින් සංස්කරණය කිරීමට වඩා දිගුකාලීන උපස්ථ සහ ලේඛනාගාරකරණය සඳහා නිර්මාණය කරන ලද අනුක්‍රමික ප්‍රවේශ මාධ්‍ය භාවිත කරයි.

Option / විකල්ප 5)
Digital Versatile Disc-Rewritable (DVD-RW) has a limited capacity (typically 4.7 GB) and much slower data transfer speeds compared to modern solid-state options, making it inadequate for large 4K video workloads.
නැවත ලිවිය හැකි ඩිජිටල් බහුකාර්ය තැටිය සීමිත ධාරිතාවකින් (සාමාන්‍යයෙන් 4.7 GB) සහ නවීන ඝන-තත්ත්ව විකල්ප සමඟ සසඳන විට ඉතා මන්දගාමී දත්ත හුවමාරු වේගයකින් යුක්ත වන අතර, එය විශාල 4K වීඩියෝ කාර්යයන් සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. Using the 9's complement subtraction method with three-digit numbers, calculate:
ඉලක්කම් තුනක සංඛ්‍යා සඳහා නවයෙහි අනුපූරක අඩු කිරීමේ ක්‍රමය භාවිතයෙන් පහත අගය ගණනය කරන්න.
$482_{10} - 267_{10}$

Which result is correct? / නිවැරදි ප්‍රතිඵලය කුමක් ද?

1) 214_{10} 2) $\underline{215_{10}}$ 3) 216_{10} 4) 749_{10} 5) 785_{10}

Answer: 2) | Lesson 03

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

First, find the three-digit 9's complement of 267 by subtracting each digit from 9.
පළමුව සෑම ඉලක්කමක්ම 9න් අඩු කර 267 හි ඉලක්කම් තුනක නවයෙහි අනුපූරකය සොයන්න.

$999 - 267 = 732$

Add this to 482:
මෙය 482ට එකතු කරන්න.

$482 + 732 = 1214$

The addition produces an end carry of 1. In 9's complement subtraction, this carry must be added to the remaining three digits.
එකතු කිරීමෙන් අවසාන ඉතිරිය ලෙස 1 ලැබේ. නවයෙහි අනුපූරක අඩු කිරීමේ දී මෙම ඉතිරිය ඉතිරි ඉලක්කම් තුනේ අගයට එකතු කළ යුතුය.

$214 + 1 = 215$

Therefore, $482 - 267 = 215$.
එබැවින් $482 - 267 = 215$ වේ.

Option (1) results from omitting the end-around carry. Option (3) results from adding that carry twice. Option (4) is the sum of the original numbers. Option (5) is the three-digit 10's complement of 215, rather than the required positive difference.
අවසාන ඉතිරිය නැවත එකතු නොකිරීමෙන් විකල්ප (1) ලැබේ. එම ඉතිරිය දෙවරක් එකතු කිරීමෙන් විකල්ප (3) ලැබේ. විකල්ප (4) මුල් සංඛ්‍යාවල එකතුවයි. විකල්ප (5) අවශ්‍ය ධන වෙනස වෙනුවට 215 හි ඉලක්කම් තුනක දහයෙහි අනුපූරකය දක්වයි.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. Consider the following statements about performing decimal subtraction using the 10's complement method.
10 හි අනුපූරක ක්‍රමය භාවිතා කරමින් දශම අඩු කිරීම් සිදු කිරීම පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

A - The 10's complement of a number is obtained by subtracting it from a power of 10 corresponding to the number of digits.
සංඛ්‍යාවක 10 හි අනුපූරකය ලබාගනු ලබන්නේ, එහි ඇති ඉලක්කම් සංඛ්‍යාවට අනුරූප වන 10 හි බලයකින් එම සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමෙනි.

B - The 10's complement method can be used to perform subtraction by converting the operation into addition.
අඩු කිරීමේ මෙහෙයුම එකතු කිරීමක් බවට පරිවර්තනය කිරීම මඟින් 10 හි අනුපූරක ක්‍රමය භාවිත කළ හැක.

C - If an end carry is generated, it is discarded, and the remaining result is positive.
අවසාන රැගෙන යාමක් ජනනය වුවහොත්, එය බැහැර කරනු ලබන අතර ඉතිරි ප්‍රතිඵලය ධන වේ.

D - If no end carry is generated, the result is negative and must be converted to its 10's complement to determine its magnitude.
අවසාන රැගෙන යාමක් ජනනය නොවන්නේ නම්, ප්‍රතිඵලය සෘණ වන අතර එහි විශාලත්වය තීරණය කිරීම සඳහා එය 10 හි අනුපූරකයට හැරවිය යුතුය.

Which of the above statements are correct?
ඉහත ප්‍රකාශ වලින් නිවැරදි වන්නේ කුමන ඒවා ද?

1) A, B and C only A, B හා C පමණි
2) A, B and D only A, B හා D පමණි
3) B, C and D only B, C හා D පමණි
4) A, C and D only A, C හා D පමණි
5) All of the above ඉහත සියල්ලම

Answer: 5) | Lesson 03

Explanation of Each Statement/ එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A
This statement is true. The 10's complement of an n-digit decimal number is obtained by subtracting that number from 10^n.
මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. n ඉලක්කම් සහිත දශම සංඛ්‍යාවක 10 හි අනුපූරකය ලබා ගන්නේ 10^n වෙතින් එම සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමෙනි.

For example, to find the 10's complement of 347:
උදාහරණයක් ලෙස, 347 හි 10 හි අනුපූරකය සෙවීම සඳහා:

Since 347 contains three digits, use 10^3=1000.
347 හි ඉලක්කම් තුනක් අඩංගු වන බැවින්, 10^3=1000 භාවිතා කරන්න.

10's complement of 347:
347 හි 10 හි අනුපූරකය:

(1000-347=653)

Therefore, the 10's complement of 347 is 653.
එබැවින්, 347 හි 10 හි අනුපූරකය 653 වේ.

Hence, Statement A is true.
එමනිසා, A ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B
This statement is true. The 10's complement method allows decimal subtraction to be performed using addition. Instead of directly subtracting the subtrahend from the minuend, the 10's complement of the subtrahend is added to the minuend.
මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. 10 හි අනුපූරක ක්‍රමය මඟින් එකතු කිරීම භාවිතා කර දශම අඩු කිරීම සිදු කිරීමට ඉඩ සලසයි. අඩු කළ යුතු සංඛ්‍යාවෙන් ප්‍රධාන සංඛ්‍යාව සෘජුව අඩු කරනවා වෙනුවට, අඩු කළ යුතු සංඛ්‍යාවේ 10 හි අනුපූරකය ප්‍රධාන සංඛ්‍යාවට එකතු කරනු ලැබේ.

For example, consider 725-348.
උදාහරණයක් ලෙස, 725-348 සලකා බලන්න.

First, find the 10's complement of 348:
පළමුව, 348 හි 10 හි අනුපූරකය සොයන්න:

1000-348=652

Then, add it to 725:
ඉන්පසු, එය 725 ට එකතු කරන්න:

725+652=1377

An end carry of 1 is generated. Discard the end carry, leaving 377.
1 ක අවසාන රැගෙන යාමක් ජනනය වේ. අවසාන රැගෙන යාම බැහැර කරන්න, එවිට 377 ඉතිරි වේ.

Therefore, 725-348=377.
එබැවින්, 725-348=377.

Hence, Statement B is true.
එමනිසා, B ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C
This statement is true. When the minuend is greater than or equal to the subtrahend, adding the 10's complement of the subtrahend produces an end carry. The end carry is discarded, and the remaining digits represent the non-negative result.
මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. ප්‍රධාන සංඛ්‍යාව අඩු කළ යුතු සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩි හෝ සමාන වන විට, අඩු කළ යුතු සංඛ්‍යාවේ 10 හි අනුපූරකය එකතු කිරීමෙන් අවසාන රැගෙන යාමක් ඇති වේ. අවසාන රැගෙන යාම බැහැර කරනු ලබන අතර, ඉතිරි ඉලක්කම් මඟින් ඍණ නොවන ප්‍රතිඵලය නිරූපණය කරයි.

For example/ උදාහරණයක් ලෙස:

(725-348)
(725+652=1377)

Discard the end carry 1:
1 ක අවසාන රැගෙන යාම බැහැර කරන්න:

Result = 377
ප්‍රතිඵලය = 377

Therefore, the result is positive in this case.
එබැවින්, මෙම අවස්ථාවේදී ප්‍රතිඵලය ධන වේ.

Hence, Statement C is true.
එමනිසා, C ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය D
This statement is true. When no end carry is generated, the minuend is smaller than the subtrahend, so the result is negative. To determine the magnitude of the negative result, take the 10's complement of the obtained sum and attach a negative sign.
මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. අවසාන රැගෙන යාමක් ජනනය නොවූ විට, ප්‍රධාන සංඛ්‍යාව අඩු කළ යුතු සංඛ්‍යාවට වඩා කුඩා වන අතර, එබැවින් ප්‍රතිඵලය ඍණ වේ. ඍණ ප්‍රතිඵලයේ විශාලත්වය තීරණය කිරීම සඳහා, ලබාගත් එකතුවෙහි 10 හි අනුපූරකය ගෙන ඍණ ලකුණක් යොදන්න.

For example, consider 348-725.
උදාහරණයක් ලෙස, 348-725 සලකා බලන්න.

First, find the 10's complement of 725:
පළමුව, 725 හි 10 හි අනුපූරකය සොයන්න:

1000-725=275
Add it to the minuend:

එය ප්‍රධාන සංඛ්‍යාවට එකතු කරන්න:

348+275=623

No end carry is generated. Therefore, the result is negative.
අවසාන රැගෙන යාමක් ජනනය නොවේ. එබැවින්, ප්‍රතිඵලය ඍණ වේ.

Find the 10's complement of 623:
623 හි 10 හි අනුපූරකය සොයන්න:

1000-623=377

Attach the negative sign:
සෘණ ලකුණ එකතු කරන්න:

Result = -377
ප්‍රතිඵලය = -377

Therefore, Statement D is true.
එබැවින්, D ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.

Therefore, the correct answer is 5).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.