王道计算机教育
www.cskaoyan.com

绝密★启用前

2013 年全国硕士研究生招生考试

计算机科学与技术学科联考

计算机学科专业基础综合

(科目代码：408)

考生注意事项

1. 答题前，考生在试题册指定位置上填写准考证号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和准考证号，并涂写准考证号信息点。
2. 考生须把试题册上的“试卷条形码”粘贴条取下，粘贴在答题卡的“试卷条形码粘贴位置”框中，不按规定粘贴条形码而影响评卷结果的，责任由考生自负。
3. 选择题的答案必须涂写在答题卡和相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
4. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔涂写。
5. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

准考证号														
考生姓名														

一、单项选择题

第 01 ~ 40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项符合试题要求。

01. 已知两个长度分别为 m 和 n 的升序链表，若将它们合并为一个长度为 $m+n$ 的降序链表，则最坏情况下的时间复杂度是（　　）。

A. $O(n)$　　B. $O(mn)$　　C. $O(\min(m, n))$　　D. $O(\max(m, n))$

02. 一个栈的入栈序列为 $1, 2, 3, \cdots, n$，其出栈序列是 $p_1, p_2, p_3, \cdots, p_n$。若 $p_2 = 3$，则 p_3 可能取值的个数是（　　）。

A. $n-3$　　B. $n-2$　　C. $n-1$　　D. 无法确定

03. 若将关键字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 依次插入到初始为空的平衡二叉树 T 中，则 T 中平衡因子为 0 的分支结点的个数是（　　）。

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

04. 已知三叉树 T 中 6 个叶结点的权分别是 2, 3, 4, 5, 6, 7，T 的带权 (外部) 路径长度最小是（　　）。

A. 27　　B. 46　　C. 54　　D. 56

05. 若 X 是后序线索二叉树中的叶结点，且 X 存在左兄弟结点 Y，则 X 的右线索指向的是（　　）。

A. X 的父结点　　B. 以 Y 为根的子树的最左下结点

C. X 的左兄弟结点 Y　　D. 以 Y 为根的子树的最右下结点

06. 在任意一棵非空二叉排序树 T_1 中，删除某结点 v 之后形成二叉排序树 T_2，再将 v 插入 T_2 形成二叉排序树 T_3。下列关于 T_1 与 T_3 的叙述中，正确的是（　　）。

I. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 不同　　II. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 相同

III. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 不同　　IV. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 相同

A. 仅 I、III　　B. 仅 I、IV　　C. 仅 II、III　　D. 仅 II、IV

07. 设图的邻接矩阵 A 如下所示。各顶点的度依次是（　　）。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 1, 2, 1, 2　　B. 2, 2, 1, 1　　C. 3, 4, 2, 3　　D. 4, 4, 2, 2


08. 若对题 08 图中的无向图进行遍历，则下列选项中，不是广度优先遍历序列的是（　　）。

A. h, c, a, b, d, e, g, f　　B. e, a, f, g, b, h, c, d


C. d, b, c, a, h, e, f, g　　D. a, b, c, d, h, e, f, g

09. 题 09 图中的 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。通过同时加快若干活动的进度可以缩短整个工程的工期。下列选项中，加快其进度就可以缩短工程工期的是（　　）。

A. c 和 e　　B. d 和 c　　C. f 和 d　　D. f 和 h



题 08 图



题 09 图

10. 在一棵高度为 2 的 5 阶 B 树中，所含关键字的个数最少是（　）。

A. 5　　B. 7　　C. 8　　D. 14

11. 对给定的关键字序列 110, 119, 007, 911, 114, 120, 122 进行基数排序，则第 2 趟分配收集后得到的关键字序列是（　）。

A. 007, 110, 119, 114, 911, 120, 122　　B. 007, 110, 119, 114, 911, 122, 120

C. 007, 110, 911, 114, 119, 120, 122　　D. 110, 120, 911, 122, 114, 007, 119

12. 某计算机主频为 1.2GHz，其指令分为 4 类，它们在基准程序中所占比例及 CPI 如下表所示。

指令类型	所占比例	CPI
A	50%	2
B	20%	3
C	10%	4
D	20%	5

该机的 MIPS 数是（　）。

A. 100　　B. 200　　C. 400　　D. 600

13. 若某数采用 IEEE 754 单精度浮点数格式表示为 C640 0000H，则该数的值是（　）。

A. -1.5×2^{13}　　B. -1.5×2^{12}　　C. -0.5×2^{13}　　D. -0.5×2^{12}

14. 某字长为 8 位的计算机中，已知整型变量 x 和 y 的机器数分别为$[x]_{补}=1\ 1110100$，$[y]_{补}=1\ 0110000$。若整型变量 $z=2x+y/2$，则 z 的机器数为（　）。

A. 1 1000000　　B. 0 0100100　　C. 1 0101010　　D. 溢出

15. 用海明码对长度为 8 位的数据进行检/纠错时，若能纠正一位错，则校验位数至少为（　）。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

16. 某计算机主存地址空间大小为 256MB，按字节编址。虚拟地址空间大小为 4GB，采用页式存储管理，页面大小为 4 KB，TLB（快表）采用全相联映射，有 4 个页表项，内容如下表所示。

有效位	标记	页框号	…
0	FF180H	0002H	…
1	3FFF1H	0035H	…
0	02FF3H	0351H	…
1	03FFFH	0153H	…

则对虚拟地址 03FF F180H 进行虚实地址变换的结果是（　）。

A. 015 3180H　　B. 003 5180H　　C. TLB 缺失　　D. 缺页

17. 假设变址寄存器 R 的内容为 1000H，指令中的形式地址为 2000H；地址 1000H 中的内容为 2000H，地址 2000H 中的内容为 3000H，地址 3000H 中的内容为 4000H，则变址寻址方式下访问到的操作数是（　）。

A. 1000H　　B. 2000H　　C. 3000H　　D. 4000H

18. 某 CPU 主频为 1.03GHz，采用 4 级指令流水线，每个流水段的执行需要 1 个时钟周期。假定 CPU 执行了 100 条指令，在其执行过程中，没有发生任何流水线阻塞，此时流水线的吞吐率为（　）。

A. 0.25×10^9 条指令/秒　　B. 0.97×10^9 条指令/秒

C. 1.0×10^9 条指令/秒　　D. 1.03×10^9 条指令/秒

19. 下列选项中，用于设备和设备控制器（I/O 接口）之间互连的接口标准是（　　）。

A. PCI　　B. USB　　C. AGP　　D. PCI-Express

20. 下列选项中，用于提高 RAID 可靠性的措施有（　　）。

I. 磁盘镜像　II. 条带化　III. 奇偶校验　IV. 增加 Cache 机制

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III　　C. 仅 I、III 和 IV　　D. 仅 II、III 和 IV

21. 某磁盘的转速为 10000 转/分，平均寻道时间是 6ms，磁盘传输速率是 20MB/s，磁盘控制器延迟为 0.2ms，读取一个 4KB 的扇区所需的平均时间约为（　　）。

A. 9ms　　B. 9.4ms　　C. 12ms　　D. 12.4ms

22. 下列关于中断 I/O 方式和 DMA 方式比较的叙述中，错误的是（　　）。

A. 中断 I/O 方式请求的是 CPU 处理时间，DMA 方式请求的是总线使用权

B. 中断响应发生在一条指令执行结束后，DMA 响应发生在一个总线事务完成后

C. 中断 I/O 方式下数据传送通过软件完成，DMA 方式下数据传送由硬件完成

D. 中断 I/O 方式适用于所有外部设备，DMA 方式仅适用于快速外部设备

23. 用户在删除某文件的过程中，操作系统不可能执行的操作是（　　）。

A. 删除此文件所在的目录　　B. 删除与此文件关联的目录项

C. 删除与此文件对应的文件控制块　　D. 释放与此文件关联的内存缓冲区

24. 为支持 CD-ROM 中视频文件的快速随机播放，播放性能最好的文件数据块组织方式是（　　）。

A. 连续结构　　B. 链式结构　　C. 直接索引结构　　D. 多级索引结构

25. 用户程序发出磁盘 I/O 请求后，系统的处理流程是：用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序。其中，计算数据所在磁盘的柱面号、磁头号、扇区号的程序是（　　）。

A. 用户程序　　B. 系统调用处理程序


C. 设备驱动程序　　D. 中断处理程序

26. 若某文件系统索引节点中有直接地址项和间接地址项，则下列选项中，与单个文件长度无关的因素是（　　）。

A. 索引节点的总数　　B. 间接地址索引的级数

C. 地址项的个数　　D. 文件块大小

27. 设系统缓冲区和用户工作区均采用单缓冲，从外设读入 1 个数据块到系统缓冲区的时间为 100，从系统缓冲区读入 1 个数据块到用户工作区的时间为 5，对用户工作区中的 1 个数据块进行分析的时间为 90（见右图）。进程从外设读入并分析 2 个数据块的最短时间是（　　）。



A. 200　　B. 295

C. 300　　D. 390

28. 下列选项中，会导致用户进程从用户态切换到内核态的操作是（　　）。

I. 整数除以零　II. sin()函数调用　III. read 系统调用

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III　　C. 仅 II、III　　D. I、II 和 III

29. 计算机开机后，操作系统最终被加载到（　　）。

A. BIOS　　B. ROM　　C. EPROM　　D. RAM

30. 若用户进程访问内存时产生缺页，则下列选项中，操作系统可能执行的操作是（　　）。

I. 处理越界错　II. 置换页　III. 分配内存

A. 仅 I、II　　B. 仅 II、III　　C. 仅 I、III　　D. I、II 和 III

31. 某系统正在执行三个进程 P_1、P_2 和 P_3，各进程的计算（CPU）时间和 I/O 时间比例如下表所示。

进程	计算时间	I/O 时间
P_1	90%	10%
P_2	50%	50%
P_3	15%	85%

为提高系统资源利用率，合理的进程优先级设置应为（　）。

A. $P_1 > P_2 > P_3$　　B. $P_3 > P_2 > P_1$　　C. $P_2 > P_1 = P_3$　　D. $P_1 > P_2 = P_3$

32. 下列关于银行家算法的叙述中，正确的是（　）。

A. 银行家算法可以预防死锁

B. 当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程

C. 当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程

D. 银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件

33. 在 OSI 参考模型中，下列功能需由应用层的相邻层实现的是（　）。

A. 对话管理　　B. 数据格式转换　　C. 路由选择　　D. 可靠数据传输

34. 若右图为 10BaseT 网卡接收到的信号波形，则该网卡收到的比特串是（　）。



A. 0011 0110　　B. 1010 1101

C. 0101 0010　　D. 1100 0101

35. 主机甲通过 1 个路由器（存储转发方式）与主机乙互联，两段链路的数据传输速率均为 10Mbps，主机甲分别采用报文交换和分组大小为 10kbit 的分组交换向主机乙发送 1 个大小为 8Mbit（$1M = 10^6$）的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为（　）。

A. 800ms, 1600ms　　B. 801ms, 1600ms　　C. 1600ms, 800ms　　D. 1600ms, 801ms

36. 下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是（　）。

A. CDMA　　B. CSMA　　C. TDMA　　D. FDMA

37. HDLC 协议对 01111100 01111110 组帧后对应的比特串为（　）。

A. 01111100 00111110 10　　B. 01111100 01111101 01111110

C. 01111100 01111101 0　　D. 01111100 01111110 01111101

38. 对于 100Mbps 的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换（cut-through switching）方式转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发延迟至少是（　）。

A. 0μs　　B. 0.48μs　　C. 5.12μs　　D. 121.44μs

39. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段，该段的序号为 1913、确认序号为 2046、有效载荷为 100 字节，则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认序号分别是（　）。

A. 2046, 2012　　B. 2046, 2013　　C. 2047, 2012　　D. 2047, 2013

40. 下列关于 SMTP 协议的叙述中，正确的是（　）。

I. 只支持传输 7 比特 ASCII 码内容　　II. 支持在邮件服务器之间发送邮件

III. 支持从用户代理向邮件服务器发送邮件　　IV. 支持从邮件服务器向用户代理发送邮件

A. 仅 I、II 和 III　　B. 仅 I、II 和 IV

C. 仅 I、III 和 IV　　D. 仅 II、III 和 IV

二、综合应用题

第 41 ~ 47 小题，共 70 分。

41. (13 分) 已知一个整数序列 $A = (a_0, a_1, \cdots, a_{n-1})$，其中 $0 \leqslant a_i < n$ $(0 \leqslant i < n)$。若存在 $a_{p1} = a_{p2} = \cdots = a_{pm} = x$ 且 $m > n/2$ $(0 \leqslant p_k < n, 1 \leqslant k \leqslant m)$，则称 x 为 A 的主元素。例如 $A = (0, 5, 5, 3, 5, 7, 5, 5)$,

王道考研系列

则 5 为主元素；又如 $A=(0, 5, 5, 3, 5, 1, 5, 7)$，则 A 中没有主元素。假设 A 中的 n 个元素保存在一个一维数组中，请设计一个尽可能高效的算法，找出 A 的主元素。若存在主元素，则输出该元素；否则输出−1。要求：

1）给出算法的基本设计思想。

2）根据设计思想，采用 C、C++或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

42.（10 分）设包含 4 个数据元素的集合 $S=$ {“do”, “for”, “repeat”, “while”}，各元素的查找概率依次为 $p_1=0.35$，$p_2=0.15$，$p_3=0.15$，$p_4=0.35$。将 S 保存在一个长度为 4 的顺序表中，采用折半查找法，查找成功时的平均查找长度为 2.2。请回答：

1）若采用顺序存储结构保存 S，且要求平均查找长度更短，则元素应如何排列？应使用何种查找方法？查找成功时的平均查找长度是多少？

2）若采用链式存储结构保存 S，且要求平均查找长度更短，则元素应如何排列？应使用何 种查找方法？查找成功时的平均查找长度是多少？

43.（9 分）某 32 位计算机，CPU 主频为 800MHz，Cache 命中时的 CPI 为 4，Cache 块大小为 32 字节；主存采用 8 体交叉存储方式，每个体的存储字长为 32 位、存储周期为 40ns；存储器总线宽度为 32 位，总线时钟频率为 200MHz，支持突发传送总线事务。每次读突发传送总线事务的过程包括：送首地址和命令、存储器准备数据、传送数据。每次突发传送 32 字节，传送地址或 32 位数据均需要一个总线时钟周期。请回答下列问题，要求给出理由或计算过程。


1）CPU 和总线的时钟周期各为多少？总线的带宽（即最大数据传输率）为多少？

2）Cache 缺失时，需要用几个读突发传送总线事务来完成一个主存块的读取？

3）存储器总线完成一次读突发传送总线事务所需的时间是多少？

4）若程序 BP 执行过程中，共执行了 100 条指令，平均每条指令需进行 1.2 次访存，Cache 缺失率为 5%，不考虑替换等开销，则 BP 的 CPU 执行时间是多少？


44.（14 分）某计算机采用 16 位定长指令字格式，其 CPU 中有一个标志寄存器，其中包含进位/借位标志 CF、零标志 ZF 和符号标志 NF。假定为该机设计了条件转移指令，其格式如下：



其中，00000 为操作码 OP；C、Z 和 N 分别为 CF、ZF 和 NF 的对应检测位，某检测位为 1 时表示需检测对应标志位，需检测的标志位中只要有一个为 1 就转移，否则不转移。例如，若 $C=1$，$Z=0$，$N=1$，则需检测 CF 和 NF 的值，当 CF = 1 或 NF = 1 时发生转移；OFFSET 是相对偏移量，用补码表示。转移执行时，转移目标地址为(PC) + 2 + 2×OFFSET；顺序执行时，下条指令地址为(PC) + 2。请回答下列问题。


1）该计算机存储器按字节编址还是按字编址？该条件转移指令向后（反向）最多可跳转多少条指令？

2）某条件转移指令的地址为 200CH，指令内容如下图所示，若该指令执行时 CF = 0，ZF = 0，NF = 1，则该指令执行后 PC 的值是多少？若该指令执行时 CF = 1，ZF = 0，NF = 0，则该指令执行后 PC 的值又是多少？请给出计算过程。



3）实现“无符号数比较小于或等于时转移”功能的指令中，*C*、*Z* 和 *N* 应各是什么？

4）以下是该指令对应的数据通路示意图，要求给出图中部件①～③的名称或功能说明。



45. （7 分）某博物馆最多可容纳 500 人同时参观，有一个出入口，该出入口一次仅允许一个人通过。参观者的活动描述如下：

```
cobegin
    参观者进程 i:
    {
        …
        进门;
        …
        参观;
        …
        出门;
        …
    }
    coend
```

请添加必要的信号量和 P、V［或 wait()、signal()］操作，以实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

46. （8 分）某计算机主存按字节编址，逻辑地址和物理地址都是 32 位，页表项大小为 4 字节。请回答下列问题。

1）若使用一级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下：

页号（20 位）	页内偏移量（12 位）


则页的大小是多少字节？页表最大占用多少字节？

2）若使用二级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下：


页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12）

设逻辑地址为 LA，请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。

3）采用 1）中的分页存储管理方式，一个代码段起始逻辑地址为 0000 8000H，其长度为 8KB，被装载到从物理地址 0090 0000H 开始的连续主存空间中。页表从主存 0020 0000H 开始的物理地址处连续存放，如下图所示（地址大小自下向上递增）。请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址、这两个页表项中的页框号以及代码页面 2 的起始物理地址。



47. （9 分）假设 Internet 的两个自治系统构成的网络如题 47 图所示，自治系统 ASI 由路由器 R1 连接 2 个子网构成；自治系统 AS2 由路由器 R2、R3 互联并连接 3 个子网构成。各子网地址、R2 的接口名、R1 与 R3 的部分接口 IP 地址如题 47 图所示。



题 47 图　网络拓扑结构

请回答下列问题。

1）假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达题 47 图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口

2）若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组?

3）R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息？该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进行传输?