3-MAVZU · NAZARIY · TARQATMA MATERIAL

Yong‘in xavfsizligi qoidalari va favqulodda vaziyatlarda harakatlanish

Mashg‘ulot maqsadi. O‘quvchilarga yong‘in kelib chiqish sabablari, o‘t o‘chirish vositalari va ulardan foydalanish hamda yong‘in paytida to‘g‘ri harakatlanish yuzasidan bilim va ko‘nikmalar berish.

Reja

1. Yong‘in kelib chiqishining asosiy sabablari
2. Yong‘in o‘chirish vositalari va ulardan foydalanish
3. Yong‘in haqida xabar berish tartibi (101, 112 xizmatlari)

1. Yong‘in kelib chiqishining asosiy sabablari

Kompyuter xonasida yong‘in sabablari

- elektr tarmog‘ining ortiqcha yuklanishi va simlarning qizib ketishi;
- qisqa tutashuv (izolyatsiya buzilganda simlarning tutashishi);
- sifatsiz yoki shikastlangan zaryadlovchi qurilmalar va uzatgichlar;
- elektr jihozlarini nazoratsiz yoqilgan holda qoldirish;
- qurilmalar ventilyatsiya teshiklarining yopilib qolishi va qizish;
- shishgan yoki shikastlangan litiy-ion akkumulyatorlar (noutbuk, telefon);
- chekish va ochiq olovdan ehtiyotsiz foydalanish.

Yong‘in xavfsizligining asosiy talablari

- Xonada o‘t o‘chirgich ko‘rinadigan va oson yetib boriladigan joyda saqlanadi.
- Evakuatsiya yo‘llari va eshiklar doimo bo‘sh turadi.
- Ish yakunida barcha elektr jihozlari o‘chiriladi.
- Yonuvchi materiallar (qog‘oz, karton, bo‘yoqlar) isitish asboblari va qurilmalardan uzoqda saqlanadi.

2. Yong‘in o‘chirish vositalari va ulardan foydalanish

O‘t o‘chirish vositalari

Turi	Qo‘llanishi	Xususiyati
Uglerod dioksidli (OU-3, OU-5)	Kompyuter, elektronika, kuchlanish ostidagi qurilmalar	Iz qoldirmaydi; karnayi –70 °C gacha soviydi, yalang qo‘l bilan ushlanmaydi
Poroshokli (OP-4, OP-5)	Universal; 1000 V gacha kuchlanishdagi qurilmalar	Kukun texnikani ifloslantiradi
Suvli va ko‘pikli	Qog‘oz, yog‘och, matolar	Kuchlanish ostidagi jihozlarga QAT’IYAN MAN ETILADI

O‘t o‘chirgichdan foydalanish tartibi

- Plombani uzib, chekani (tishikni) sug‘urib oling.
- Shlang yoki karnayni olov asosiga qarating.
- Dastakni bosing.

- Olovni chetidan markazga qarab, yonma-yon harakatlantirib o‘chiring; 2–3 metr masofada turing va shamol orqangizda bo‘lsin.

3. Yong‘in haqida xabar berish tartibi (101, 112 xizmatlari)

Yong‘in haqida xabar berish

Raqam	Xizmat
101	Yong‘in xavfsizligi xizmati
102	Ichki ishlar organlari
103	Tez tibbiy yordam
104	Gaz xizmati
112	Yagona qutqaruv xizmati

Yong‘in sodir bo‘lganda harakatlar

- Vahimaga tushmaslik va atrofdagilarni ogohlantirish.
- 101 yoki 112 raqamiga xabar berish.
- Imkon bo‘lsa, xonadagi elektr energiyasini bosh avtomat orqali o‘chirish.
- Yong‘in kichik bo‘lsa — o‘t o‘chirgich bilan o‘chirishga harakat qilish; kuchaysa — darhol chiqib ketish.
- Evakuatsiya rejasi bo‘yicha binodan chiqish; liftdan foydalanmaslik.
- Yig‘ilish joyida o‘qituvchiga yo‘qlama berish.

Mustahkamlash uchun savollar

1. «Yonish uchburchagi» nima va u yong‘inni o‘chirishda qanday qo‘llanadi?
2. Kompyuter xonasida yong‘in chiqishining asosiy sabablarini ayting.
3. Nima uchun kuchlanish ostidagi elektr jihozlarini suv bilan o‘chirish mumkin emas?
4. Kompyuter yonganda qaysi o‘t o‘chirgich eng mos keladi va nima uchun?
5. Yong‘in sodir bo‘lganda bajariladigan birinchi uchta muhim qadamni ayting.

Mustaqil ta’lim topshiriqlari

- **Topshiriq 1:** Texnikum binosining o‘z qavatingizdagi evakuatsiya rejasini o‘rganing: eng yaqin o‘t o‘chirgich, chiqish yo‘li va zaxira chiqish joyini daftaringizga chizib keling.
- **Topshiriq 2:** Uyingizdagi yong‘in xavfi manbalarini aniqlab, ularni bartaraf etish choralari ro‘yxatini tuzish.