13-MAVZU · NAZARIY · TARQATMA MATERIAL

Shaxsiy himoya vositalarini saqlash, tekshirish va ularga texnik xizmat ko‘rsatish

Mashg‘ulot maqsadi. O‘quvchilarga shaxsiy himoya vositalarini saqlash sharoitlari, davriy sinovlar muddati, texnik xizmat ko‘rsatish va yaroqsiz vositalarni hisobdan chiqarish tartibi yuzasidan bilim va ko‘nikmalar berish.

Reja

1. SHHVni saqlash sharoitlari va harorat rejimi
2. Davriy laboratoriya va texnik tekshiruvlar
3. Yaroqsiz vositalarni hisobdan chiqarish (utilizatsiya) tartibi

1. SHHVni saqlash sharoitlari va harorat rejimi

Saqlash talablari

- Quruq, yaxshi shamollatiladigan, quyosh nuri to‘g‘ridan-to‘g‘ri tushmaydigan xonada saqlash.
- Harorat taxminan 0 dan +25 °C gacha, isitish asboblaridan kamida 1 m uzoqda.
- Moy, benzin, kislota, ishqor va boshqa kimyoviy moddalardan alohida saqlash.
- Dielektrik vositalar maxsus shkaf yoki javonlarda, boshqa asboblardan alohida saqlanadi; ustiga og‘ir narsalar qo‘yilmaydi.
- Ko‘zoynaklar g‘ilofda, quloqchinlar va respiratorlar yopiq qutilarda saqlanadi.
- Har bir vosita turi uchun belgilangan joy bo‘lishi va u yozuv bilan ko‘rsatilishi kerak.

2. Davriy laboratoriya va texnik tekshiruvlar

Davriy sinovlar

Vosita	Sinov muddati
Dielektrik qo‘lqoplar	Har 6 oyda bir marta
Dielektrik kalishlar	Har yili bir marta
Dielektrik botlar	Har 3 yilda bir marta
Dielektrik gilamchalar	Laboratoriya sinovidan o‘tkazilmaydi; har 6 oyda tashqi ko‘rik

Parvarishlash (texnik xizmat)

- Ko‘zoynak oynalari maxsus salfetka va eritma bilan tozalanadi; abraziv (qirib tashlovchi) vositalar ishlatilmaydi.
- Rezina qo‘lqoplar foydalanishdan so‘ng iliq sovunli suvda yuvilib, quritiladi; ichiga talk sepiladi.
- Maxsus kiyimlar muntazam yuviladi, yirtiqlari tikiladi.
- Respirator filtrlari ishlab chiqaruvchi ko‘rsatgan muddatda almashtiriladi.
- Antistatik bilakuzuk qarshiligi maxsus tester bilan tekshiriladi.

3. Yaroqsiz vositalarni hisobdan chiqarish (utilizatsiya) tartibi

Hisobga olish

Inventar №	Vosita	Oxirgi sinov	Keyingi sinov	Holati
001	Dielektrik qo‘lqop	01.03.2026	01.09.2026	Yaroqli
002	Dielektrik gilamcha	Ko‘rik: 10.04.2026	Ko‘rik: 10.10.2026	Yaroqli
003	Antistatik bilakuzuk	15.05.2026	15.11.2026	Yaroqli

Mustahkamlash uchun savollar

1. SHHVni saqlashda qanday talablarga rioya qilinadi?
2. Nima uchun rezina vositalarni quyosh nuri va moydan uzoqda saqlash kerak?
3. Dielektrik qo‘lqoplar qancha muddatda sinovdan o‘tkaziladi?
4. Sinov shtampida qanday ma’lumot bo‘ladi?
5. Yaroqsiz vositalar qanday hisobdan chiqariladi?

Mustaqil ta’lim topshiriqlari

- **Topshiriq 1:** SHHV hisob jurnali shaklini (jadval: vosita nomi, inventar raqami, berilgan sana, oxirgi sinov, keyingi sinov, holati, mas’ul shaxs) kompyuterda tayyorlang va 5 ta namunaviy yozuv kiriting.
- **Topshiriq 2:** «SHHVni to‘g‘ri saqlash» mavzusida A4 formatdagi ogohlantiruvchi plakat loyihasini tayyorlash.