MEHNAT MUHOFAZASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI

3

MAVZU

Nazariy · 2 soat

Yong‘in xavfsizligi qoidalari va favqulodda vaziyatlarda harakatlanish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tumani 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Yong‘in kelib chiqishining asosiy sabablari
2. Yong‘in o‘chirish vositalari va ulardan foydalanish
3. Yong‘in haqida xabar berish tartibi (101, 112 xizmatlari)

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga yong‘in kelib chiqish sabablari, o‘t o‘chirish vositalari va ulardan foydalanish hamda yong‘in paytida to‘g‘ri harakatlanish yuzasidan bilim va ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Yong‘in xavfi omillarini aniqlaydilar, o‘t o‘chirgich turlarini farqlaydilar va yong‘in sodir bo‘lganda to‘g‘ri harakatlanish tartibini biladilar.

Yonish uchburchagi

> Yong‘in — nazoratdan chiqqan, moddiy zarar va inson hayotiga xavf tug‘diruvchi yonish jarayoni.

Kompyuter xonasida yong‘in sabablari

- elektr tarmog‘ining ortiqcha yuklanishi va simlarning qizib ketishi;
- qisqa tutashuv (izolyatsiya buzilganda simlarning tutashishi);
- sifatsiz yoki shikastlangan zaryadlovchi qurilmalar va uzatgichlar;
- elektr jihozlarini nazoratsiz yoqilgan holda qoldirish;
- qurilmalar ventilyatsiya teshiklarining yopilib qolishi va qizish;
- shishgan yoki shikastlangan litiy-ion akkumulyatorlar (noutbuk, telefon);

Yong‘in xavfsizligining asosiy talablari

> 3-rasm.

- Xonada o‘t o‘chirgich ko‘rinadigan va oson yetib boriladigan joyda saqlanadi.
- Evakuatsiya yo‘llari va eshiklar doimo bo‘sh turadi.
- Ish yakunida barcha elektr jihozlari o‘chiriladi.
- Yonuvchi materiallar (qog‘oz, karton, bo‘yoqlar) isitish asboblari va qurilmalardan uzoqda saqlanadi.

O‘t o‘chirish vositalari

> Yong‘inni dastlabki bosqichda o‘chirish uchun ko‘chma o‘t o‘chirgichlar, yong‘in kranlari, qum, kigiz yoki zich mato qo’llanadi.

Turi	Qo’llanishi	Xususiyati
Uglerod dioksidli (OU-3, OU-5)	Kompyuter, elektronika, kuchlanish ostidagi qurilmalar	Iz qoldirmaydi; karnayi –70 °C gacha soviydi, yalang qo‘l bilan…
Poroshokli (OP-4, OP-5)	Universal; 1000 V gacha kuchlanishdagi qurilmalar	Kukun texnikani ifloslantiradi
Suvli va ko‘pikli	Qog‘oz, yog‘och, matolar	Kuchlanish ostidagi jihozlarga QAT’IYAN MAN ETILADI

O‘t o‘chirgichdan foydalanish tartibi

> O‘t o‘chirgich bosimi korpusdagi manometr orqali tekshiriladi: ko‘rsatkich yashil sohada bo‘lishi kerak. O‘t o‘chirgichlar belgilangan muddatlarda texnik ko‘rikdan o‘tkaziladi va qayta to‘ldiriladi.

- Plombani uzib, chekani (tishikni) sug‘urib oling.
- Shlang yoki karnayni olov asosiga qarating.
- Dastakni bosing.
- Olovni chetidan markazga qarab, yonma-yon harakatlantirib o‘chiring; 2–3 metr masofada turing va shamol orqangizda bo‘lsin.

Yong‘in haqida xabar berish

> Yong‘in sezilganda darhol 101 (Yong‘in xavfsizligi xizmati) yoki 112 (yagona qutqaruv xizmati) raqamiga qo‘ng‘iroq qilinadi. Xabarda aniq manzil, nima yonayotgani, binoda odamlar bor-yo‘qligi va o‘z ismingizni aytish kerak.

Raqam	Xizmat
101	Yong‘in xavfsizligi xizmati
102	Ichki ishlar organlari
103	Tez tibbiy yordam
104	Gaz xizmati
112	Yagona qutqaruv xizmati

Yong‘in sodir bo‘lganda harakatlar

- Vahimaga tushmaslik va atrofdagilarni ogohlantirish.
- 101 yoki 112 raqamiga xabar berish.
- Imkon bo‘lsa, xonadagi elektr energiyasini bosh avtomat orqali o‘chirish.
- Yong‘in kichik bo‘lsa — o‘t o‘chirgich bilan o‘chirishga harakat qilish; kuchaysa — darhol chiqib ketish.
- Evakuatsiya rejasi bo‘yicha binodan chiqish; liftdan foydalanmaslik.
- Yig‘ilish joyida o‘qituvchiga yo‘qlama berish.

Tutunli muhitda harakatlanish

> Yong‘inda odamlarning ko‘pchiligi olovdan emas, tutundan zaharlanib halok bo‘ladi. Tutun yuqoriga ko‘tariladi, toza havo esa polga yaqin qismda saqlanadi. Shuning uchun burun va og‘izni nam mato bilan to‘sib, egilib yoki emaklab harakatlanish kerak.

Asosiy atamalar

Yong‘in

Nazoratdan chiqqan, moddiy zarar va inson hayotiga xavf tug‘diruvchi yonish jarayoni.

Mustahkamlash uchun savollar

1. «Yonish uchburchagi» nima va u yong‘inni o‘chirishda qanday qo‘llanadi?
2. Kompyuter xonasida yong‘in chiqishining asosiy sabablarini ayting.
3. Nima uchun kuchlanish ostidagi elektr jihozlarini suv bilan o‘chirish mumkin emas?
4. Kompyuter yonganda qaysi o‘t o‘chirgich eng mos keladi va nima uchun?
5. Yong‘in sodir bo‘lganda bajariladigan birinchi uchta muhim qadamni ayting.

E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova