16

MAVZU

Nazariy · 2 soat

MEHNAT MUHOFAZASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI

Kompyuter va raqamli qurilmalardan xavfsiz foydalanish qoidalari

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tumani 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. **Kompyuter texnikasini yoqish va o‘chirishning to‘g‘ri tartibi**
2. **Tashqi qurilmalar (skaner, grafik planshet, printer) bilan xavfsiz ishlash**
3. **Statik elektrdan himoyalanish va qurilmalarni tozalash qoidalari**

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga kompyuter texnikasini to‘g‘ri yoqish va o‘chirish, tashqi qurilmalar bilan xavfsiz ishlash hamda statik elektrdan himoyalanish va qurilmalarni tozalash yuzasidan bilim va ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Kompyuterni belgilangan tartibda yoqib-o‘chiradilar, periferik qurilmalar bilan xavfsiz ishlaydilar va texnikani to‘g‘ri tozalaydilar.

Kompyuter texnikasining o‘ziga xosligi

> Kompyuter va raqamli qurilmalar nozik elektron elementlardan tashkil topgan. Ular kuchlanish sakrashi, statik zaryad, chang, namlik va mexanik zarbalarga sezgir.

Ishni boshlash tartibi

- **Ish joyini ko‘zdan kechirish:** kabellar, vilkalar va rozetkalar butunligini, qurilmalar ustida suyuqlik va begona narsalar yo‘qligini tekshirish.
- Avval elektr tarmoq filtri yoki UPSni yoqish.
- So‘ng monitor va kerakli periferik qurilmalarni, oxirida tizim blokini yoqish.
- Operatsion tizim to‘liq yuklanguncha kutish va shundan keyin dasturlarni ishga tushirish.

Ishni yakunlash tartibi

> Tizim blokini tugmani uzoq bosib yoki vilkani sug‘urib o‘chirish taqiqlanadi — bu fayllar va operatsion tizim buzilishiga olib keladi. Bunday usul faqat kompyuter butunlay «qotib» qolganda va boshqa iloj bo‘lmaganda qo‘llanadi.

- Barcha fayllarni saqlash va dasturlarni yopish.
- Operatsion tizim orqali kompyuterni o‘chirish (Windows’da: «Start» — «Shut down»; rus tilidagi versiyada «Пуск» — «Завершение работы»).
- Tizim to‘liq o‘chgach, monitor va periferik qurilmalarni o‘chirish.
- Oxirida tarmoq filtri yoki UPSni o‘chirish.

Tashqi (periferik) qurilmalar bilan ishlash

> USB qurilmalardan tashqari boshqa qurilmalarni (monitor kabeli, ichki qismlar) faqat kompyuter o‘chiq holatda ulash tavsiya etiladi.

Qurilma	Xavfsizlik qoidalari
Lazer printer va plotter	Ish paytida qopqog‘ini ochmaslik; qog‘oz tiqilsa, avval o‘chirish;
Skaner	Shisha yuzasiga og‘ir narsa qo‘ymaslik va qattiq bosmaslik;
Grafik planshet	Peroni tushirib yubormaslik; ustiga suyuqlik to‘kmaslik;
Fleshka, tashqi disk	«Xavfsiz chiqarish» buyrug‘idan keyin uzish;
Proyektor	Linzaga qaramaslik; o‘chirgandan keyin sovishini kutib, keyin…

Statik elektr

> Statik elektr — jismlar ishqalanishi natijasida ularning yuzasida to‘planadigan elektr zaryadi. Quruq havoda, sintetik kiyim va gilam ustida tanada statik zaryad to‘planadi. U inson uchun xavfsiz, lekin kompyuter ichidagi mikrosxemalarni buzishi mumkin.

Qurilmalarni tozalash qoidalari

- Monitor va grafik planshetlar faqat o‘chirilgan holatda tozalanadi.
- Maxsus antistatik salfetka yoki quruq mikrofibra mato ishlatiladi.
- Ho‘l mato, spirt va ammiakli vositalar bilan artish, suyuqlikni bevosita ekranga sepish taqiqlanadi: suyuqlik ekran qirralaridan ichkariga oqib…
- Klaviatura teskari qilib silkitiladi yoki siqilgan havo bilan tozalanadi.
- Tizim bloki ichidagi chang yiliga kamida bir marta mutaxassis tomonidan tozalanadi.

Xulosa

> Texnikaga ehtiyotkorona munosabat — bu ham xavfsizlik, ham professional madaniyat belgisi. To‘g‘ri yoqish-o‘chirish, toza va tartibli ish joyi qurilmaning xizmat muddatini uzaytiradi va ish natijalarini asraydi.

Asosiy atamalar

Statik elektr

Jismlar ishqalanishi natijasida ularning yuzasida to‘planadigan elektr zaryadi.

Texnikaga ehtiyotkorona munosabat

Bu ham xavfsizlik, ham professional madaniyat belgisi.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Kompyuterni yoqish ketma-ketligi qanday?
2. Nima uchun kompyuterni vilkani sug‘urib o‘chirish mumkin emas?
3. Lazer printer bilan ishlashda qanday xavflar bor?
4. Statik elektr kompyuterga qanday zarar yetkazadi?
5. Nima uchun monitorni ho‘l mato bilan artish mumkin emas?

E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova