

Este manual traz orientações gerais para a instalação elétrica de luminárias em postes B&B. A instalação elétrica deve atender à **NBR 5410** e ser executada por profissional habilitado, conforme a **NR-10**.

ANTES DE COMEÇAR

- ✓ Projeto elétrico definido (seção dos cabos, proteções e aterramento).
- ✓ Profissional habilitado (NR-10) responsável pela execução.
- ✓ Circuito alimentador desenergizado e sinalizado.
- ✓ Passa-fios, conectores e fita isolante adequados disponíveis.

SEGURANÇA – LEIA ANTES DE INICIAR

- Trabalhe sempre com o circuito desenergizado; energize somente após conferir conexões e isolamento.
- Serviços em eletricidade conforme a **NR-10**; trabalho em altura conforme a **NR-35**.
- Aterre o poste conforme o projeto elétrico.

PASSO A PASSO

1 Dimensionamento

O dimensionamento dos cabos deve ser feito por engenheiro eletricitista ou profissional habilitado, conforme o projeto.

2 Passagem dos cabos

Com auxílio de um passa-fios, passe os cabos pelo interior do poste, deixando cerca de 20 cm para fora para facilitar a conexão.

3 Conexões

Faça a conexão dos fios da luminária nos cabos da maneira prevista nas normas técnicas, utilizando conectores apropriados.

4 Isolação

Isole as emendas com fita isolante adequada (ou fita autofusão), prevenindo o contato do condutor com o corpo do poste — contato fio-poste pode causar acidentes.

5 Luminária no suporte

Acople a luminária ao suporte e aperte bem os parafusos, fixando-a corretamente.

6 Suporte no poste

Encaixe o suporte no topo do poste e aperte bem os respectivos parafusos.

7 Ligação ao circuito

Na base do poste, conecte o cabo passado pelo interior ao circuito alimentador (caixa de passagem ou janela de inspeção, quando existente).

8 Finalização

Conclua a instalação física do poste — consulte o Manual de Instalação de Postes Engastados (BB-MI-001) ou Flangeados (BB-MI-002), conforme o modelo.

RELÉS DE ACIONAMENTO

Em caso de utilização de relés de acionamento (fotocélula), posicione-os próximos à luminária, no topo do poste, com a ligação feita conforme as instruções do fabricante.