Tutorial da Saída VGA: Manchester com Cores Pulsantes

Este tutorial mostra como gravar a saída VGA do codificador Manchester na Basys 3 e interpretar as cores da tela.

1. Pré-requisitos

- Vivado 2025.2 instalado (mesma versão usada no projeto principal)
- Placa Basys 3 e cabo micro-USB
- Monitor com entrada VGA e cabo VGA
- Projeto principal já simulado e testado na placa

2. Criação do projeto Vivado

1. Abrir o Vivado e o **Tcl Console** (menu **Window**);
2. Executar: `tcl cd C:/fpga/modulacao_manchester_vhdl_fpga/manchester/saidas/vga/vivado_project source create_project.tcl`
3. Conferir no painel **Sources** que `manchester_vga` é o top da síntese e que `manchester.vhd`, `display_7seg.vhd` e `vga_controller.vhd` aparecem abaixo dele.

Pendente: print: painel Sources do projeto manchester_vga

Opcionalmente, rodar **Run Behavioral Simulation**: o testbench do top simula cerca de três quadros de vídeo (50 ms), o que pode levar alguns minutos, e deve terminar com `Simulacao concluida sem erros`.

3. Geração do bitstream e gravação

1. Clicar em **Generate Bitstream**;
2. Conectar a placa pelo USB, com o jumper JP1 na posição **JTAG**, e ligar a chave **POWER**;
3. Em **Open Hardware Manager › Open Target › Auto Connect**, clicar em **Program Device**.

Pendente: print: Hardware Manager com a placa programada

4. Conexão do monitor

1. Ligar o cabo VGA entre o conector VGA da placa e o monitor;
2. Selecionar a entrada VGA no monitor.

O monitor deve reconhecer o modo **640×480 a 60 Hz**. Se aparecer "sem sinal" ou "fora de faixa", conferir o cabo e a seleção de entrada; alguns monitores levam alguns segundos para sincronizar.

Pendente: foto: placa ligada ao monitor

5. O que observar


Cor da tela	Nível do sinal codificado
Verde	alto (1)
Azul	baixo (0)

Cada bit dura 1 s e a tela muda de cor no meio de todo bit (0,5 s). Na convenção IEEE 802.3:

- **bit 1:** azul e depois verde;
- **bit 0:** verde e depois azul.

O LED acima do switch em transmissão acende junto com o verde, e o display de 7 segmentos mostra o número do bit, o que ajuda a acompanhar a sequência.

Sequência esperada para os primeiros bits de `1011001011110000`:



Sequências sugeridas para testar:

Sequência	O que observar
todos em 1	azul e verde alternando a cada 0,5 s, sempre começando o bit em azul
todos em 0	o mesmo ritmo, mas começando o bit em verde
alternados (`1010...`)	cores trocam apenas no meio dos bits: blocos de 1 s de cada cor
BTNC pressionado	tela azul (saída em nível baixo) até soltar o botão

Pendente: foto/vídeo: tela verde e tela azul, com a placa e o display visíveis