Documentação Técnica: Codificador Manchester

1. Visão geral

O módulo `manchester` implementa um codificador de linha Manchester segundo a **convenção IEEE 802.3** (Ethernet). Na codificação Manchester, cada intervalo de bit é dividido em duas metades e sempre há uma transição no meio do bit. O valor do bit é representado pelo **sentido** dessa transição:

Bit	1ª metade	2ª metade	Transição no meio do bit
0	nível alto	nível baixo	descida (alto → baixo)
1	nível baixo	nível alto	subida (baixo → alto)

Existe também a convenção de G. E. Thomas, com os sentidos invertidos; ela **não** é usada neste projeto.

O circuito recebe uma sequência de 16 bits pelos switches da placa Basys 3 e a transmite de forma cíclica, do bit mais significativo (SW15) ao menos significativo (SW0). O sinal codificado é apresentado no LED que fica acima do switch em transmissão e na porta `data_out`, que pode ser levada ao conector PMOD.

2. Diagrama de blocos




Figura: diagrama de blocos do circuito. A fonte editável do diagrama está em `docs/midia/diagrama_blocos.mmd` (formato Mermaid).

3. Interface

Porta	Direção	Tipo	Função
`clk`	entrada	`std_logic`	Clock de 100 MHz da placa
`btn_rst`	entrada	`std_logic`	Reset (botão BTNC); enquanto pressionado, a transmissão fica parada e a saída em nível baixo
`data_in`	entrada	`std_logic_vector(15 downto 0)`	Sequência de bits (switches SW15..SW0, para cima = 1)
`data_out`	saída	`std_logic`	Sinal codificado em Manchester
`nrz_out`	saída	`std_logic`	Bit em transmissão, no formato NRZ (dado original)
`led`	saída	`std_logic_vector(15 downto 0)`	LEDs LD15..LD0; só o LED do bit em transmissão recebe o sinal codificado
`seg`	saída	`std_logic_vector(6 downto 0)`	Segmentos g..a do display de 7 segmentos (ativos em 0)
`an`	saída	`std_logic_vector(3 downto 0)`	Anodos AN3..AN0 do display (ativos em 0)

4. Parâmetros (generics)

Generic	Tipo	Valor padrão	Função
`CYCLES_PER_BIT`	`positive`	`100_000_000`	Duração de cada bit em ciclos de clock. **Deve ser par**, para que as duas metades do bit tenham a mesma duração; um `assert` interrompe a síntese e a simulação caso contrário

Valores usados no projeto:

Uso	`CYCLES_PER_BIT`	Duração do bit (clock de 100 MHz)
Placa (LEDs)	`100_000_000`	1 s (0,5 s por metade)
Saída PMOD (osciloscópio)	`100_000`	1 ms (taxa de 1 kbit/s)
Testbench	`10`	100 ns (clock simulado de 10 ns)

Com o valor padrão, o contador de ciclos precisa de 27 bits (2^{27} = 134 217 728 > 100 000 000).

5. Funcionamento interno

Sincronizador do botão. O sinal do BTNC é assíncrono em relação ao clock. Ele passa por dois flip-flops em série antes de ser usado como reset síncrono, o que reduz o risco de metaestabilidade.

Contador de ciclos. Conta de 0 até `CYCLES_PER_BIT - 1` e volta a zero. O valor 0 marca o início do bit, `CYCLES_PER_BIT/2` marca o meio do bit e `CYCLES_PER_BIT - 1` marca o fim. O sinal que indica a

metade do bit vale `0` enquanto o contador é menor que `CYCLES_PER_BIT/2` e `1` a partir daí.

Índice do bit. Começa em 15 e decrementa a cada fim de bit; após o bit 0, volta a 15. Ele seleciona qual switch é transmitido e qual LED recebe o sinal.

Registrador do bit atual. No início de cada bit (contador em 0), o valor de `data_in(índice)` é lido e guardado. Durante o restante do intervalo, o codificador usa o valor guardado. Assim, alterar um switch no meio do bit não altera o bit em transmissão; a mudança aparece na próxima vez que aquele bit for transmitido.

Codificador. A saída depende apenas do bit atual e da metade do bit:

Bit	Metade	Saída
0	0 (1ª)	1
0	1 (2ª)	0
1	0 (1ª)	0
1	1 (2ª)	1

A tabela-verdade corresponde à porta **XNOR**: `saída = bit XNOR metade`.

Saídas registradas. O sinal codificado, o dado original e o vetor de LEDs saem de flip-flops, e não diretamente de lógica combinacional. Isso evita pulsos espúrios (*glitches*) que apareceriam no osciloscópio. O vetor de LEDs é zerado a cada ciclo e apenas a posição do índice recebe o sinal codificado.

Reset. Enquanto o reset está ativo, o contador vai para 0, o índice para 15 e todas as saídas para nível baixo. Ao soltar o botão, a transmissão começa em SW15. Entre soltar o botão e o primeiro bit aparecer na saída há uma latência de 3 ciclos de clock (2 do sincronizador e 1 do flip-flop de saída), desprezível frente à duração do bit.

Display de 7 segmentos. O submódulo `display_7seg` recebe o índice do bit e o mostra em decimal nos dois displays da direita (AN1 = dezena, AN0 = unidade), apagando a dezena para números menores que 10. Como os quatro displays compartilham os segmentos, eles são acesos alternadamente: o bit mais significativo de um contador de 17 bits escolhe entre unidade e dezena, de modo que cada display é atualizado a cerca de 380 Hz, sem cintilação perceptível. Durante o reset, o display fica apagado.

Variações para as saídas PMOD e VGA. O mesmo módulo é instanciado, sem alterações, pelos tops das pastas `saidas/`: na saída PMOD, com `CYCLES_PER_BIT = 100_000` (1 ms por bit) e as saídas `data_out` e `nrz_out` ligadas aos pinos JA1 e JA2; na saída VGA, com 1 s por bit e `data_out` ligado ao controlador VGA, que pinta a tela de verde (nível alto) ou azul (nível baixo).

6. Mapeamento físico na placa

Sinal	Componente	Pino
`clk`	Oscilador de 100 MHz	W5
`btn_rst`	Botão central (BTNC)	U18
`data_in(0..15)`	SW0..SW15	V17, V16, W16, W17, W15, V15, W14, W13, V2, T3, T2, R3, W2, U1, T1, R2
`led(0..15)`	LD0..LD15	U16, E19, U19, V19, W18, U15, U14, V14, V13, V3, W3, U3, P3, N3, P1, L1
`data_out`	PMOD JA1	J1
`nrz_out`	PMOD JA2	L2
`seg(0..6)`	Segmentos CA..CG	W7, W6, U8, V8, U5, V5, U7
`an(0..3)`	Anodos AN0..AN3	U2, U4, V4, W4

Os pinos seguem o arquivo `Basys-3-Master.xdc` da Digilent.

7. Dependências e ambiente

Item	Valor
Ferramenta	AMD Vivado 2025.2
Simulador	Vivado Simulator
Placa	Digilent Basys 3 (Artix-7 `xc7a35tcpg236-1`)
Linguagem	VHDL-93
Bibliotecas	`ieee.std_logic_1164` e `ieee.numeric_std` (no display)