


1
2
3
4
5
6

X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
1	1	1	x	x	x	x	x	x	x



a

x\yz	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	1	x	0

$$a = x'y + x'z' + xz$$

f

x\yz	00	01	11	10
0	1	0	0	0
1	1	1	x	1

$$f = x + y'z'$$

b

x\yz	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	1	0	x	0

$$b = x' + y'z'$$

c

x\yz	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	1	1	x	1

$$c = x + y' + z$$

g

x\yz	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	1	x	1

$$g = x + y$$

d

x\yz	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	0	1	x	1

$$d = y + x'z' + xz$$

e

x\yz	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	0	0	x	1

$$e = yz' + x'z'$$