การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0808

ข้อแนะนำในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพาน

๑. ข้อแนะนำทางไฟฟ้า

๑.๑ สายไฟทุกเส้นจะต้องเป็นสายหุ้มฉนวน PVC ขนาดแรงดัน ๗๕๐ โวลต์ ตาม มอก.๑๑ และจะต้องไม่มีการตัดต่อสายไฟที่ใดนอกจากที่ขั้วต่อสาย หรือกล่องต่อสาย

๑.๒ ทุกส่วนที่เป็นโลหะที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน จะต้องต่อลงดิน จะต่อรวมหรือแยกแต่ละจุดก็ได้ โดยใช้สายทองแดงเปลือยมีพื้นที่หน้าตัดไม่ต่ำกว่า ๔ ต.มม. หรือเทียบเท่า

๑.๓ ต้องติดตั้งคะแปซิเตอร์ เพื่อแก้ไขให้ค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้าของทุกดวงโคมไม่ต่ำกว่า ๐.๘๕ และช่วยกำจัดการรบกวนคลื่นวิทยุด้วย

๑.๔ ทุกดวงโคมจะต้องมีคาร์ทริดจ์ฟิวส์ป้องกันการใช้กระแสสูงเกินพิกัด

๑.๕ วงจรไฟฟ้าแสงสว่างนี้จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน เช่น เซฟตี้สวิตช์, เซอร์กิตเบรคเกอร์ หรืออื่น ๆ ติดตั้งไว้ที่ต้นทางของวงจร และสะดวกต่อการใช้งาน

SUGGESTION FOR BRIDGE LIGHTING INSTALLATION

1. SUGGESTION FOR ELETRICITY

1.1 All wires shall be PVC 750 volt insulated, TIS 11 and free of all joints except at terminal blocks and junction boxes.

1.2 All metallic parts not carrying current shall form an electrically continuous system which shall be earthed, or they shall be separately earthed, using bare copper conductors which a minimum cross-sectional area of 4 mm^2 or equivalent.

1.3 Capacitors must be installation on every luminaires for improvement P.F. not less than 0.85 and reducing radio interference.

1.4 Every luminaires must have cartridge fuses to prevent over current.

1.5 The circuit must have safety switch, circuit breaker or other, to protect lighting circuit, which shall be installed at sending end and

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เสียนเสร็จวันที่ 26 มี.ค. 23 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 8 เม.ย. 23	
	ข้อแนะนำในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพาน	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	SUGGESTION FOR BRIDGE LIGHTING INSTALLATION	แบบเลขที่ SAI-015/23050 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น

- 4 เม.ย. 2523

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0808

๒. ข้อแนะนำในการติดตั้ง

๒.๑ สายไฟจะต้องเดินในท่อโลหะ หรืออย่างอื่นที่ใช้สำหรับเดินสายไฟซึ่งไม่แตกหักง่าย

๒.๒ ความสูงของเสาไฟ, ความยาวของกิ่งโคมไฟ, ระยะห่างระหว่างดวงโคม และขนาดกำลังส่องสว่างของหลอดไฟ ต้องมีความสัมพันธ์กัน เพื่อให้ได้ระดับความเข้มเฉลี่ยตามความต้องการ

๒.๓ ลักษณะการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างขึ้นอยู่กับความกว้างของสะพาน มี ๓ แบบ ดังนี้.-

- ติดตั้งด้านเดียวกัน (สะพานแคบ ๆ)
- ติดตั้งสองด้านสลับกัน (สะพานกว้างปานกลาง)
- ติดตั้งสองด้านตรงข้ามกัน (สะพานกว้างมาก)

หมายเหตุ ระดับความเข้มเฉลี่ยแห่งการส่องสว่างบนผิวจราจร ให้มีค่าตาม

๑. มาตรฐาน Illuminating Engineering Socicty (IES) Roadway lighting. หรือ

๒. ตามข้อกำหนดของ กรมทางหลวง หรือ

๓. ความต้องการของหน่วยงานในท้องถิ่น

2. SUGGESTION FOR INSTALLATION

2.1 Wires must be wiring in rigid steel conduit or other which not easy to break.

2.2 Height of lighting pole, length of lighting rod, spacing between luminaires and candle power of lamp must be relationship for average illumination level as required.

2.3 Three typicals of lighting installation, independent width of bridge, should be as following.

- One side (narrow bridge)
- Staggered (medium bridge)
- Opposite (large bridge)

Notes : Average illumination level on roadway according to.-

1. Illuminating Engineering Society (IES) Roadway lighting Recommendation or
2. Recommended by Department of Highway or
3. Requirement of the Local Agency

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 8 เม.ย. 23	เขียนเสร็จวันที่ 26 มี.ค. 23 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน
รองผู้ว่าการฝ่ายวิศวกรรม 4 เม.ย. 2523	ข้อแนะนำในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพาน SUGGESTION FOR BRIDGE LIGHTING INSTALLATION	แบบเลขที่ SAI-015/23050 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น