





การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5152

ตารางซีเคว้นซ์อิมพีแดนซ์ของสายอลูมิเนียมเปลือย 400 ต.มม . สำหรับสายส่ง 115 kV กฟภ.

TABLE OF SEQUENCE IMPEDANCE OF ACC 400 mm^2 FOR PEA 115 kV TRANSMISSION LINE

TYPE OF LINE	Sequence	Surge Impedance		Attenuation	Velocity	Wavelength	Resistance	Reactance	Susceptance
		Magnitude ohm	Angle degree	db/km	km/sec	ohm/km	ohm/km	ohm/km	S/km
	Zero	965.94	-5.08	0.0011504	2.11E+05	4216.80	0.254850	1.422300	1.5487E-06
	Positive	340.12	-6.67	0.0011032	2.89E+05	5782.80	0.085 11	0.362040	3.2163E-06
	Zero	946.47	-5.19	0.0011847	2.09E+05	4182.60	0.257130	1.404300	1.5937E-06
	Positive	349.04	-6.51	0.0010742	2.90E+05	5801.60	0.085777	0.370670	3.123E-06
	Zero	873.51	-4.56	0.0010647	2.04E+05	4089.30	0.213470	1.329400	1.7646E-06
	Positive	250.64	-4.56	0.00074631	2.91E+05	5827.10	0.042936	0.267700	4.3156E-06
	Zero	855.28	-4.67	0.0010986	2.03E+05	4056.00	0.215640	1.311700	1.8173E-06
	Positive	259.66	-4.41	0.0007198	2.93E+05	5853.20	0.042909	0.276250	4.1464E-06
	Zero	883.95	-5.11	0.0012656	1.93E+05	3854.00	0.256580	1.423900	1.8517E-06
	Positive	339.73	-6.67	0.0011045	2.89E+05	5776.00	0.085813	0.362050	.2238E-06
	Zero	775.10	-4.56	0.0012002	1.81E+05	3628.80	0.213520	1.329300	2.241E-06
	Positive	250.15	-4.56	0.00074781	2.91E+05	5815.70	0.042938	0.267690	4.3326E-06

Calculated by EMTP Program

1 Use line constant model

2 Frequency 50 Hz

3 Conductor temperature 50 celcius

4 Earth resistivity 100 ohm - meters

กองวิจัย ฝ่ายพัฒนาระบบไฟฟ้า	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบSB2-015/36032 ถูกแทนโดยแบบ.....
ผู้เขียน.....กิตติ..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... ตารางซีเคว้นซ์อิมพีแดนซ์ของสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 400 ตร.มม. สำหรับสายส่ง 115 kV ของ กฟภ.	เขียนเสร็จวันที่ .2 พ.ย. 2541 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น..... มาตราส่วน.....
รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	TABLE OF SEQUENCE IMPEDANCE OF AAC 400 mm^2 FOR PEA 115 kV TRANSMISSION LINE	แบบเลขที่...SB2-015/41003 แผ่นที่.1.ของจำนวน.1..แผ่น