

Redes de Transmisión de Datos - Práctica 8

Protocolos de control de flujo

Autor: Juan Manuel Orduña

16 de noviembre de 2010

1. Objetivos

El objetivo de esta práctica es la práctica del alumno con los protocolos de control de flujo. Para ello se partirá del canal de transmisión que representa el cable RS-232 y el programa de control del puerto serie desarrollado en la práctica anterior.

2. Realización de la práctica

Los alumnos, agrupados en los mismos grupos de 4 personas que en la práctica anterior, deberán modificar el programa en C desarrollado en la práctica anterior. Este nuevo programa deberá incorporar el protocolo de parada y espera (stop & wait) de la capa de enlace, de la siguiente forma:

- Cuando en el computador A el usuario aprieta una tecla, el carácter correspondiente se envía al computador B. El usuario del computador B debe responder enviando al computador A el carácter "q"minúscula (ASCII 71H) como reconocimiento de que le ha llegado el carácter.
- En el computador A, si se aprieta de nuevo otra tecla y aún no se ha recibido el carácter "q"del computador B (el usuario de B aún no ha apretado la tecla q), deberá salir un mensaje en la propia pantalla indicando "Esperando señal de control de flujo", y NO enviará el carácter tecleado. Sólo se enviará el carácter tecleado si el carácter enviado anteriormente fue respondido por parte del computador remoto con el carácter "q"
- El mismo proceso debe ocurrir con los caracteres tecleados desde el computador B

La evaluación de la práctica se centrará en el programa desarrollado por cada grupo.