

APELLIDOS:	
NOMBRE:	DNI:

Ejercicio: Creación y Configuración de una Página Web con PHP en XAMPP

Objetivo: Utilizar XAMPP para servir una página web que muestre información sobre los valores de las bandas de resistencias usando PHP, aplicando los conceptos aprendidos sobre servidores locales, URLs y la estructura de una página web.

Descripción del ejercicio:

1. Configuración del entorno local con XAMPP:

- Inicia el servidor Apache en XAMPP y asegúrate de que esté en funcionamiento. Esto se puede hacer desde el panel de control de XAMPP haciendo clic en el botón "Start" al lado de Apache.
- Abre tu navegador web y escribe `http://localhost` para comprobar que el servidor Apache está sirviendo correctamente la página de inicio de XAMPP.

2. Creación de la estructura del proyecto:

- Dentro del directorio `htdocs` de XAMPP, crea una nueva carpeta llamada `ta4-bandas-resistencias`.
- En esta carpeta, crea dos ficheros:
 1. Un archivo PHP llamado `index.php`. En los recursos de la tarea tienes el código de este fichero. Este será el punto de entrada de la web.
 2. Un archivo llamado `resistor-bands.php`
- Escribe en el navegador <http://localhost/ta4-bandas-resistencias> y comprueba que se carga tu web

3. Escritura del código PHP y HTML en `index.php`:

- En el fichero `resistor-bands.php` crea:
 1. Un array asociativo con los colores y el valor asociado a cada [color de la resistencia](#)
 2. Una función `generarListaColores()` que genere una variable `$html` con una etiqueta `<ul></ul>` donde a medida que recorres el array de colores, cree una tabla con dos columnas donde se muestre el color de la resistencia y el valor asociado
 3. Al acceder al `index.php`, se debe llamar a la función `generarListaColores()` y la página visualizará algo similar a esto:

NºPag.	Total