

 ANGLOGOLD ASHANTI		Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia				Data	03-02-26	
						Revisão	Rev.03	
		Equipamento: 0542FR01				Área	542 - FÁBRICA DE ÁCIDO I	
						Página	01	
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA						Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca		
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
Fornalha de Partida	1	0542SO 02	Gaveta de alimentação elétrica	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o Bloqueio.	CCM da Área 543. Gaveta TAG 0542SO02	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	2	0542SO 03				CCM da Área 543. Gaveta TAG 0542SO03		
	3	0542 BO 01				CCM da Área 543. Gaveta TAG 0542BO 01		
	4	0542 BO 02				CCM da Área 543. Gaveta TAG 0542BO 02		
	5	0542 HV 07	Válvula pneumática Circuito Gás	Q	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a válvula direcional de ar. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.. Posicionar o ar direcional para o ambiente. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o Bloqueio.	Válvula direcional de ar.	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a válvula direcional de ar. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Posicionar a válvula. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	6	0542 HV 30						
	7	0552 HV 07						
	8	0552 HV 30						
	9	0542-VN-05	Válvula manual alimentação Querosene	P	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Feche a válvula de alimentação. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o Bloqueio.	Valvula manual	1. De posse da chave do cadeado identifique a valvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula de alimentação de querosene e GPL 4. Comunicar o desbloqueio.	
	10	0542-VN-06	Válvula manual alimentação GLP					
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:					Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:			
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa								
Elaborador: Marco Aurélio Brito						Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca		
						Validação: Anderson Alves Cunha		

Início

- Cadeado Individual - Cor Vermelho
- Cadeado de Sistema - Cor Azul
- Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde
- Cadeado de Transferência - Cor Preto