

	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia				Data	03-02-26		
					Revisão	Rev.03		
	Equipamento: 0545TQ02				Área	545- Estocagem Diária de Ácido		
					Página	01		
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA					Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca			
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
Tanque de Estocagem Diária	1	0545-VN-05	Válvula manual de Alimentação do Tanque proveniente da área 542	Q	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3. Feche a válvula. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o Bloqueio.	Acionamento da válvula manual no manifold da área 542	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	2	0545-VN-06	Válvula manual de Alimentação do Tanque proveniente da área 552			Acionamento da válvula manual no manifold da área 552		
	3	0545-VN-07	Válvula manual de alimentação do tanque proveniente do descarregamento de carretas			Acionamento da válvula manual próximo ao costado do 0545TQ02		
	4	0545FV02	Válvula pneumática na saída do tanque de interligação da linha de 4" com a linha de 8"			Acionamento da válvula próximo à saída do 0545TQ02		
	5	0545FV03	Válvula pneumática na saída do tanque de interligação da linha de 4" com a linha de 8"			Acionamento da válvula próximo à saída do 0545TQ02		
	6	0545-VN-08	Válvula manual na saída do tanque de interligação da linha de 4" com a linha de 8"			Acionamento da válvula próximo à saída do 0545TQ02		
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:				Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:				
Realizar drenagem do tanque por peso de coluna. Manter abertas as válvuas 0545FV07C / 07D / 08C / 08D								
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa								
Elaborador: Marco Aurélio Brito					Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca			
					Validação: Anderson Alves Cunha			

Início

- Cadeado Individual - Cor Vermelho
- Cadeado de Sistema - Cor Azul
- Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde
- Cadeado de Transferência - Cor Preto