

 ANGLOGOLD ASHANTI	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia					Data	11-01-25	
						Revisão	Rev.04	
	Equipamento: PLC / Supervisório - Estação de Descarregamento					Área	Teleférico - Estação de Descarregamento	
						Página	01	
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA						Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca		
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
Sistema Supervisório e PLC Estação de Descarregamento	1	0422-PE-PLC-QZ	Botoeira de Emergencia Chave de Desalinhamento. Chave de Emergencia Sensores Verificar qual o circuito que deverá ser desenergizado para realização das atividades. Esta verificação deverá ser feita através da identificação dos circuitos no desenho arquivado no prontuário físico ou eletrônico da NR10 referente à automação da estação de descarregamento do Teleférico.	E	Realizar desenergização e bloqueio na fonte principal de energia elétrica; Avaliar necessidade de consulta aos instrumentos normativos abaixo para realização das atividades: - PN-0079: Aplicação Sistema de Bloqueio; - PN-0408: Instalações Elétricas na AGA Brasil; PN-0573: Intervenção em Circuitos Elétricos Energizado; Aplicar a regra pela vida nº 1; Aplicar a consulta ao cartão de parada inerentes às atividades que serão realizadas principalmente os que se referem a Instalações Elétricas e Isolamento de Energia. Intervenções elétricas no equipamento e/ou sistema elétrico do mesmo: - Aplicar os itens descritos acima; - Aplicar o item 10.5.1 da NR10; (DISPINÍVEL PARA CONSULTA NO CCM) - Observar os itens 10.5.3 e 10.6 da NR10 e aplicá-los quando necessário somente com acompanhamento do Supervisor de Manutenção Elétrica; (DISPINÍVEL PARA CONSULTA NO CCM)	Painel Elétrico 0422-PE-PLC-QZ	Desbloqueio e energização na fonte principal de energia elétrica; - Aplicar o item 10.5.2 da NR10; (DISPINÍVEL PARA CONSULTA NO CCM)	 
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:					Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:			
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa						Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca		
Elaborador: Edivaldo José Ferreira						Validação: Anderson Alves Cunha		

Início

- Cadeado Individual - Cor Vermelho
- Cadeado de Sistema - Cor Azul
- Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde
- Cadeado de Transferência - Cor Preto