Lab 05.

Bài 1:

$$W_{xh} x_t = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,1 \end{bmatrix}$$

$$W_{hh} h_{t-1} = \begin{bmatrix} 0,3 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,17 \\ 0,2 \end{bmatrix}$$

$$a_t = \begin{bmatrix} 0,67 \\ 0,3 \end{bmatrix}$$

$$h_t = \tanh(a_t) = \begin{bmatrix} 0.5850 \\ 0,2913 \end{bmatrix}$$

Được quét bằng CamScanner

17. LSTM gates

$C_t = (0,9 \times 0,8) + (0,2 \times 0,5) = 0,82.$

- Nếu forget gate gần 1: model có xu hg giữ lại thông tin cũ từ C_{t-1} truyền sang C_t
- Nếu forget gate gần 0: model có xu hg loại bỏ thông tin cũ (-> C_{t-1} để nhường chỗ cho thông tin mới

Được quét bằng CamScanner