

Commandes Terminal

Production Adjointe - Labo Argoat

1. Developpement local

Lancer l'application en local

```
npm run dev
```

Lance le serveur Next.js sur `http://localhost:3000` pour tester les modifications avant de deployer. Arrêter avec `Ctrl+C`.

2. Deploiement sur Vercel

Deployer les modifications

```
git add . && git commit -m "description" && git push
```

Envoie toutes les modifications sur GitHub. Vercel déploie automatiquement. Remplacer "description" par un court resume des changements.

Voir l'etat des fichiers modifies

```
git status
```

Affiche la liste des fichiers modifies, ajoutés ou supprimés depuis le dernier commit.

3. Relais d'impression Zebra

Lancer le relais d'impression

```
cd C:\production-adjointe\print-relay && node server.js
```

Démarré le serveur relais sur le port 3001. Doit tourner en permanence sur le PC du labo pour que l'impression fonctionne. Arrêter avec `Ctrl+C`.

Important : le relais est indépendant du déploiement Vercel. Il faut le relancer manuellement après chaque redémarrage du PC.

4. Diagnostic reseau (imprimantes)

Tester si une imprimante repond

```
ping 192.168.1.XX
```

Vérifie si la machine est joignable sur le réseau. Remplacer XX par le dernier chiffre de l'IP de l'imprimante.

Tester si le port d'impression est ouvert

```
Test-NetConnection 192.168.1.XX -Port 9100
```

PowerShell uniquement. Vérifie si le port 9100 (impression RAW) est accessible. `TcpTestSucceeded` doit afficher `True`.

Redémarrer la carte reseau

```
Get-NetAdapter | Where-Object {$_.Status -eq "Up"} | Restart-NetAdapter
```

PowerShell en administrateur. Utile quand le ping ne passe plus alors que l'imprimante est bien connectée.

5. Adresses IP actuelles

Appareil	Adresse IP
PC Relay	192.168.1.30
Imprimante Antoine	192.168.1.12
Imprimante secteur	192.168.1.69

Les adresses IP des imprimantes sont configurables dans le panneau admin du logiciel (onglet Imprimantes).

6. Resume rapide

Action	Commande	Ou
Tester en local	<code>npm run dev</code>	Terminal projet
Deployer	<code>git add . && git commit && git push</code>	Terminal projet
Lancer le relay	<code>node server.js</code>	Terminal PC labo
Ping imprimante	<code>ping 192.168.1.XX</code>	CMD ou PowerShell
Test port 9100	<code>Test-NetConnection IP -Port 9100</code>	PowerShell
Reset carte reseau	<code>Get-NetAdapter ... Restart-NetAdapter</code>	PowerShell admin