

Уравнения движения

October 18, 2023

1 Введение

Траектория: $x(t), y(t)$ и т.д. То, что описывает движение частицы. Результат решения уравнений движения.

Уравнения движения описывают силы (причины движения).

Поэтому они имеют вид дифференциальных уравнений, зависящих от времени.

Самый простой пример - уравнение Ньютона.

$$\frac{d^2 x}{dt^2} \equiv \ddot{x} = \frac{1}{m} \sum F_x$$

$$\ddot{\vec{r}} = \frac{1}{m} \sum \vec{F}$$

В кристаллах вместо обычной массы будет стоять эффективная масса m^* электрона, которая может зависеть от направления.

Например, в арсениде галлия (GaAs) эффективная масса электрона:

$$m^* = 0.067m_e$$

Другие примеры уравнений движения: уравнения Лагранжа, уравнения Гамильтона и т.д.

Некоторые формы движения не приводят к конкретным траекториям. Примеры: квантовые уравнения (ур-е Шредингера), уравнения переноса (теплопроводности и диффузии).

2 Движение электронов в полупроводнике

Теория Друде - электроны в кристалле движутся так же, как в вакууме, но с другой (эффективной) массой, а также на них действует сила сопротивления со стороны кристалла, пропорциональная скорости.

$$\ddot{\vec{r}} = \frac{q}{m^*} \left(\vec{E} + \left[\dot{\vec{r}}, \vec{B} \right] \right) - \frac{\dot{\vec{r}}}{\tau}$$

τ - время рассеяния (на самом деле означает время свободного пробега электрона).

Если кроме полей и кристалла электрон движется в каком-то ещё потенциале $U(\vec{r})$ (например, он движется среди нанокристаллов или квантовых точек), то необходимо добавить силу, связанную с этим потенциалом:

$$\ddot{\vec{r}} = \frac{q}{m^*} \left(\vec{E} + \left[\dot{\vec{r}}, \vec{B} \right] \right) - \frac{\dot{\vec{r}}}{\tau} - \frac{1}{m^*} \nabla U$$

Если учесть тепловое движение, то нужно добавить случайное воздействие в уравнение движения, которое будет описывать случайное изменение скорости электрона под действием тепловых колебаний атомов. Можно вместо случайного изменения скорости случайно менять координату (это не соответствует физике явления, но проще сделать во время расчета).

Если сила сопротивления Друде описывает передачу части энергии электрона кристаллической решетке, то случайное блуждание будет описывать диффузию электронов (расплывание в стороны).

Уравнение движения на самом деле удобнее переписать, используя и координату, и скорость:

$$\begin{cases} \dot{\vec{v}} = \frac{q}{m^*} \left(\vec{E} + \left[\vec{v}, \vec{B} \right] \right) - \frac{\vec{v}}{\tau} - \frac{1}{m^*} \nabla U(\vec{r}) \\ \dot{\vec{r}} = \vec{v} \end{cases}$$

В случае случайного изменения координаты, мы можем модифицировать второе уравнение:

$$\begin{cases} \dot{\vec{v}} = \frac{q}{m^*} \left(\vec{E} + \left[\vec{v}, \vec{B} \right] \right) - \frac{\vec{v}}{\tau} - \frac{1}{m^*} \nabla U(\vec{r}) \\ \dot{\vec{r}} = \vec{v} + \vec{v}_{rand} \end{cases}$$

где \vec{v}_{rand} - случайная добавка к скорости, которая меняется с каждым шагом по времени (шаги по времени у нас появятся, когда мы будем использовать численные методы).

Если учесть отталкивание между электронами, то необходимо добавить ещё силу Кулона:

$$\ddot{\vec{r}} = \frac{q}{m^*} \left(\vec{E} + \left[\dot{\vec{r}}, \vec{B} \right] \right) - \frac{\dot{\vec{r}}}{\tau} - \frac{1}{m^*} \nabla U + \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \sum_n \frac{\vec{r} - \vec{r}_n}{|\vec{r} - \vec{r}_n|^3}$$

где n - индекс, проходящий по всем электронам, достаточно близким к тому, который мы рассматриваем (или всем электронам в нашей области расчёта).

Тогда приходится решать систему уравнений движения для всех электронов сразу.

$$\ddot{\vec{r}}_k = \frac{q}{m^*} \left(\vec{E} + \left[\dot{\vec{r}}_k, \vec{B} \right] \right) - \frac{\dot{\vec{r}}_k}{\tau} - \frac{1}{m^*} \nabla U(\vec{r}_k) + \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \sum_n \frac{\vec{r}_k - \vec{r}_n}{|\vec{r}_k - \vec{r}_n|^3}$$