Arduino Temelleri · Ders 2/12 · Görevler

T02 · Değişkenle hız

Devre: T01 devresinin aynısı. Kabloya dokunma.

Başlamadan önce: `Adim2_Kod_T02` kodunu aç ve **Dosya → Farklı Kaydet** ile adını ekleyerek kaydet (ör. `T02_ayse`). Orijinal kod bozulmasın. Her görevden sonra yükle ve dene.

1 9. sınıf

`bekleme`'yi 150 yap. Kaç satırı değiştirdin?

İpucu: T01'de aynı iş için kaç satır değiştiriyordun?

Tahminim:

Gördüğüm:

Neden?

2 9. sınıf

Yanık ve sönük süreler ayrı olsun: iki değişken kullan, `yanikSure = 100` ve `sonukSure = 900`.

İpucu: int bekleme satırının altına iki yeni int satırı ekle, delay'lerde onları kullan.

3 10. sınıf

loop'un sonuna `bekleme = bekleme - 50;` ekle ve izle. LED hızlanıyor; bir süre sonra neden takılıp kalıyor?

İpucu: setup'a `Serial.begin(9600);`, loop'a `Serial.println(bekleme);` ekle. Seri Monitör'de bekleme'nin son değeri ne?

Tahminim:

Gördüğüm:

Neden?

Bitirdin mi? Kendi kodunu öğretmeninin `Adim4_Cevap_T02` koduyla karşılaştır. Aynı işi farklı yazmış olabilirsin; çalışıyorsa ikisi de doğru.