Arduino Temelleri · Ders 5/12 · Görevler

T05 · Dizi ve for

Devre: T04 devresinin aynısı. Kabloya dokunma.

1 · Doküman | 2 · Kod | **3 · Görev** | 4 · Cevap

Başlamadan önce: `Adim2_Kod_T05` kodunu aç ve **Dosya → Farklı Kaydet** ile adını ekleyerek kaydet (ör. `T05_ayse`). Orijinal kod bozulmasın. Her görevden sonra yükle ve dene.

1 9. sınıf

Işık **sağdan sola** koşsun.

İpucu: i 2'den başlasın, `i--` ile azalsın. Koşul ne olmalı ki 0 da yansın?

2 9. sınıf

Dizideki sırayı `{5, 13, 4}` yap. Ne değişti? loop'a dokundun mu?

Tahminim: .....

Gördüğüm: .....

Neden? .....

3 10. sınıf

Işık **gidip gelsin**: biri ileri, biri geri iki for döngüsü kullan.

İpucu: Uçtaki LED'ler iki kez yanmasın: geri dönen for sadece ortadakini yaksın.

Bitirdin mi? Kendi kodunu öğretmeninin `Adim4_Cevap_T05` koduyla karşılaştır. Aynı işi farklı yazmış olabilirsin; çalışıyorsa ikisi de doğru.