Arduino Temelleri · Ders 6/12 · Görevler

T06 · Buton

Devre: T05 devresi + buton (A4). Butonun öbür ucu T01'den beri takılı GND hattına bağlanır.

Başlamadan önce: `Adim2_Kod_T06` kodunu aç ve **Dosya → Farklı Kaydet** ile adını ekleyerek kaydet (ör. `T06_ayse`). Orijinal kod bozulmasın. Her görevden sonra yükle ve dene.

1 9. sınıf

Ters çalışsın: basılıyken **sağdaki**, bırakıkken **soldaki** LED yansın.

İpucu: if ve else'in içini değiştir.

2 9. sınıf

Butona basılıyken koşan ışık (T05) çalışsın, bırakınca dursun.

İpucu: T05'in for döngüsünü if'in içine taşı. else'e ihtiyaç var mı?

3 10. sınıf

Her **basışta** ışık bir sonraki LED'e geçsin.

İpucu: `int onceki = HIGH;` ve `if (durum == LOW && onceki == HIGH)`. Turun sonunda `onceki = durum;` ve `delay(20);` yaz (buton basınca birkaç ms titrer; bekleme bunu tek basış saydırır).

Bitirdin mi? Kendi kodunu öğretmeninin `Adim4_Cevap_T06` koduyla karşılaştır. Aynı işi farklı yazmış olabilirsin; çalışıyorsa ikisi de doğru.