Arduino Temelleri · Ders 7/12 · Görevler

T07 · Buzzer

Devre: T06 devresi + pasif buzzer (A5).

1 · Doküman | 2 · Kod | **3 · Görev** | 4 · Cevap

Başlamadan önce: `Adim2_Kod_T07` kodunu aç ve **Dosya → Farklı Kaydet** ile adını ekleyerek kaydet (ör. `T07_ayse`). Orijinal kod bozulmasın. Her görevden sonra yükle ve dene.

1 9. sınıf

Notalar **ters sırayla** çalsın: Sol, Mi, Do.

İpucu: T05'te for'u nasıl geri saydırmıştık?

2 9. sınıf

Notaları La (440), Si (494), üst Do (523) yap. Ses nasıl değişti?

İpucu: Sadece NOTA dizisini değiştir.

Tahminim:

Gördüğüm:

Neden?

3 10. sınıf

Butona basılı tuttukça ses yavaşça **incelsin**: bir frekans değişkeni her turda 10 artsın, buton bırakılınca 200'e dönsün.

İpucu: `int frekans = 200;` · basılıysa `tone(BUZZER, frekans);` ve `frekans = frekans + 10;` · değilse `noTone` ve 200 · sonda `delay(20);`

Bitirdin mi? Kendi kodunu öğretmeninin `Adim4_Cevap_T07` koduyla karşılaştır. Aynı işi farklı yazmış olabilirsin; çalışıyorsa ikisi de doğru.