T09 · delay mi, millis mi?

Devre: T08 devresinin aynısı. Kabloya dokunma.

Başlamadan önce: `Adim2_Kod_T09` kodunu aç ve **Dosya → Farklı Kaydet** ile adını ekleyerek kaydet (ör. `T09_ayse`). Orijinal kod bozulmasın. Her görevden sonra yükle ve dene.

1 9. sınıf

DENEY: loop'un en başına `delay(1000);` ekle. Butona bas. Sağ LED neden geç tepki veriyor? (Deneyden sonra sil.)

Tahminim: .....

Gördüğüm: .....

Neden? .....

2 9. sınıf

Sol LED **saniyede bir** yanıp sönsün.

💡 **İpucu:** Kodda 500 nerede? "Saniyede bir" ne demek, sınıfça karar verin.

3 10. sınıf

Orta LED de 300 ms'de bir, kendi ritmiyle yanıp sönsün.

💡 **İpucu:** İkinci bir `sonDegisim2` ve ikinci bir `yanik2` değişkeni. Sol LED'in if bloğunu kopyala ve değiştir.

Bitirdin mi? Kendi kodunu öğretmeninin `Adim4_Cevap_T09` koduyla karşılaştır. Aynı işi farklı yazmış olabilirsin; çalışıyorsa ikisi de doğru.