Arduino Temelleri · Ders 10/12 · Görevler

T10 · İkinci satır

Devre: T09 devresi + satır 2 kablosu (j7 → D12).

1 · Doküman | 2 · Kod | **3 · Görev** | 4 · Cevap

Başlamadan önce: `Adim2_Kod_T10` kodunu aç ve **Dosya → Farklı Kaydet** ile adını ekleyerek kaydet (ör. `T10_ayse`). Orijinal kod bozulmasın. Her görevden sonra yükle ve dene.

1 9. sınıf

`bekleme`'yi sırayla 500, 100, 20, 5 yap. Titreme hangi değerde kayboldu?

Tahminim: .....

Gördüğüm: .....

Neden? .....

2 9. sınıf

`HAYALET_DENEYI = true` yap. Hangi LED'ler yandı? Neden 4 tane?

💡 **İpucu:** Açık satırları ve açık sütunları kâğıda çiz, kesişimleri say.

Tahminim: .....

Gördüğüm: .....

Neden? .....

3 10. sınıf

6 LED ile **"T" harfi** çiz: üst satırın üçü + alt satırın ortası. Hayalet olmasın!

💡 **İpucu:** ledYak ile dört LED'i tek tek yak, her birinden sonra `delay(2);`

Bitirdin mi? Kendi kodunu öğretmeninin `Adim4_Cevap_T10` koduyla karşılaştır. Aynı işi farklı yazmış olabilirsin; çalışıyorsa ikisi de doğru.