Arduino Temelleri · Ders 11/12 · Görevler

T11 · Tam matris

Devre: T10 devresi + kalan 6 satır + kalan 5 sütun hattı. Bitince Stacker devresinin aynısı.

Başlamadan önce: `Adim2_Kod_T11` kodunu aç ve **Dosya → Farklı Kaydet** ile adını ekleyerek kaydet (ör. `T11_ayse`). Orijinal kod bozulmasın. Her görevden sonra yükle ve dene.

1 9. sınıf

Nokta ekranı **sütun sütun** gezsin (yukarıdan aşağı, sonra sağa).

İpucu: İki for satırının yerini değiştir.

2 9. sınıf

Sadece **çerçeve**: nokta yalnızca kenardaki LED'lerde dursun.

İpucu: `if (s == 0 || s == 7 || k == 0 || k == 7)` (`||` = veya)

3 10. sınıf

Nokta sadece **köşegende** gezsin: (0,0), (1,1) … (7,7). Tek bir for yeter mi? Neden?

Tahminim: .....

Gördüğüm: .....

Neden? .....

Bitirdin mi? Kendi kodunu öğretmeninin `Adim4_Cevap_T11` koduyla karşılaştır. Aynı işi farklı yazmış olabilirsin; çalışıyorsa ikisi de doğru.