Словарь данных системы «Stets Home»

Элемент данных	Описание	Структура или тип данных	Длина	Значение
Пользователь	Пользователь, который пользуется приложением	Имя пользователя + Email + Пароль		
Имя пользователя	Имя пользователя, которое отображается в приложении	Символьное значение	1-100 символов	Буквы, пробелы, дефис. Например: Екатерина
Email	Адрес электронной почты пользователя. Также является логином для входа	Символьно-числовое значение	До 300 символов	Уникальный адрес в формате name@example.com
Пароль	Пароль пользователя. Минимум одна строчная и одна прописная буква латинского алфавита.	Символьно-числовое значение	8-16 символов	Минимум одна строчная и одна прописная буква латинского алфавита. Например: Stets123!
Доступ к дому	Информация о предоставлении пользователю доступа к определенному дому и его роли по отношению к этому дому	Email + Название дома + Роль		
Дом	Объект умного дома, созданный пользователем и объединяющий комнаты, лампочки, участников и сценарии. Максимум 10 домов у одного пользователя. Первый дом создается автоматически.	Название дома		
Название дома	Название дома, которое задает пользователь	Символьное значение	1-100 символов	Буквы, пробелы, дефис, цифры. Например: Квартира, Дача
Роль	Роль, которая есть у пользователя по отношению к дому	Символьное значение	До 20 символов	Владелец / Член семьи
Комната	Помещение внутри дома, создаваемое пользователем для размещения, группировки и совместного управления лампочками. Максимум 10 комнат в одном доме.	Название комнаты + Тип комнаты + Иконка		
Иконка	Значок, отображаемый для комнаты в приложении.	Символьное значение	До 50 символов	Идентификатор иконки из предустановленного набора. Например: bedroom_icon, kitchen_icon, bathroom_icon
Название комнаты	Название комнаты, которое отображается пользователю. Название должно быть уникальным в пределах одного дома.	Символьно-числовое значение	1-100 символов	Буквы, пробелы, дефис, цифры. Например: Кухня, Спальня, Спальня 2
Тип комнаты	Тип помещения, который выбирает пользователь	Символьное значение	До 30 символов	Гостиная / Спальня / Кухня / Ванная / Кабинет / Другое
Лампочка	Умное устройство, добавленное в дом, которым пользователь может управлять через приложение, включая включение, выключение и изменение режима энергосбережения. В одном доме максимум **100 устройств.**	Название лампочки + Уникальный код + Модель + Статус включения + Статус энергосбережения + Статус доступности		
Название лампочки	Название, заданное пользователем; по умолчанию может формироваться на основе модели	Символьно-числовое значение	1-100 символов	Буквы, пробелы, дефис, цифры. Например: Stets Light A1
Уникальный код	Заводской код лампочки, который вводится вручную или считывается из QR-кода	Символьное значение	12 символов	Уникальная последовательность из 12 цифр. Например: 123456789012
Модель	Наименование модели лампочки	Символьно-числовое значение	До 100 символов	Буквы, пробелы, дефис, цифры. Например: Stets Light A1
Статус включения	Текущее состояние лампочки (включена/выключена)	Логический тип	1 бит	Включена / Выключена

Элемент данных	Описание	Структура или тип данных	Длина	Значение
Статус энергосбережения	Текущее состояние режима энергосбережения лампочки (включено/выключено)	Логический тип	1 бит	Включен / Выключен
Статус доступности	Текущее состояние лампочки	Логический тип	1 бит	Доступна / Недоступна
Действие в сценарии	Действие, назначенное определенной лампочке в рамках сценария, которое должно быть выполнено при запуске сценария	Название сценария + Уникальный код + Действие		
Сценарий	Список определенных действий, который задает пользователь. Пользователь может создать максимум 10 сценариев. Сценарий может запускаться вручную или по расписанию.	Название сценария + Дата создания + Дата обновления + Время запуска + Время окончания + Статус сценария		
Название сценария	Название сценария, которое задает пользователь.	Символьно-числовое значение	До 30 символов	Буквы, пробелы, дефис, цифры. Например: Утро, Выключить весь свет.
Действие	Команда, которая должна быть выполнена лампочкой при запуске сценария	Логический тип	1 бит	Включить / Выключить
Дата создания	Дата, когда пользователь создал сценарий	Дата, время дд.мм.гггг чч:мм	16 символов	Например: 22.03.2022 14:56
Дата обновления	Дата, когда пользователь обновил сценарий	Дата, время дд.мм.гггг чч:мм	16 символов	Например: 22.03.2022 14:56
Время запуска	Время автоматического запуска сценария	Время, чч:мм	5 символов	Например: 07:30. Если время не указано, сценарий запускается только вручную.
Время окончания	Время окончания сценария	Время, чч:мм	5 символов	Например: 23:30
Статус сценария	Состояние автоматического выполнения сценария по расписанию	Логический тип	1 бит	Включен / Выключен
День недели в сценарии	Информация о дне недели, в который должен запускаться сценарий	Название сценария + День недели		
День недели	День недели, доступный для настройки расписания сценария	День недели		
День недели	День недели	Символьное значение	До 11 символов	Понедельник / Вторник / Среда / Четверг / Пятница / Суббота / Воскресенье