

IT Essentials 5.0

3.1.4.5 Лабораторная работа — установка адаптерных плат

Введение

Распечатайте и выполните эту лабораторную работу.

В ходе этой лабораторной работы вы будете устанавливать сетевую плату, плату беспроводной сети и плату видеоадаптера.

Рекомендуемое оборудование

- Компьютер с установленными блоком питания, материнской платой и приводами.
- Сетевая плата.
- Плата беспроводной сети.
- Плата видеоадаптера.
- Винты для адаптерных плат.
- Антистатический коврик и браслет.
- Набор инструментов.
- Руководство к материнской плате.

Действие 1

Гнездо расширения какого типа совместимо с сетевой платой?

Найдите совместимое гнездо расширения для сетевой платы на материнской плате.

Если требуется, удалите крышку с гнезда в задней части корпуса.

Совместите сетевую плату с гнездом расширения.

Аккуратно надавите на сетевую плату, чтобы она полностью встала на место.

Закрепите сетевую плату, с помощью винта прикрепив к корпусу монтажную скобу для ПК.

Действие 2

Гнездо расширения какого типа совместимо с платой беспроводной сети?

Найдите совместимое гнездо расширения для платы беспроводной сети на материнской плате.

Если требуется, удалите крышку с гнезда в задней части корпуса.

Совместите плату беспроводной сети с гнездом расширения.

Аккуратно надавите на плату, чтобы она полностью встала на место.

Закрепите плату беспроводной сети, с помощью винта прикрепив к корпусу монтажную скобу для ПК.

Действие 3

Гнездо расширения какого типа совместимо с платой видеоадаптера?

Найдите совместимое гнездо расширения для платы видеоадаптера на материнской плате.

Если требуется, удалите крышку с гнезда в задней части корпуса.

Совместите плату видеоадаптера с гнездом расширения.

Аккуратно надавите на плату, чтобы она полностью встала на место.

Закрепите плату видеоадаптера, с помощью винта прикрепив к корпусу монтажную скобу для ПК.

Лабораторная работа завершена. Пригласите инструктора для проверки вашей работы.