

Prácticas de reparación

Prácticas de reparación despois da montaxe do PC se non encende

Collemos o **PC doutro grupo**, que nos asigne a profesora e:

Práctica inicial - Conexións e estado

Miramos as conexións feitas na placa base e comprobamos explícitamente:

- Conector ATX 12V estea correctamente conectado. **Está ok?**_____
- Se hai jumper Clear CMOS comprobar que está na posición correcta (mirar manual, xeralmente pin 1-2). **Está ok?**_____
- Mainpower ben conectado. **Está ok?**_____

Se o PC ENCENDE --- Práctica: Comprobar funcionamento de

Indicamos SI ou NON en función do seu funcionamento.

Pw_on:___ Reset:___ Luz Encendido:___ Luz Disco Duro:___

Se o PC NON ENCENDE --- Práctica: Comprobar continuidade cable alimentación

Práctica: Polímetro en modo CONTINUIDADE

Medimos a continuidade dos 3 cables que ten o cable de alimentación do PC. **Se o polímetro da 0 ou pita entón o cable FUNCIONA OK Se o polímetro da 1 entón o cable está estropeado, xa que non se pecha o circuito**

- Cable 1 - Correcto?_____
- Cable 2 - Correcto?_____
- Cable 3 - Correcto?_____

Práctica: Polímetro en modo RESISTENCIA

Medimos a RESISTENCIA dos 3 cables que ten o cable de alimentación do PC. **Se o polímetro da 0 ou cercano a 0 entón o cable FUNCIONA OK Se o polímetro da 1 entón o cable está estropeado, xa que non se pecha o circuito**

- Cable 1 - Correcto?_____
- Cable 2 - Correcto?_____
- Cable 3 - Correcto?_____

Práctica: Resetear a parámetros de fábrica

1. Entramos en BIOS e poñémoslle un contrasinal. **Feito:**_____
2. **Volvemos ao noso PC orixinal:**
 - Tentamos entrar na BIOS. **Pide contrasinal?**_____
 - Resetemos a BIOS:

- Apagamos o PC
 - Cambiamos o jumper de sitio
 - Encendemos o PC e mantemolo encendido uns segundos
 - Apagamos de novo
- Accedemos de novo e non debería de pedir o contrasinal. **Funcionou?**_____

Práctica: Comprobar os USB frontales e tarxetas de expansión si funcionan e audio frontal

Materiais necesarios:

- Pendrive USB
- Pendrive live CD dun SO.
- Tarxeta MicroUSB
- Cascos

1. Iniciamos un Sistema Operativo. Se o equipo non o ten, emprega un sistema operativo Live USB.

Conecta un **Pendrive** nos conectores frontais e responde:

- **Podes abrir o USB? ____ Está ben conectado?____**

2. Iniciamos un Sistema Operativo. Se o equipo non o ten, emprega un sistema operativo Live USB.

Conecta una **tarxeta MICROUSB** e responde:

- **Podes abrir a tarxeta? ____ Está ben conectado o módulo de tarxetas?____**

3. Comprobar se o audio frontal funciona. Conectamos cascos e comprobamos se hai son. **Funciona?**_____