Exercice1:

Énoncé :

Tâche	Durée	Antécédents
A	4	—
B	6	—
C	3	A
D	5	A, B
E	2	C
F	4	D, E

Questions :

1. Construire le graphe MPM.
2. Calculer les dates au plus tôt et au plus tard.
3. Identifier le chemin critique et la marge totale de chaque tâche.

Exercice2:

Énoncé :

Projet de construction d'un garage :

Tâche	Description	Durée	Antécédents
A	Étude	5	—
B	Terrassement	3	A
C	Fondations	4	B
D	Murs	6	C

Tâche	Description	Durée	Antécédents
E	Toiture	4	D
F	Électricité	3	D
G	Peinture	2	E, F
H	Finitions	3	G

Questions :

1. Faire le graphe MPM.
2. Faire le diagramme de Gantt.
3. Identifier le chemin critique.
4. Calculer la marge totale de F.