

Table 14. Port A alternate function mapping (AF8 to AF15)

Port	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
PA0	-	USART4_TX	-	-	-	-	-	-
PA1	TIM15_CH1N	USART4_RX	-	-	-	-	-	-
PA2	TIM15_CH1	-	-	-	-	-	-	-
PA3	TIM15_CH2	-	-	-	-	-	-	-
PA4	-	-	-	-	-	-	-	-
PA5	-	-	-	-	-	-	-	-
PA6	-	-	-	-	-	-	-	-
PA7	-	-	-	-	-	-	-	-
PA8	SPI1_NSS/ I2S1_WS	TIM1_CH2N	TIM1_CH3N	TIM3_CH3	TIM3_CH4	TIM14_CH1	USART1_RX	MCO2
PA9	I2C2_SCL	-	-	-	-	-	-	-
PA10	I2C2_SDA	-	-	-	-	-	-	-
PA11	-	-	-	-	-	-	-	-
PA12	-	-	-	-	-	-	-	-
PA13	-	-	-	-	-	-	-	-
PA14	SPI1_NSS/ I2S1_WS	USART2_RX	TIM1_CH1	MCO2	USART1_RTS/ USART1_DE/ USART1_CK	-	-	-
PA15	USART3_RTS/U SART3_DE/USA RT3_CK	-	-	-	-	-	-	-