Задание 6.1

Лабораторная работа: Использование маршрутизаторов

Статическая маршрутизация

Цель работы:

Ознакомиться с работой маршрутизаторов; научиться формировать статические маршруты и прописывать их в таблицы маршрутизации сетевых устройств.

Теоретический материал

Запуск эмулятора NetEmul

Для запуска эмулятора NetEmul необходимо:

- Воспользоваться соответствующим пунктом главного меню операционной системы
- Либо выполнить в терминале команду `netemul`

Порядок выполнения лабораторной работы

1. С помощью инструмента «Вставить текстовую надпись» добавить на рабочее поле эмулятора надпись, содержащую:
    - Номер группы
    - Ф. И. О студента, выполняющего работу
2. Построение модели сети:
    1. Выбрать исходные данные для выполнения работы
    2. Используя соответствующие инструменты на панели эмулятора, построить сеть в соответствии с рисунком. В свойствах каждого

маршрутизатора необходимо указать количество интерфейсов, равное 4.

3. Настроить интерфейсы компьютеров и маршрутизаторов, задав каждому IP-адрес и маску подсети. Добавить возле каждого компьютера и интерфейса роутера надписи с их IP-адресом и маской подсети.
4. Проверить работоспособность построенной модели локальной вычислительной сети, передав пакеты (TCP, 5 KB) от одного устройства до другого в пределах одной подсети.

