Hoja de Trabajo: Extracción Disciplinada de Datasheet[cite: 5]

Toda cifra de ingeniería debe incluir valor, unidad, condición de prueba y relevancia[cite: 5].

1. Identificación y Requerimientos

Dispositivo: _____ **Fabricante:** _____[cite: 5]
Aplicación: _____[cite: 5]

2. Parámetros de Extracción

- V_{DSS}**:** valor _____ / condición _____ / relevancia _____[cite: 5]
- I_D **continuo:** valor _____ / térmica _____ / relevancia _____[cite: 5]
- I_D **pulsado:** valor _____ / cond. de pulso _____[cite: 5]
- $V_{GS(th)}$**:** rango _____ / cond. de prueba _____[cite: 5]
- $R_{DS(on)}$**:** valor _____ / V_{GS} _____ / I_D _____ / temp. _____[cite: 5]
- Q_g**:** valor _____ / cond. de prueba _____[cite: 5]
- $R_{\theta JC}$**:** _____ $R_{\theta JA}$**:** _____[cite: 5]
- **SOA:** ¿Presente? ☐ SÍ ☐ NO figura/página _____[cite: 5]
- **Body diode:** I_S _____ / V_{SD} _____ / recuperación _____[cite: 5]

¿Qué parámetro es más fácil usar incorrectamente? ¿Por qué?[cite: 5]

Datasheet de Demostración (Solo Ilustrativo)[cite: 5]

IRLZ44N — Infineon[cite: 5]

- $V_{DSS} = 55\,\text{V}$[cite: 5].
- I_D max @ 25°C: 47 A en la ficha de producto, condicionado por térmica[cite: 5].
- $V_{GS(th)} =$ 1-2 V[cite: 5].
- $R_{DS(on)}$ depende de V_{GS} y corriente de prueba[cite: 5] ($22\,\text{m}\Omega$@10 V, $25\,\text{m}\Omega$@5 V, $35\,\text{m}\Omega$@4 V)[cite: 5].
- Q_G typ $\sim 32\,\text{nC}$[cite: 5].
- $R_{\theta JC}$ max $1.8\,\text{K/W}$[cite: 5].
- SOA disponible[cite: 5].
- Body diode con ratings propios[cite: 5].