

## 真题整理详解

### 2002 年真题：单频正弦信号采样

信号  $x(t) = \cos(50t)$  的最高角频率为  $\Omega_m = 50 \text{ rad s}^{-1}$ 。无混叠恢复要求最小采样角频率满足  $\Omega_s = 2\Omega_m$ 。再用  $f_s = \frac{\Omega_s}{2\pi}$  和  $T_s = \frac{1}{f_s}$  换算，得到：

$$f_{s, \min} = \frac{50}{\pi} \text{ Hz}, \quad T_{s, \max} = \frac{\pi}{50} \text{ s}$$

### 2003 年真题：多频正弦信号采样

常数项不增加频率上限；两项正弦分量的角频率分别为  $200 \text{ rad s}^{-1}$  与  $300 \text{ rad s}^{-1}$ ，故最高角频率为  $\Omega_m = 300 \text{ rad s}^{-1}$ 。同样按最小采样频率  $\Omega_s = 2\Omega_m$  换算：

$$f_{s, \min} = \frac{300}{\pi} \text{ Hz}, \quad T_{s, \max} = \frac{\pi}{300} \text{ s}$$

检查时要先统一频率单位：题目给出的 50、200、300 均为角频率，不能直接把它们当作 Hz。

## 真题整理详解（续）

---

### 2014 年真题：离散系统时变性判定

---

代入  $g[n] = 1 + (-1)^n$  可得  $g[n-1] = 1 - (-1)^n$ ，因此  $g[n] + g[n-1] = 2$ 。系统化为  $y[n] = 2x[n]$ ，不显含时间索引，故不是时变系统。

### 2015 年真题：采样后信号的类型

---

采样把连续时间自变量限制在离散的采样时刻，因此得到离散时间信号。采样本身不等同于量化；若还对幅值作离散化，才会得到数字信号。

### 2020 年真题：组合带限信号的抽样频率

---

线性组合  $2x(t) + 5y(t)$  不产生高于原分量的频率。因为  $f_2$  是两个分量中的最高频率，无失真抽样频率应满足  $f_s \geq 2f_2$ ；取临界值时，最小采样频率为：

$$f_{s, \min} = 2f_2$$

## 真题整理详解（续）

### 2003 年真题：差分方程求单位样值响应

在零状态条件下，对差分方程作  $z$  变换，得到系统函数  $H(z) = \frac{K(z)}{L(z)}$ 。令  $w = z^{-1}$ ，并作部分分式展开：

$$H(z) = \frac{z^{-1} + 2z^{-2}}{1 - 6z^{-1} + 8z^{-2}} = \frac{1}{4} - \frac{1}{1 - 2z^{-1}} + \frac{3}{4(1 - 4z^{-1})}$$

取因果系统的收敛域  $|z| > 4$ ，再利用因果指数序列的  $z$  反变换对，可得单位样值响应：

$$h[n] = \frac{1}{4}\delta[n] - 2^n u[n] + \frac{3}{4} 4^n u[n]$$