Phase	Port_Pin	Sequence			
		1	2	3	4
A	PB_10	H	L	L	H
B	PB_4	H	H	L	L
A′	PB_5	L	H	H	L
B′	PB_3	L	L	H	H

State	Next State		Output
	DIR=0	DIR=1	(A B A′ B′)
S0	S1	S3	1100
S1	S2	S0	0110
S2	S3	S1	0011
S3	S0	S2	1001

Phase	Port_Pin	Sequence							
		1	2	3	4	5	6	7	8
A	PB_10	H	H	L	L	L	L	L	H
B	PB_4	L	H	H	H	L	L	L	L
A′	PB_5	L	L	L	H	H	H	L	L
B′	PB_3	L	L	L	L	L	H	H	H

State	Next State		Output
	DIR=0	DIR=1	(A B A′ B′)
S0	S1	S7	1000
S1	S2	S0	1100
S2	S3	S1	0100
S3	S4	S2	0110
S4	S5	S3	0010
S5	S6	S4	0011
S6	S7	S5	0001
S7	S0	S6	1001