電功率與電流的計算

(答案以小數後一個位及四捨五入計算)

以下是家庭用電器銘牌上資料

1. 電水煲 1000W~1200W 瓦特，電壓是 220V~240V 伏特，若此電器用於澳門所用電流最多是多少？
   答案：1200÷230=5.2A
2. 電熱水爐 3000W 瓦特，電壓是 220V~240V 伏特，若此電器用於澳門，所用電流最多是多少？
   答案：3000÷230=13A
3. 電磁爐 2000W 瓦特，電壓是 220V 伏特，若此電器用於澳門，所用電流最多是多少？
   答案：2000÷230=8.7A
4. 電冰箱 1500 W 瓦特，電壓是 220V 伏特，若此電器用於澳門，所用電流最多是多少？
   答案：1500÷230=6.5A
5. 書檯 LED 燈 13W 瓦特，電壓是 100V~240V 伏特，若此電器用於澳門，所用電流最多是多少？
   答案：13÷230=0.06A
6. 每支燈用 0.1A 安培電流，共用 5 支並聯接在一起，若此電器用於澳門，所用電功率最多是多少？
   答案：0.1 x 5 x 230=115W
7. 電風筒用 8.6 安培電流，若此電器用於澳門，所用電功率最多是多少？
   答案：8.6 x230=1978W
8. 電火鍋爐用 10.5A 安培電流，若此電器用於澳門，微型斷路器 MCB 應該用多少電流？
   答案：MCB 一般是分 6A，10A，16A，20A，32A，在 10A 之後是 16A，所以用 16A MCB
9. 一匹冷氣(大概用 1000W)用多少安培電流，若此電器用於澳門，MCB 應該用多少電流？
   答案：1000÷230=約 4.5A，用 6A MCB 可容易過熱跳制 所以選用 10A MCB
10. 電風扇用電流 24W 瓦特，若此電器用於澳門，所用電流最多是多少？
    答案：24÷230=0.1A

此乃培訓導師文件，未經許可不得外泄及影印，觸犯者將被追究