


إصدار حزمة التصميم والتنفيذ والكميات

يجمع إصدار المشروع الرسومات والنموذج وقوائم القطع والكميات والمواصفات بإصدار متسق. ستطبق تتبع الهوية والتغيير وحدود الإصدار على مشروع الاستقبال ووحدتي التخزين.

ماذا ستنجز؟


- توحيد الهوية بين المستندات
- نشر التغيير بين القوائم والمناظر
- تحديد غرض الإصدار والاعتماد



هوية واحدة تربط المناظر والجداول.

توحيد الهوية بين المستندات

تعرف الوجدتان بالكودين C-A و C-B في المناظر والجداول. يميز مستوى الوحدة المورد عن الأجزاء والأكسسورات، مع وحدة قياس واضحة لكل بند، تطابق الأبعاد والخامات والوجوه والحواف والوصلات بين المستندات، وتبقى البيانات المعلقة معلنة دون تعويضها بقيم افتراضية غير موثقة.



التغيير يمر عبر الرسم والحصص والمواصفة.

نشر التغيير بين القوائم والمناظر

يتغير الفرض من 3 أرفف لكل وحدة إلى 4: الإجمالي السابق $2 \times 3 = 6$ والجديد $2 \times 4 = 8$ ، بفرق $8 - 6 = 2$. يحدث الرسم وجدول الأجزاء ومراجع الحوامل والمواصفة معاً. لا يستنتج من صحة الحصر ملائمة التباعد أو الحمل؛ تظل مراجعة النظام مستقلة.

حالة	مستند / إصدار
مراجع	رسم
مطابقة	قائمة أجزاء
معلق	نقش

العرض: مراجعة لا تصنع

تظهر الملاحظات المفتوحة مع الحزمة.

تحديد غرض الإصدار والاعتماد

يتضمن الفهرس هوية المستند وإصداره وتاريخه وغرضه ومراجعته وحالة النسخ السابقة. لا يحول تجميع الملفات إصدار المراجعة إلى تصريح تصنع مع بقاء بيانات مؤثرة معلقة. ترفق مصفوفة المطابقة والملاحظات والمسؤوليات، ويختبر وجود الملفات وقابلية فتحها وتوافقها مع الفهرس.

حالة تطبيقية وقرار

يسجل الجدول 8 أرفف بعد التعديل، بينما تعرض المناظر 3 لكل وحدة. يعلق الإصدار حتى تنسيق الرسومات والحوامل، مع توثيق إلغاء الإجمالي 6 وفرق 2. اسم الملف وحده لا يثبت تطبيق التغيير.

القرار: تعليق الحزمة حتى إغلاق تعارض المستندات.

اختبر فهمك

ما إجمالي أرفف وحدتين بكل منهما 4؟

- 8 أرفف
- 6 أرفف
- 4 أرفف

إجابة صحيحة: 8 أرفف. الإجمالي 8 وتنسق مراجع الرسم والمواصفة.

أسئلة عن الدرس

هل يثبت دمج الملفات تنسيق الحزمة؟

لا؛ يلزم فحص المطابقة والإصدار والمراجع.

التطبيق العملي

أعد حزمة مترابطة وفهرساً وسجل تغيير من 6 إلى 8 أرفف.

هوية الأجزاء

إدارة التغيير

حدود الإصدار

راجع تطبيقك وفق المعايير. حفظه لا يُعد اعتماداً فنياً للمشروع.

- مستويات العد منفصلة
- توابع التغيير محدثة
- المعلق ظاهر