ABNT NBR 5410:2004 — 6.3.5 · ABNT NBR 5419-4:2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO — PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)

Seleção, coordenação e instalação dos dispositivos de proteção contra surtos nos quadros de distribuição

Obra	Residência unifamiliar — exemplo
Proprietário / cliente	Proprietário (exemplo)
Endereço	Rua Exemplo, 100 — Centro — Cidade – UF
Responsável técnico	Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000
ART / TRT / RRT	a emitir
Data / revisão	27/10/2026 — R00

1. OBJETIVO

Este documento apresenta a seleção dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) dos 2 quadros da obra acima identificada — classe, modos de proteção, tensão de operação contínua, correntes, nível de proteção, condutores de ligação, proteção de retaguarda e coordenação — segundo a ABNT NBR 5410:2004 (6.3.5) e a ABNT NBR 5419-4:2026.

2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão (6.3.5, Tabelas 31 e 49, Figura 13).
- ABNT NBR 5419-4:2026 — Proteção contra descargas atmosféricas — Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura.
- ABNT NBR IEC 61643-11 — Dispositivos de proteção contra surtos de baixa tensão — Requisitos e métodos de ensaio.
- IEC 61643-12 — Seleção e princípios de aplicação de DPS (coordenação); IEC 62305-4 — nível de proteção efetivo e distância de proteção (Anexo D); IEC 60364-5-534 — seleção e instalação de DPS.
- Energisa ETU-124.2 — Especificação técnica de dispositivo de proteção contra surtos (DPS).
- Catálogos e instruções dos fabricantes dos DPS (retaguarda, coordenação e instalação).

3. DADOS DA INSTALAÇÃO E CRITÉRIOS

Parâmetro	Valor adotado
Tensão nominal (U0 / U)	127 / 220 V
Esquema de aterramento	TN-S
SPDA	NP III — Iimp ≥ 12,50 kA por modo no ponto de entrada (NBR 5419-4)
Exposição a surtos	Média — periferia urbana, poucas edificações protegidas no entorno
Equipamentos protegidos	categoria II — equipamentos de utilização — Uw = 1,5 kV

Parâmetro	Valor adotado
Suportabilidade a impulso (Tabela 31)	115–230 / 120–240 / 127–220 V: IV 4,0 kV · III 2,5 kV · II 1,5 kV · I 0,8 kV

- Classe: I+II no ponto de entrada quando a estrutura tem SPDA ou exposição alta; II nos quadros de distribuição; III junto a equipamentos sensíveis quando o nível de proteção efetivo excede a suportabilidade deles.
- Tensão de operação contínua (Tabela 49): Uc ≥ 1,1 × U0 nos modos das fases e Uc ≥ U0 no modo neutro–PE; no esquema TT a montante do DR, ligação n+1 (Figura 13).
- Nível de proteção: Up ≤ suportabilidade da categoria II (Tabela 31); nível efetivo Up/f = Up + ΔU para varistores e Up/f = máx(Up; ΔU) para centelhadores, com ΔU ≈ 1 kV por metro de condutor de ligação para DPS classe I e desprezível para classe II ou ligação em V (IEC 62305-4).
- Distância de proteção por oscilação: lpo = (Uw − Up/f) / 25 V/m; circuitos terminais mais longos que lpo pedem DPS classe III junto aos equipamentos, salvo quando o circuito tem menos de 10 m ou Up/f < Uw/2 (IEC 62305-4, Anexo D).
- Sobretensões temporárias: o DPS deve suportar UT ≥ 1,45 × U0 = 184 V por 5 s (falhas na baixa tensão), conforme o ensaio TOV da IEC 61643-11.
- Correntes: In ≥ 5 kA por modo (8/20 µs); Iimp ≥ 12,5 kA por modo (10/350 µs) ou o valor do nível do SPDA. Imáx pela exposição segundo as faixas usuais dos fabricantes: baixa 20 kA, média 40 kA, alta 65 kA.
- Condutores de ligação: comprimento total até 0,5 m (condutor vivo → DPS → barramento PE) e seção mínima de 4 mm² Cu, ou 16 mm² Cu para DPS classe I / estrutura com SPDA; os condutores devem suportar o curto-circuito até a atuação da retaguarda.
- Centelhadores: corrente subsequente interrompida Ifi ≥ curto-circuito presumido no ponto de instalação; centelhador N–PE com Ifi ≥ 100 A (IEC 60364-5-534).
- Proteção de retaguarda e corrente de curto-circuito suportável (Isccr) conforme o fabricante; coordenação entre estágios por produtos declarados coordenados pelo fabricante ou por pelo menos 10 m de cabo entre eles (IEC 61643-12, informativo), ou indutor de desacoplamento.
- DPS instalado a jusante de DR geral: o DR deve ser seletivo (tipo S) e imune a surtos, para não desligar a instalação a cada descarga.

4. SELEÇÃO POR QUADRO

4.1 Quadro QM — Quadro de medição (ponto de entrega)

Posição	Ponto de entrada (origem)	**Classe**	I+II
Ligação	4+0 — fases e neutro ao PE	**Uc**	175 V (N–PE 175 V)
Tecnologia	Varistor (limitador de tensão)	**Ligação dos condutores**	derivação
Correntes	Iimp 12,50 kA (10/350 µs) por modo; In 20 kA	**Nível de proteção**	Up ≤ 1,50 kV; Up/f = 2,00 kV
Condutores de ligação	0,50 m · 16 mm² Cu	**Retaguarda**	conforme o fabricante
TOV suportável	UT ≥ 184 V por 5 s	**Distância de proteção**	quadro só de distribuição

✓ Uc = 175 V ≥ 1,1 × U0 = 140 V nos modos das fases (Tabela 49)

✓ Uc N–PE = 175 V ≥ U0 = 127 V

✓ Up = 1,50 kV ≤ 1,5 kV (categoria II da Tabela 31) — valor típico; confirme no catálogo

Sobretensão temporária: o DPS deve suportar UT ≥ 1,45 × U0 = 184 V por 5 s (ensaio TOV do fabricante, IEC 61643-11)

✓ Iimp = 12,50 kA (10/350 µs) por modo ≥ 12,50 kA (NP III do SPDA)

✓ In = 20 kA (8/20 µs) ≥ 5 kA por modo; Imáx = 40 kA para exposição média

✓ Condutores de ligação: 0,50 m ≤ 0,5 m (comprimento total, condutor vivo → DPS → barramento PE)

✓ Seção dos condutores de ligação 16 mm² ≥ 16 mm² Cu (DPS classe I / estrutura com SPDA)

✓ Nível efetivo Up/f = Up + ΔU = 1,50 + 0,50 = 2,00 kV ≤ Uw = 2,5 kV (categoria III, quadro só de distribuição)

Proteção de retaguarda: informe a corrente máxima do fusível ou disjuntor indicada pelo fabricante do DPS.

Informe a corrente de curto-circuito suportável do DPS (Isccr) para comparar com a do quadro.

4.2 Quadro QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos

Posição	Quadro de distribuição	**Classe**	II
Ligação	4+0 — fases e neutro ao PE	**Uc**	175 V (N–PE 175 V)
Correntes	In 20 kA; Imáx 40 kA (8/20 µs)	**Nível de proteção**	Up ≤ 1,20 kV; Up/f = 1,20 kV
Condutores de ligação	0,50 m · 4 mm² Cu	**Retaguarda**	conforme o fabricante
TOV suportável	UT ≥ 184 V por 5 s	**Distância de proteção**	lpo = 12,0 m

✓ Uc = 175 V ≥ 1,1 × U0 = 140 V nos modos das fases (Tabela 49)

✓ Uc N–PE = 175 V ≥ U0 = 127 V

✓ Up = 1,20 kV ≤ 1,5 kV (categoria II da Tabela 31) — valor típico; confirme no catálogo

Sobretensão temporária: o DPS deve suportar UT ≥ 1,45 × U0 = 184 V por 5 s (ensaio TOV do fabricante, IEC 61643-11)

✓ In = 20 kA (8/20 µs) ≥ 5 kA por modo; Imáx = 40 kA para exposição média

✓ Condutores de ligação: 0,50 m ≤ 0,5 m (comprimento total, condutor vivo → DPS → barramento PE)

✓ Seção dos condutores de ligação 4 mm² ≥ 4 mm² Cu

✓ Nível efetivo Up/f = Up + ΔU = 1,20 + 0,00 = 1,20 kV ≤ Uw = 1,5 kV (categoria II)

✓ Distância de proteção por oscilação lpo = (Uw − Up/f) / 25 V/m = 12,0 m; circuitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mais longos: equipamentos sensíveis protegidos pelos 2 DPS classe III previstos

Proteção de retaguarda: informe a corrente máxima do fusível ou disjuntor indicada pelo fabricante do DPS.

Informe a corrente de curto-circuito suportável do DPS (Isccr) para comparar com a do quadro.

✓ Coordenação com o DPS do QM: 12,0 m de cabo entre os estágios (≥ 10 m)

5. CLASSE III E COORDENAÇÃO

Previstos 2 DPS classe III (Uc 175 V) junto aos equipamentos sensíveis, coordenados com os DPS do quadro que os alimenta. Circuitos além da distância de proteção do DPS do quadro: QD-1 (circuitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13; lpo = 12,0 m) — os equipamentos sensíveis alimentados por eles devem receber DPS classe III próprio.

Os DPS em cascata (entrada → quadros → equipamentos) devem ser do mesmo fabricante ou declarados coordenados por ele; na falta dessa declaração, recomenda-se pelo menos 10 m de cabo entre os estágios (IEC 61643-12, informativo) ou indutor de desacoplamento, observada a instrução do fabricante.

6. INSTALAÇÃO

- Instalar os DPS junto ao barramento de proteção do quadro, com condutores curtos, retilíneos e sem laços; preferir a ligação em V (entrada e saída nos mesmos bornes) quando o comprimento passar de 0,5 m.
- Proteger cada conjunto de DPS pela retaguarda indicada pelo fabricante, com indicação de fim de vida visível e contato de sinalização quando disponível.
- Interligar o barramento PE dos quadros ao BEP; com SPDA, ligar o DPS de entrada ao BEP pelo caminho mais curto.
- Inspecionar os DPS periodicamente e após descargas atmosféricas na região, substituindo os módulos sinalizados.

7. CONCLUSÃO

Os DPS especificados para os 2 quadros atendem às verificações de tensão, corrente, nível de proteção e instalação da ABNT NBR 5410 e da ABNT NBR 5419-4.

Cidade – UF, 27 de outubro de 2026

Nome do responsável técnico
CREA/CFT nº 000000 — ART a emitir