ALUOP_b1	ALUOP_b0	Funct7_b30	Funct3_b2	Funct3_b1	Funct3_b0	AluSel_bit3	AluSel_bit2	AluSel_bit1	AluSel_bit0	
0	0	x	x	x	x	0	0	1	0	ADD (para LOAD e STORE)
0	1	x	x	x	x	0	1	1	0	SUB (para BEQ)
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	ADD
1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	SUB
1	0	x	1	1	1	0	0	0	0	AND
1	0	x	1	1	0	0	0	0	1	OR
1	0	x	0	0	1	0	0	1	1	sll

Essa tabela serve pra definir qual operação a ALU vai fazer, dependendo dos sinais de entrada (ALUOp, Funct7 e Funct3).
É com ela que o circuito do ALU Control sabe quando deve somar, subtrair, fazer AND, OR ou um shift, como o SLLI.
Cada combinação de entrada gera um código de saída (ALUControl) que ativa a operação certa na ALU.

Olhar a saida aluSEL e ver onde ela é 1, pegar a linha toda e fazer quando == 0 a variavel fica negada: alu

AluSel_bit2	AluSel_bit1	AluSel_bit0	
A0 + (A1. ~A0 . F7 . ~F2 . ~F1 . ~F0)	(~A1+ A0 + ~F2 + ~F1 + ~F0). (~A1 + A0 + ~F2 + ~F1 + F0)	(A1.~A0.F2.F1.~F0)+ (A1. ~A0 . ~F2 .~F1. F0)	
A0 + (A1 · F7 · ~F2 · ~F1 · ~F0)	(~A1 + A0 + ~F2 + ~F1)	A1 · ~A0 · ((F2 · F1 · ~F0) + (~F2 · ~F1 · F0))	simplificada

Legenda	
A0 -1	Aluop
F0-2	Funct3
F7	Funct7