DIV 切换、取消清理与空闲关钟

0f 真实 VFEX4 父级 · 动态记录仅含整数 DIV 与浮点 DIV

A 先排空 VDot，再接收 DIV

整数 DIV switch-0-1-0

11447 旧 R 输出 → 11448 剩余 VDot 输出 → 11449 DIV 接收 → 11459 DIV 响应

浮点 DIV switch-0-2-0

11504 旧 R 输出 → 11505 剩余 VDot 输出 → 11506 DIV 接收 → 11514 DIV 响应

B 取消仍保留清理边沿，随后关闭子时钟

整数 DIV

DIV-cancel-92

起点 13328

+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
2	2	0	0	0	1	1	1
入 DIV	取消				入 VDot		响应

浮点 DIV

DIV-cancel-110

起点 13769

+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
4	4	0	0	0	1	1	1
入 DIV	取消				入 VDot		响应

数字为上升沿后采样的子时钟位掩码：1 = VDot，2 = VIDiv，4 = VFDiv。

0 表示三个子时钟均关闭；取消当拍保留清理时钟。该记录不是 gate_enable 波形。

SQRT 仅有静态取消路径检查，本图不扩展为 SQRT 动态验证或功耗测量。

原始逐拍日志重绘；上部箭头间距按事件排列，不表示 DIV 运算时间比例。