

Préparation TS PQ CFC ELMO,IELE,PELE

1. Un câble est à 4 conducteurs. Chacun d'eux est constitué par 19 fils de 2,84 [mm] de diamètre. Dans un certain cas, il peut conduire 340 [A] si la corde est en cuivre et 265 [A] si la corde est en aluminium.
- [3] 1. Calculez les densités de courant dans les cordes :
- i. de cuivre ;
 - ii. d'aluminium.
- [3] 2. De combien de pour-cent le câble d'aluminium est-il moins chargé que le câble de cuivre ?