

CLK24M	Input	PIN_16		SDRAM_Addr[12]	Output	PIN_52
EXT_CLK2	Input	PIN_93		SDRAM_Addr[11]	Output	PIN_51
EXT_CLK3	Input	PIN_92		SDRAM_Addr[10]	Output	PIN_32
				SDRAM_Addr[9]	Output	PIN_50
IO_D[40]	Output	PIN_107		SDRAM_Addr[8]	Output	PIN_49
IO_D[39]	Output	PIN_106		SDRAM_Addr[7]	Output	PIN_48
IO_D[38]	Output	PIN_109		SDRAM_Addr[6]	Output	PIN_47
IO_D[37]	Output	PIN_108		SDRAM_Addr[5]	Output	PIN_42
IO_D[36]	Output	PIN_111		SDRAM_Addr[4]	Output	PIN_41
IO_D[35]	Output	PIN_110		SDRAM_Addr[3]	Output	PIN_36
IO_D[34]	Output	PIN_113		SDRAM_Addr[2]	Output	PIN_35
IO_D[33]	Output	PIN_112		SDRAM_Addr[1]	Output	PIN_34
IO_D[32]	Output	PIN_119		SDRAM_Addr[0]	Output	PIN_33
IO_D[31]	Output	PIN_114		SDRAM_BA[1]	Output	PIN_31
IO_D[30]	Output	PIN_121		SDRAM_BA[0]	Output	PIN_28
IO_D[29]	Output	PIN_120		SDRAM_CAS_N	Output	PIN_39
IO_D[28]	Output	PIN_123		SDRAM_CKE	Output	PIN_27
IO_D[27]	Output	PIN_122		SDRAM_CLK	Output	PIN_26
IO_D[26]	Output	PIN_125		SDRAM_CS_N	Output	PIN_37
IO_D[25]	Output	PIN_124		SDRAM_DQ[15]	Bidir	PIN_61
IO_D[24]	Output	PIN_126		SDRAM_DQ[14]	Bidir	PIN_60
IO_D[23]	Output	PIN_127		SDRAM_DQ[13]	Bidir	PIN_59
IO_D[22]	Output	PIN_128		SDRAM_DQ[12]	Bidir	PIN_58
IO_D[21]	Output	PIN_129		SDRAM_DQ[11]	Bidir	PIN_57
IO_D[20]	Output	PIN_130		SDRAM_DQ[10]	Bidir	PIN_56
IO_D[19]	Output	PIN_131		SDRAM_DQ[9]	Bidir	PIN_55
IO_D[18]	Output	PIN_132		SDRAM_DQ[8]	Bidir	PIN_54
IO_D[17]	Output	PIN_133		SDRAM_DQ[7]	Bidir	PIN_73
IO_D[16]	Output	PIN_134		SDRAM_DQ[6]	Bidir	PIN_70
IO_D[15]	Output	PIN_139		SDRAM_DQ[5]	Bidir	PIN_71
IO_D[14]	Output	PIN_140		SDRAM_DQ[4]	Bidir	PIN_72
IO_D[13]	Output	PIN_141		SDRAM_DQ[3]	Bidir	PIN_69
IO_D[12]	Output	PIN_142		SDRAM_DQ[2]	Bidir	PIN_62
IO_D[11]	Output	PIN_143		SDRAM_DQ[1]	Bidir	PIN_67
IO_D[10]	Output	PIN_144		SDRAM_DQ[0]	Bidir	PIN_68
IO_D[9]	Output	PIN_1		SDRAM_DQM[1]	Output	PIN_74
IO_D[8]	Output	PIN_2		SDRAM_DQM[0]	Output	PIN_53
IO_D[7]	Output	PIN_3		SDRAM_RAS_N	Output	PIN_38
IO_D[6]	Output	PIN_4		SDRAM_WE_N	Output	PIN_40
IO_D[5]	Output	PIN_5				
IO_D[4]	Output	PIN_6				
IO_D[3]	Output	PIN_7				
IO_D[2]	Output	PIN_10				
IO_D[1]	Output	PIN_11				

KEY0	Input	PIN_17		LCD_D[7]	Bidir	PIN_105
				LCD_D[6]	Bidir	PIN_104
SEG[7]	Output	PIN_79		LCD_D[5]	Bidir	PIN_103
SEG[6]	Output	PIN_76		LCD_D[4]	Bidir	PIN_100
SEG[5]	Output	PIN_75		LCD_D[3]	Bidir	PIN_99
SEG[4]	Output	PIN_77		LCD_D[2]	Bidir	PIN_98
SEG[3]	Output	PIN_78		LCD_D[1]	Bidir	PIN_97
SEG[2]	Output	PIN_82		LCD_D[0]	Bidir	PIN_96
SEG[1]	Output	PIN_84		LCD_E	Output	PIN_94
SEG[0]	Output	PIN_83		LCD_R/W	Output	PIN_91
				LCD_RS	Output	PIN_85