Data Lab 연습 01

Data Lab · bitwise 연산 제한

문제 1

~와 &만 사용해 x | y를 구현하라. 연산 개수는?

힌트 보기

드모르간 법칙: &과 ~만으로 |를 만들 수 있다: ~(A & B) = ~A | ~B. 양변에 ~를 한 번 더 씌워 보기.

정답 보기

풀이

① De Morgan: $x \mid y = \sim(\sim x \;\&\; \sim y)$

최종 답 **~(~x & ~y): 4 ops**