$$Z_{e1}=\left[R_{11}+\frac{(\omega M)^2}{R_{22}^2+X_{22}^2}R_{22}\right]+j\left[X_{11}-\frac{(\omega M)^2}{R_{22}^2+X_{22}^2}X_{22}\right]$$

$$Z_{e2}=\left[R_{22}+\frac{(\omega M)^2}{R_{11}^2+X_{11}^2}R_{11}\right]+j\left[X_{22}-\frac{(\omega M)^2}{R_{11}^2+X_{11}^2}X_{11}\right]$$

$$(A_{v0})_s=\sqrt{\frac{2|y_{fe}|}{S\omega_0 C_{re}}}$$

$$K_d=\frac{V_\Omega}{m_a V_{im}}$$

$$K_d=\cos\theta$$

$$\theta\approx\sqrt[3]{3\pi\frac{R_d}{R}}$$

$$R_{id}=\frac{R}{2K_d}$$

$$RC\Omega_{max}<\frac{\sqrt{1-m_a^2}}{m_a}$$

$$RC\Omega_{max}\leq 1.5$$

$$k_c=1/\sqrt{Q_1Q_2}$$

$$\eta_k=\frac{1}{1+\left(\frac{k_c}{k}\right)^2}$$

φ_0	$\cos\varphi$	α_0	α_1	α_2	g_1
46	0.695	0.169	0.316	0.259	1.87
47	0.682	0.172	0.322	0.261	1.87
48	0.669	0.176	0.327	0.263	1.86
49	0.656	0.179	0.333	0.265	1.85
50	0.643	0.183	0.339	0.267	1.85
51	0.629	0.187	0.344	0.269	1.84
52	0.616	0.190	0.350	0.270	1.84
53	0.602	0.194	0.355	0.271	1.83
54	0.588	0.197	0.360	0.272	1.82
55	0.574	0.201	0.366	0.273	1.82
56	0.559	0.204	0.371	0.274	1.81
57	0.545	0.208	0.376	0.275	1.81
58	0.530	0.211	0.381	0.275	1.80
59	0.515	0.215	0.386	0.275	1.80
60	0.500	0.218	0.391	0.276	1.80
61	0.485	0.222	0.396	0.276	1.78
62	0.469	0.225	0.400	0.275	1.78
63	0.454	0.229	0.405	0.275	1.77
64	0.438	0.232	0.410	0.274	1.77
65	0.423	0.236	0.414	0.274	1.76
66	0.407	0.239	0.419	0.273	1.75
67	0.391	0.243	0.423	0.272	1.74
68	0.375	0.246	0.427	0.270	1.74
69	0.358	0.249	0.432	0.269	1.74
70	0.342	0.253	0.436	0.267	1.73
71	0.326	0.256	0.444	0.266	1.72
72	0.309	0.259	0.444	0.264	1.71
73	0.292	0.263	0.448	0.262	1.70
74	0.276	0.266	0.452	0.260	1.70
75	0.259	0.269	0.455	0.258	1.69