

Temel bilgisayar sistemimizde yer alan bir komutun mikroişlem adımları aşağıdaki gibidir. Buna göre aşağıdaki soruları (Soru 8 - Soru 12) cevaplayınız.

KOMUTUN MİKRO İŞLEM ADIMLARI	
T0	$AR \leftarrow PC$
T1	$IR \leftarrow M[AR], PC \leftarrow PC+1$ 1
$J = T2 \cdot ADRMD0'$	$AR \leftarrow PC, PC \leftarrow PC+1,$ 2 komutu çöz
$k = T3 \cdot IDEC23 \cdot ADRMD2$	$PC_H \leftarrow M[AR], AR \leftarrow AR+1$
$m = T4 \cdot IDEC23 \cdot ADRMD2$	$PC_L \leftarrow M[AR], SC \leftarrow 0$ 3

Veri Yolunu Kullanacak Eleman	Kod Çözücü Girişi
Program Counter(PC)	0011
Instruction Register(IR)	0100
Adres Register(AR)	1000
Memory(MEM)	1001

Soru 8: Bu komudun opcode değeri nedir?

- a) 2Bh b) BAh c) 37h d) A7h

Soru 9: Kaç byte'lık bir komuttur?

- a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

Soru 10: Ne tip bir komuttur?

- a) Aritmetik b) Alt program dallanması
c) Şartlı dallanma d) Şartsız dallanma

23
10111
1010 0111
A7h